



 **UNITRA**

informacje o stereofonii i kwadrofonii

domowe urządzenia stereo i kwadro  
1975/1976/1977



Zjednoczenie Przemysłu Elektronicznego „UNITRA” ma przyjemność przekazać Państwu drugą edycję Informatora – Stereo.

Informator zawiera podstawowe informacje z zakresu stereofonii dwu- i czterokanałowej, co – mamy nadzieję – pozwoli Państwu lepiej zrozumieć przedstawione opisy urządzeń wyprodukowanych w 1975 r. oraz przewidzianych do produkcji w latach 1976/77

W ciągu tych lat planujemy zwiększoną podaż ww. grupy urządzeń, zgodnie nie tylko ze światowymi tendencjami, ale również z koniecznością zaspokajania wciąż rosnących wymagań odbiorców.

W opisach prezentowanych wyrobów staraliśmy się przede wszystkim przekazać informacje dotyczące ich przeznaczenia i zastosowania, a dla tych z Państwa, dla których miarą oceny sprzętu są obiektywne wartości wielkości parametrów podaliśmy również podstawowe dane techniczno-eksploatacyjne oraz krótką charakterystykę budowy każdego urządzenia.

Nie możemy przewidzieć, czy przedstawiony w informatorze sprzęt zaspokoi wszystkie Państwa upodobania, pragniemy jednak zapewnić, że konstruowaliśmy go z wykorzystaniem najnowocześniejszych podzespołów, elementów i materiałów, takich jak: tranzystory, układy scalone, tworzywa strukturalne czy okleiny ze szlachetnych gatunków drzew.

W produkcji stosujemy współczesne metody i procesy, pozwalające na otrzymywanie wyrobów o dużym stopniu pewności i niezawodności działania.

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszej ankiecie konkursowej, w której wyrażone przez Państwa życzenia i uwagi będą uwzględnione zarówno w nowo opracowanym, jak i przewidzianym do modernizacji sprzęcie.

Życzymy wygranej w konkursie, przyjemnej lektury informatora oraz udanych i korzystnych zakupów produkowanych przez nas urządzeń stereo- i kwadrofonicznych.



## SPIS TREŚCI

### I. PODSTAWOWE INFORMACJE O STEREOFONII I KWADROFONII

Podstawowe cechy dźwięku . . . . .	3
Hi-Fi? Stereo? Kwadro? . . . . .	4
Technika nagrań stereofonicznych . . . . .	7
Nagrania kwadrofoniczne . . . . .	9
Regulacja urządzeń odtwarzających . . . . .	10
Zapis magnetyczny . . . . .	11
Stereofoniczny zapis płytowy . . . . .	14
Płytowy zapis kwadrofoniczny . . . . .	16
Stereofonia radiowa . . . . .	17
System nadawania . . . . .	18
Odbiór audycji stereofonicznych . . . . .	18
Dobra antena — dobry odbiór . . . . .	19
Kiedy audycje kwadrofoniczne? . . . . .	21
Elektroakustyczne zestawy muzyczne . . . . .	22
Poradnik radiosłuchacza i fonoamatora . . . . .	23
Objaśnienia stosowanych nazw i pojęć . . . . .	28

### II. DOMOWE URZĄDZENIA STEREO I KWADRO 1975/1976/1977

Rozważania przed zakupem . . . . .	33
Odbiornik radiowy typu „Jubilat DST-401” . . . . .	33
Odbiornik radiowy typu „Pionier” . . . . .	34
Odbiornik radiowy typu „Junior” . . . . .	35
Odbiornik radiowy typu „Amor” . . . . .	36
Odbiornik radiowy typu „Amator” . . . . .	36
Odbiornik radiowy typu „Trawiata DST-302” . . . . .	37
Odbiornik radiowy typu „Atena DST-305” . . . . .	38
Odbiornik radiowy typu „Elizabeth” . . . . .	39
Odbiornik radiowy typu „Elizabeth Hi-Fi” . . . . .	41
Odbiornik radiowy typu „Meluzyna DST-101” . . . . .	41
Odbiornik radiowy typu „Kleopatra DST-102” . . . . .	44

Odbiornik radiowy przenośny typu „Filomena” . . . . .	44
Odbiornik radiowy turystyczny typu „Wanda” . . . . .	45
Gramofon typu „G-560f” . . . . .	46
Gramofon typu „G-601f” . . . . .	47
Gramofon ze wzmacniaczem typu „Stereo Hit WG-402” . . . . .	47
Gramofon ze wzmacniaczem typu „WG-417” . . . . .	48
Gramofon ze wzmacniaczem typu „WG-552f” . . . . .	49
Gramofon ze zmieniaczem i wzmacniaczem typu „WG-580f” . . . . .	50
Gramofon ze wzmacniaczem typu „WG-581f” . . . . .	50
Gramofon Hi-Fi ze wzmacniaczem typu „Fonomaster WG-610f” . . . . .	51
Magnetofony kasetowe typu „M-531S” i „M-535S” . . . . .	53
Magnetofon szpulowy typu „ZK-146” . . . . .	54
Magnetofony typu „M-1416S” i „M-1417S” . . . . .	55
Magnetofon typu „ZK-246”, „ZK-246-2”, „M-2404S” . . . . .	55
Magnetofon typu „ZK-226D” . . . . .	57
Magnetofon kwadrofoniczny typu „M-2406QD” . . . . .	59
Odtwarzacz kasetowy typu „703SP” . . . . .	59
Wzmacniacz typu „W-800f” . . . . .	60
Wzmacniacz Hi-Fi typu „Meluzyna WST-101” . . . . .	61
Wzmacniacz Hi-Fi typu „PA-107” . . . . .	62
Wzmacniacz kwadrofoniczny Hi-Fi typu „WKT-101” . . . . .	63
Głośniki i zespoły głośnikowe . . . . .	64
Mikrofony stereofoniczne . . . . .	67
Słuchawki stereo . . . . .	68

### III. PROPOZYCJE ELEKTROAKUSTYCZNYCH ZESTAWÓW MUZYCZNYCH

Człony zestawu stereofonicznego . . . . .	70
Zestaw gramofonu ze wzmacniaczem typu „WG-560f” . . . . .	70
Zestaw skoordynowany Hi-Fi . . . . .	70
Gramofonowy zestaw kwadrofoniczny . . . . .	73




## PODSTAWOWE CECHY DŹWIĘKU

Dźwięk jest nieodłącznym składnikiem naszego naturalnego otoczenia. Zapis na taśmach i płytach, a także transmisje radiowe umożliwiły przeniesienie akcji dźwiękowej z sali koncertowej czy studia – wprost do naszego domu. Zrozumiałe jest dążenie słuchaczy, zwłaszcza miłośników muzyki, do uzyskania możliwie najwierniejszego odtwarzania dźwięku. Podczas badania zjawisk akustycznych, ich rejestracji, przekazywania i odtwarzania niezastąpiona jest nowoczesna elektronika. To właśnie elektroakustyka oraz sprzęt elektroakustyczny mają za zadanie spełniać coraz to wyższe wymagania słuchaczy. Wkraczając w dziedzinę elektroakustyki, należy najpierw poznać podstawowe cechy dźwięków.

**Źródła dźwięków** – są nimi elementy drgające, takie jak: struny, membrany, stroiki instrumentów dętych, płytki ksylofonu, a także drgające powietrze w komorach rezonansowych (przykład – piszczalki organów). W naszym otoczeniu występują liczne rodzaje drgań naturalnych, będących źródłem dźwięku. Brzęczenie muchy to nic innego jak dźwięk wynikający z bardzo szybkiego zagęszczania i rozrzedzania powietrza spowodowanego ruchem


skrzydeł. Fale dźwiękowe, których istotą są chwilowe zmiany ciśnienia rozchodzą się w powietrzu z prędkością równą w przybliżeniu 340 m/s.




Rys. 1  
Dlaczego dźwięk  $a^1$  grany na flecie tak zasadniczo różni się od  $a^1$  skrzypiec?

**Wysokość dźwięku** – zależy od częstotliwości drgań źródła, czyli od liczby drgnięć na sekundę.

Jedno drgnięcie na sekundę jest jednostką pomiaru częstotliwości i nazywa się 1 herc (1Hz). Zakres częstotliwości słyszalnych wynosi przeciętnie od kilkudziesięciu herców do kilkunastu



Rys. 2  
Przebieg sinusoidalny; brak harmoniczných



Przebieg bogaty w harmoniczných



tysięcy herców. Oczywiście w naturze występują zarówno dźwięki niższe od słyszalnych (tzw. infradźwięki), jak i wyższe (tzw. ultradźwięki). W muzyce jako podstawę przy strojeniu instrumentów przyjęto dźwięk o częstotliwości 440 Hz, tzw.  $a^1$  (rozkreślnie). Zastanówmy się, dlaczego te same dźwięki (np.  $a^1$ ) grane na rozmaitych instrumentach tak zasadniczo się od siebie różnią.

**Barwa dźwięku** – poza częstotliwościami podstawowymi źródła dźwięku wytwarzają zazwyczaj szereg częstotliwości wyższych, tzw. harmonicznch. One właśnie decydują o barwie. Najprostsze są drgania sinusoidalne, które dają wrażenie dźwięku bardzo „czystego”, a zarazem ubożego brzmieniowo.

Im więcej harmonicznch, tym bardziej złożony kształt przebiegu i bogatsza barwa dźwięku. Zakresy częstotliwości podstawowych i harmonicznch, czyli tzw. „widma” naturalnych źródeł dźwięku przedstawia rys. 3.

Wśród instrumentów muzycznych szczególnie szerokim pasmem częstotliwości odznaczają się organy. Dźwięki podstawowe tego instrumentu leżą w zakresie od 20 Hz do 9000 Hz (9 kHz). Oklaski mają widmo od 100 Hz do 20 kHz. Zakres częstotliwości mowy rozciąga się od około 80 Hz do 10 kHz. Urządzenia elektroakustyczne, w których zakres przenoszonych częstotliwości jest zbyt wąski, powodują zubożenie brzmienia odtwarzanych dźwięków. Niekorzystne dla jakości odtwarzania jest również wprowadzenie dodatkowych harmonicznch, nie istniejących w oryginalnym sygnale dźwiękowym. Ma to miejsce przy wszelkiego rodzaju przesterowaniach urządzeń i objawia się przykrymi dla ucha zniekształceniami, zwanymi często „chrypieniem”.

**Głośność** – jest związana z wielkością zmian ciśnienia akustycznego, wywołującego wrażenie dźwięku. Rozpiętość pomiędzy najcichszymi słyszalnymi dźwiękami oraz najgłośniejszymi, jakie ucho może jeszcze znieść, wynosi milion razy. Używając miary decybelowej odpowiada to zakresowi 120 dB.

Ważną właściwością słuchu jest niejednakowa czułość ucha na dźwięki o rozmaitych częstotliwościach. Przy cichym słuchaniu znacznie słabiej odbiera się częstotliwości niskie i najwyższe. Przy słuchaniu bardzo głośnym czułość ucha wyrównuje się. Znajomość tej właściwości słuchu pozwala na ciche słuchanie bez efektu zawężania pasma odbieranych częstotliwości. Wystar-

czy zastosować odpowiednią do głośności korekcję charakterystyki częstotliwościowej.

Oprócz wysokości, barwy i głośności do najważniejszych cech rzeczywistych zdarzeń dźwiękowych należy ich **przestrzenność**.

**Przestrzenność** – to określenie dla tych wszystkich cech zjawisk dźwiękowych oraz ludzkiego słuchu, które pozwalają rozróżnić kierunki z jakich docierają dźwięki, a także odległość i wymiary ich źródeł. Lokalizacja przestrzenna możliwa jest dzięki złożonym psychofizjologicznym właściwościom dwuusznego sposobu słuchania.

Przestrzenne przekazywanie dźwięków przez urządzenia elektroakustyczne umożliwia **stereofonia**, a w dalszym etapie – **kwadrofonia**.


## Hi-Fi? Stereo? Kwadro?

Hi-Fi to skrót angielskiego określenia „high fidelity” – wysoka wierność. Chodzi oczywiście o wierność przenoszenia dźwięku. Sprowadza się to do spełniania przez urządzenie elektroakustyczne szeregu warunków technicznych, takich jak: odpowiednio szerokie pasmo przenoszonych częstotliwości, odpowiednio duża dynamika, czyli małe szумы własne i małe zniekształcenia przy pełnymysterowaniu, dostateczna równomierność obrotów (gramofony) i przesuwu taśmy (magnetofony) itp.

Niezwykle szybki rozwój elektroniki i ogólny postęp technologiczny stwarzają warunki dla przekazywania dźwięków z bardzo wysoką wiernością. Wymagania techniczne kwalifikujące urządzenia do klasy Hi-Fi są określane normami technicznymi. Najbardziej rozpowszechnione i najczęściej przytaczane są normy zachodnio-niemieckie DIN.

**STEREOFONIA** pozwala na zerwanie z dotychczasowym monofonicznym sposobem słuchania, w którym cała szeroka panorama rzeczywistych zdarzeń dźwiękowych była sprowadzana do





Rys. 3  
Zakresy częstotliwości naturalnych źródeł dźwięku



jednego punktu. Nawet najwyższej jakości urządzenie monofoniczne nie jest w stanie dostarczyć informacji co do przestrzennego rozmieszczenia poszczególnych instrumentów, czy ich grup. Bez względu na to czy gra tylko solista, czy wielka orkiestra symfoniczna, monofoniczne słuchanie jest słuchaniem jednopunktowym.

Okazuje się, że tworząc — zamiast jednego — dwa identyczne tory elektroakustyczne można przekazać słuchaczowi przestrzenny obraz akcji dźwiękowej. Dzięki zastosowaniu odpowiednich urządzeń w procesie realizacji dźwięku, wykorzystując właściwości fizjologiczne słuchu, możliwe jest lokalizowanie pozornych źródeł dźwięku nie tylko w punktach, gdzie stoi lewy i prawy głośnik, ale w całym obszarze między głośnikami. Obszar ten nazywa się stereofoniczną bazą. Korzyść jest więc oczywista.

Stosując dwa kanały uzyskuje się efekt jak gdyby kanałów było znacznie więcej. „Gra” cały obszar stereofonicznej bazy, zaś słuchacz może lokalizować poszczególne instrumenty, określać ich rozmiary i ewentualny ruch, odczuwać wrażenie panoramy i głębi dźwiękowej akcji. Stereofoniczne nagranie nabiera nieosiągalnej w monofonii przejrzystości i wyrazistości. Ponadto, słuchaczowi można przekazać znacznie więcej informacji o akustycznych właściwościach pomieszczenia, w którym odbywało się nagranie. Znacznie pełniej jest odczuwana specyficzna i bardzo ważna dla całości wrażenia atmosfera sali koncertowej lub studia. Oczywiście najlepsze efekty dźwiękowe uzyska się, jeżeli urządzenie stereofoniczne spełnia wymagania Hi-Fi. Zresztą wprowadzenie techniki stereofonicznej stworzyło konieczność rozszerzenia norm Hi-Fi o typowe dla stereofonii parametry, takie jak: przesłuchy międzykanałowe, symetria kanałów, międzykanałowe przesunięcia fazowe itp. W stereofonii bardzo ważną sprawą jest spełnienie tzw. zasady kompatybilności. Oznacza ona, że stereofoniczne nagrania powinny być tak wykonane, żeby posiadacze sprzętu monofonicznego mogli prawidłowo, bez utraty jakichkolwiek informacji i wrażeń, oczywiście poza wrażeniem przestrzenności, słuchać za pomocą swojej dotychczasowej aparatury nagrań i audycji stereofonicznych. A więc zsumowanie sygnałów kanału lewego i prawego powinno dać pełnowartościowy sygnał monofoniczny.

**KWADROFONIA.** Przejście od jednopunktowego, monofonicznego słuchania do tzw. „panoramycznego”, gdyż stereofonia stwarza właśnie wrażenie panoramy dźwiękowej ograniczonej lewym i prawym głośnikiem, było ogromnym postępem w kierunku wierności przekazywania dźwięku.

W rzeczywistości człowiek jest otoczony dźwiękami i chociaż naturalnym jego odruchem jest zwracanie się przodem ku interesującej akcji, to jednak zjawiska dźwiękowe docierają do niego ze wszystkich kierunków. Np. słuchacz w sali koncertowej ma przed sobą orkiestrę, natomiast z całej otaczającej go przestrzeni, a więc także z kierunków bocznych i tylnych, docierają do niego dźwięki odbite (pogłos) oraz szmery i oklaski, co w sumie składa się na akustyczną atmosferę obecności na koncercie.


Kwadrofonia wykorzystuje znane już ze stereofonii zjawiska techniczne i psychoakustyczne. Tor elektroakustyczny składa się tu nie z dwóch, lecz z czterech kanałów, a dwa dodatkowe głośniki zostają umieszczone za słuchaczem. Dźwięki docierają do słuchacza ze wszystkich kierunków, a nie jak w stereofonii dwukanałowej tylko z pewnego wycinka panoramy, ograniczonego dwoma głośnikami. Podobnie jak w stereofonii wrażenia dźwiękowe odbiera się nie tylko z punktów, gdzie są umieszczone głośniki, lecz pozornie z całego obszaru otaczającego słuchacza.

Wytwarzanie, przesyłanie i zapisywanie sygnałów kwadrofonicznych jest sprawą znacznie bardziej skomplikowaną niż analogiczne problemy w stereofonii. Nie ma jeszcze jednolitego systemu kwadrofonicznych transmisji radiowych i zapisu płytowego. Pracują nad tym liczne firmy i laboratoria. Niektóre wytwórnie płytowe wydają już płyty kwadrofoniczne, lansując tym samym pewne systemy kwadrofonicznego zapisu i odczytywania. Będzie o tym mowa w dalszej części informatora.

Podobnie jak w stereofonii, tu także konieczne jest zachowanie wspomnianej już zasady kompatybilności. Oznacza ona, że posiadacze sprzętu stereofonicznego i monofonicznego muszą mieć możliwość odpowiednio — stereofonicznego i monofonicznego odbierania nagrań kwadrofonicznych.

Jak wynika z powyższego, trzy często używane parametry: Hi-Fi, stereofonia i kwadrofonia, chociaż związane wspólnym dążeniem do jak najwierniejszego przekazywania dźwięków, nie





Rys. 4

oznaczać bezpośrednio tych samych cech urządzeń, Np. pewne parametry odbiornika stereofonicznego klasy standard nie mieszczą się w normach Hi-Fi, ale odbiornik taki może pod wieloma względami zadowolić słuchacza, dostarczając wrażeń przestrzennych nieosiągalnych przy użyciu monofonicznego sprzętu, nawet klasy Hi-Fi.


## TECHNIKA NAGRAŃ STEREOFONICZNYCH

Stereofoniczne nagranie jest procesem, w którym za pomocą zestawu urządzeń technicznych rejestruje się akcję dźwiękową z zachowaniem jej cech kierunkowo-przestrzennych. W zależności od przyjętych założeń dąży się bądź do jak najwierniejszego zachowania rzeczywistej przestrzenności, bądź też, zgodnie z inwencją realizatora nagrania, kształtuje się całkiem nowy obraz przestrzenny.


Do nagrań stereo używa się specjalnych mikrofonów stereofonicznych, a także mikrofonów monofonicznych przyporządkowanych określonym instrumentom. Przy zastosowaniu mikrofonów monofonicznych sygnał z każdego mikrofonu zostaje odpowiednio rozdzielony pomiędzy dwa stereofoniczne kanały: lewy i prawy. Od proporcji ilościowych tego podziału zależy, w jakim punkcie pomiędzy głośnikami pojawi się pozorne źródło dźwięku. Zasadę rozmieszczania pozornych źródeł w stereofonicznej bazie przy użyciu mikrofonów monofonicznych przedstawiono na rys. 5. Dla uproszczenia pokazano przypadek użycia trzech mikrofonów (trzy instrumenty). W praktyce może ich być znacznie więcej.

Sygnały z mikrofonów są doprowadzane do stołu reżyserkiego, gdzie po odpowiednim wzmocnieniu zostają rozprowadzane do kanałów za pomocą urządzeń, zwanych regulatorami kierunku.





Rys. 5  
Zasada zastosowania mikrofonów monofonicznych  
przy nagraniach stereo



Rys. 6  
Zasada działania mikrofonu stereofonicznego



Jak widać na rys. 5 sygnał z mikrofonu stojącego przy gitarze został w większej części skierowany w lewo, zaś z mikrofonu przy saksofonie — w prawo. Sygnał z mikrofonu przy trąbce jest rozdzielony równomiernie pomiędzy oba kanały. Właściwości fizjologiczne słuchu sprawiają, że na podstawie różnic głośności dźwięków promieniowanych przez głośniki możliwe jest odbieranie wrażeń kierunkowych. Przy stereofonicznych nagraniach stosuje się monofoniczne mikrofony w zasadzie dla pojedynczych źródeł dźwięku, które można traktować punktowo. Gdyby przed jednym z mikrofonów przedstawionych na rys. 5 umieścić nie pojedynczy instrument, lecz całą grupę instrumentów, to oczywiście obraz dźwiękowy zostałby sprowadzony do jednego punktu. Możliwość odwzorowania przestrzennych (grupowych) źródeł dźwięku daje mikrofon stereofoniczny. Jest on urządzeniem stanowiącym zespół dwóch, kierunkowo działających, mikrofonów monofonicznych, często umieszczonych we wspólnej obudowie lub na wspólnym statywie. Zasadę działania takiego zestawu pokazano na rys. 6.

Jak już wspomniano, sygnały z mikrofonów zarówno monofonicznych, jak i stereofonicznych przychodzą do urządzenia mieszającego, zwanego stołem reżyserskim (mikserskim) lub konsoletą. Tutaj metodami czysto elektrycznymi „preparuje” się ostateczną postać sygnału stereofonicznego: dobiera się właściwe proporcje brzmieniowe, dokonuje ewentualnych korekcyj barwy dźwięku, rozmieszcza poszczególne źródła i ich grupy w stereofonicznej bazie.

Przy dokonywaniu stereofonicznych nagrań przestrzega się zasady kompatybilności (wymienności), tzn. pełnej przydatności nagrania stereofonicznego dla potrzeb monofonicznych. Proste zsumowanie obu kanałów (np. przy odtwarzaniu urządzeniem monofonicznym) powinno dać pełnowartościową wersję utworu, zawierającą wszystkie składniki treści muzycznej.

W warunkach amatorskich, gdzie na ogół wchodzi w grę bezpośredni zapis na stereofonicznym magnetofonie, stosuje się dwa, najlepiej kierunkowe, mikrofony podłączone do dwóch wejść mikrofonowych magnetofonu. Mikrofony można umieszczać dwojako: albo maksymalnie blisko siebie, lub też od siebie oddalone.

W pierwszym przypadku mikrofony można umieszczać nawet jeden nad drugim, rozchylając osie kierunkowości o kąt  $60^\circ$

do  $120^\circ$ , w zależności od pożądanej szerokości bazy. Tak dokonane nagranie spełniać będzie zadowalająco warunek kompatybilności, czyli nadawać się będzie do odtwarzania monofonicznego. Unika się bowiem różnic fazowych pomiędzy obydwojema sygnałami.

Różnice te, powstające wówczas, kiedy mikrofony są od siebie oddalone, mogą podczas sumowania sygnałów doprowadzić do niekorzystnego wygaszania się pewnych częstotliwości składowych. Przykładem „kompatybilnego” mikrofonu stereofonicznego może być produkowany przez TONSIL mikrofon MDU25. W czasie nagrań amatorskich nie zawsze kompatybilność jest tak ważna jak w warunkach profesjonalnych. Można zatem ustawić dwa mikrofony monofoniczne w odległości od kilkunastu do kilkudziesięciu centymetrów od siebie. Przy zbyt dużej odległości zmniejsza się ostrość lokalizacji wewnątrz stereofonicznej bazy. Efekt stereo zaczyna się ograniczać do dwupunktowego działania głośników.

## NAGRANIA KWADROFONICZNE

Dla odwzorowania całej otaczającej nas przestrzeni dźwiękowej zastosowane środki techniczne muszą być znacznie bardziej rozbudowane. Można śmiało powiedzieć, że większość działań w dziedzinie kwadrofonicznej realizacji dźwięku jest jeszcze w sferze eksperymentu. Brak jest jednolitych systemów zapisów i emisji radiowej. Otwarte są problemy praktycznego zagospodarowania 360-stopniowej bazy zarówno przez redaktorów nagrań, jak i przez kompozytorów. Mocno skomplikowana jest kwestia kompatybilności kwadro-stereo-mono. Problemami tymi zajmuje się obecnie wiele firm płytowych i radiofonii.

W dziedzinie techniki studyjnej pewne konkretne osiągnięcia ma Polskie Radio. Pierwszym, w pełni kwadrofonicznym, urządzeniem UNITRY jest wyprodukowany w Zakładach im. Kasprzaka magnetofon kwadrofoniczny typu M-2406QD. Posiadacz kwadrofonicznego magnetofonu będzie musiał, korzystając ze swej znajomości zagadnień stereofonii, eksperymentować tak jak to robią wszyscy zarówno w dziedzinie amatorskiej, jak i profesjonalnej. Oczywiście do nagrywania trzeba




będzie użyć co najmniej czterech mikrofonów monofonicznych lub dwóch stereofonicznych.

## REGULACJA URZĄDZEŃ ODTWARZAJĄCYCH

Domowe urządzenia odtwarzające powinny umożliwić słuchaczom osiągnięcie podobnego wrażenia słuchowego, jakie odczuwają realizatorzy nagrania. Przede wszystkim należy sprawdzić, czy stereofoniczne kanały nie zostały zamienione miejscami (lewy z prawym) przez odwrotne ustawienie głośników lub ich niewłaściwe podłączenie. Szczególnie istotne jest zachowanie prawidłowej proporcji głośności kanału lewego i prawego. Nadmierne wzmocnienie dźwięków w jednym kanale sprawia, że dźwięki promieniowane przez jeden głośnik są silniejsze, co zmienia zaplanowane przez realizatora proporcje, powodując jednocześnie naruszenie równowagi kierunków i przemieszczenie źródeł dźwięku ku stronie głośniejszej. Gdy na przykład zbyt duże jest wzmocnienie w kanale lewym, to instrumenty, które powinny być na środku, znajdują się po stronie lewej, a instrumenty z prawej strony przesuną się także w lewo – ku środkowi. Aby zapobiec takim deformacjom obrazu dźwiękowego, należy prawidłowo wyregulować tzw. symetrię. W urządzeniach stereofonicznych służą do tego pokręta oznaczone „balans”, „równoważnik” lub „symetria”.


Oprócz właściwego wyregulowania balansu ważna jest także ogólna symetria obu kanałów i jednakowe odtwarzanie całego zakresu częstotliwości występujących w mowie i muzyce, czyli identyczność charakterystyk częstotliwości obu kanałów. Istotne znaczenie mają też warunki akustyczne w pomieszczeniu odsłuchowym. Pomieszczenie to nie powinno być zbyt „czynne” akustycznie. Korzystne są pomieszczenia o małym czasie pogłosu. Wskazana jest również symetria kształtu pomieszczenia, a w miarę możliwości, także umeblowania. Głośniki najlepiej ustawić w rogach pokoju.

Dla uzyskania prawidłowego efektu stereofonicznego bardzo ważne jest zachowanie właściwego sfazowania w kanałach odsłuchowych. Całkowite odwrócenie fazy (o  $180^\circ$ ) ma miejsce wtedy, kiedy nastąpi zmiana biegunowości połączeń w którymś miejscu toru (rys. 8).



Rys. 7

Pozycja słuchacza i prawidłowe rozmieszczenie głośników przy odsłuchu stereofonicznym



Rys. 8



Odwrocenie fazy powoduje powstanie „pustki” w środkowej części bazy stereofonicznej. Niemożliwa staje się wtedy prawidłowa lokalizacja źródeł dźwięku. Przy regulacji najlepiej posłużyć się odpowiednim testem.

Polskie Radio przed niektórymi audycjami stereofonicznymi nadaje specjalny test. Będzie o nim mowa w rozdziale „Stereofonia radiowa”. Polskie Nagrania wydały małą płytę testowo-demonstracyjną pt. „Sami słuchamy, sami sprawdzamy” T-SN001, zawierającą zalecenia odnośnie do szybkich regulacji urządzeń gramofonowych.

## ZAPIS MAGNETYCZNY

W zapisie magnetycznym nośnikiem informacji elektroakustycznej (dźwięku) jest taśma magnetyczna, a ściślej mówiąc warstwa substancji o właściwościach magnetycznych naniesiona na plastikowe podłoże.

Magnetofon jest zaopatrzony w głowicę kasującą. Taśma przechodzi najpierw przed tą głowicą i zostaje – wytworzonym przez nią silnym polem magnetycznym o wysokiej częstotliwości – skasowana, czyli rozmagnesowana. Do zapisu i odczytu służą głowice: zapisująca i odczytująca. W większości magnetofonów nieprofesjonalnych obie te funkcje pełni jedna głowica uniwersalna.

Głowica jest to rdzeń ze szczeliną, przed którą przesuwają się taśmy. Na rdzeń jest nawinięte uzwojenie, które – zależnie od funkcji głowicy – albo wywołuje w szczelinie zmienne pole magnetyczne magnesujące taśmę (zapis), albo na skutek zmiennego pola magnetycznego – pochodzącego od przesuwającej się przed szczeliną zapisanej taśmy – indukuje w nim napięcie (odczyt).

W czasie zapisu do głowicy, oprócz przebiegów o częstotliwościach akustycznych, jest doprowadzony ponadakustyczny przebieg zwany prądem podkładu. Dzięki niemu uzyskuje się znacznie lepsze parametry zapisu, głównie szumy i zniekształcenia.

Nietrudno wywnioskować, że im wolniej przesuwają się taśmy przed głowicą, tym trudniej zarejestrować wysokie częstotliwości, gdyż coraz większe staje się „zagęszczenie” namagnesowania. W magnetofonach profesjonalnych są stosowane prędkości przesuwu taśmy 38 cm/s i 19 cm/s. Pozwala to na zapisywanie pełnego pasma częstotliwości akustycznych. W magnetofonach półprofesjonalnych i amatorskich stosuje się prędkości 9,5 cm/s, 4,76 cm/s, oraz 2,4 cm/s. Prędkość 9,5 cm/s zapewni jeszcze, zwłaszcza przy zastosowaniu wyższej jakości taśmy, możliwość zapisu pasma częstotliwości do 16 kHz. Przy prędkościach 4,76 i 2,4 cm/s pasmo zostaje zawężone i na ogół nie przekracza odpowiednio 8 kHz oraz 4,5 kHz.

Taśmy mają różne grubości. Im cieńsza taśma, tym więcej mieści się jej na szpuli i tym dłuższy czas odtwarzania. Ale nie tylko. Cienkie taśmy lepiej przylegają do głowicy, co poprawia warunki zapisywania i odczytu. Dla wysokiej jakości zapisu stereofonicznego i kwadrofonicznego najlepiej stosować taśmy, tzw. podwójnie lub potrójnie cienkie, choć z tymi ostatnimi należy obchodzić się bardzo ostrożnie ze względu na małą wytrzymałość mechaniczną.


## MAGNETOFONY SZPULOWE

Szerokość taśmy stosowanej w magnetofonach szpulowych jest znormalizowana i wynosi 1/4 cala (ok. 6,3 mm). Przy zapisie stereofonicznym stosuje się system dwuścieżkowy lub czterościeżkowy. Stereofoniczny zapis dwuścieżkowy typowy jest dla magnetofonów studyjnych i półprofesjonalnych. Zapis czterościeżkowy pozwala na dwukrotnie większe wykorzystanie taśmy, jednak wskutek węższego „śladu” magnetycznego są większe szumy. Warto zauważyć, że przy zapisie czterościeżkowym ścieżki stanowiące stereofoniczną parę są zapisywane w systemie „co drugi” ślad (rys. 9).


W konsekwencji niemożliwe jest odtworzenie sumy kanałów L + P za pomocą monofonicznego magnetofonu dwuścieżkowego. Stanowi to pewną niekompatybilność w systemie stereofonicznego zapisu na magnetofonach szpulowych.

Zapis magnetyczny jest stosunkowo najprostszym środkiem rejestracji czterech sygnałów kwadrofonicznych. Głowica zapisu






zapis dwuścieżkowy



zapis czterościeżkowy

Rys. 9

Układ szczelin głowicy oraz śladów na taśmie przy zapisie stereofonicznym na magnetofonach szpulowych



Rys. 10

Układ szczelin głowicy oraz śladów na taśmie przy zapisie kwadrofonicznym na magnetofonie szpulowym



i odczytu stanowi „blok” czterech głowic umieszczonych idealnie jedna nad drugą. Na taśmie są zapisywane równocześnie cztery ślady magnetyczne. Jak wspomniano, konsekwencją zwiększania ilości śladów jest wzrost szumów. Z tego względu dla profesjonalnych nagrań studyjnych stosuje się obecnie specjalne, wielokanałowe magnetofony przystosowane do taśm o szerokościach 1/2 cala, 1 cal lub nawet 2 cale.

## MAGNETOFONY KASETOWE


Najbardziej rozpowszechnione na rynku europejskim są kasety typu COMPACT wg patentu firmy PHILIPS. Zawierają one taśmę o szerokości 0,15 cala, czyli 3,81 mm.

Prędkość przesuwu taśmy w magnetofonach kasetowych wynosi 4,76 cm/s. W zależności od grubości, a więc i ilości taśmy kasety COMPACT dzieli się na trzy typy: C60 – czas zapisu  $2 \times 30$  min (w obie strony), C90 – czas zapisu  $2 \times 45$  min oraz C120 – czas zapisu  $2 \times 60$  min. Układ śladów w kasetowym magnetofonie monofonicznym i stereofonicznym przedstawia rys. 11.

Jak widać rozkład ścieżek pozwala odczytać zapis stereofoniczny za pomocą kasetowego magnetofonu monofonicznego w sposób kompatybilny (suma obu kanałów).

Podstawową zaletą magnetofonów kasetowych jest wygoda obsługi oraz małe wymiary. Jakość zapisu jest jednak gorsza niż przy zastosowaniu magnetofonów szpulowych. Wynika to z małej prędkości przesuwu taśmy oraz bardzo małej szerokości śladów magnetycznych, zwłaszcza przy zapisie stereo. Przy zastosowaniu konwencjonalnych taśm szumy są znaczne, a charakterystyka częstotliwościowa zawężona do ok. 8–10 kHz. W tych warunkach dalsze podwojenie ilości śladów dla celów kwadrofonii (niektóre firmy próbują to wprowadzić) powoduje trudne do zaakceptowania pogorszenie jakości.

Radykalną poprawę jakości uzyskuje się, stosując tzw. taśmy chromowe. W taśmach konwencjonalnych magnetycznym nośnikiem zapisywania sygnałów są tlenki żelaza. Dwutlenek chromu  $\text{CrO}_2$  jako nośnik okazał się znacznie lepszy. Szczególne korzyści uzyskuje się dla zapisu przy małych prędkościach przesuwu i wąskich śladach. Taśmy chromowe pozwalają uzyskać dynamikę zapisu (odstęp sygnału użytecznego od szumów) nie gorszą niż przy zapisie szpulowym z prędkością



Rys. 11

Układ szczelin głowicy oraz śladów na taśmie przy zapisie na magnetofonach kasetowych



kością 9,5 cm/s. Również pasmo zapisywanych częstotliwości ulega znacznemu poszerzeniu. Niektóre firmy podają, że ich stereofoniczne magnetofony kasetowe dostosowane do taśmy chromowej pozwalają uzyskać parametry zgodne z normami Hi-Fi. Otwierałoby to drogę do wysokiej jakości kasetowego zapisu kwadrofonicznego.

Czy taśmy chromowe można używać do zwykłych magnetofonów kasetowych?

Pierwszą, zasadniczą trudnością może być niedostateczne kasowanie. Zapis utrwała się na nośniku chromowym znacznie mocniej i rozmagnesowanie taśmy przed następnym zapisem wymaga dostatecznie silnego pola magnetycznego głowicy kasującej. Nie każdy magnetofon spełni to wymaganie. Inne też należy stosować korekcje charakterystyk częstotliwościowych przy zapisie i odczycie oraz inny prąd podkładu. Czasem udaje się dostosować magnetofon do nowej taśmy, korzystając z zewnętrznych i wewnętrznych elementów regulacyjnych magnetofonu. Natomiast odtwarzanie już nagranych taśm chromowych na zwykłych magnetofonach kasetowych nie powinno



nastręczać trudności w przypadku, gdy magnetofon jest wyposażony w regulatory charakterystyki częstotliwościowej.

Niektóre firmy wyposażają magnetofony w przełącznik pozwalający na wybór rodzaju taśmy.

Na kontynencie amerykańskim i w Japonii, a w mniejszym stopniu także i w Europie, jest stosowany jeszcze jeden typ kaset z taśmą o standardowej szerokości 6,3 mm. Wymaga to, rzecz jasna, specjalnych magnetofonów. Na krajowym rynku nie są one praktycznie spotykane.

## STEREOFONICZNY ZAPIS PŁYTOWY

Zapis stereofoniczny na płytach gramofonowych, chociaż dwukanałowy, jest realizowany w jednym tylko rowku, czyli pod tym względem tak samo jak na płytach monofonicznych. Różnica między zapisem mono i stereo polega na innym ukształtowaniu rowka. Rowek na płytach mono wychyla się tylko na boki i zawsze ma stałą szerokość i głębokość (rys. 12). Przy zapisie





stereofonicznym sygnały lewego i prawego kanału są zapisywane niezależnie na obu zboczach rowka.

Na igłę adapterową działają więc dwie siły składowe względem siebie prostopadłe, w stosunku zaś do powierzchni płyty są skierowane pod kątem  $45^\circ$ . Siły te są od siebie niezależne, a ich chwilowe wartości są proporcjonalne do zapisywanych informacji. Jedna z sił odpowiada kanałowi lewemu (L), a druga – kanałowi prawemu (P), (rys. 13). Przez geometryczne zsumowanie działających sił składowych otrzymuje się siłę wypadkową, która wychyla igłę w różnych, zmieniających się co chwila kierunkach. Oprócz wychyleń poziomych pojawiają się więc także pionowe składowe ruchu igły w rowku.

Taki system zapisu stereofonicznego jest ogólnie przyjęty i stosowany przez wszystkie firmy płytowe. Łatwo zauważyć, że system jest kompatybilny: monofoniczna wkładka adapterowa reaguje na boczne wychylenia rowka, czyli na sumę  $L + P$  (rys. 12 i 13).

Dawniej nie należało odtwarzać płyt stereo adapterami mono. Było to spowodowane gorszą jakością zarówno płyt, jak i adapterów monofonicznych. Nowoczesne adaptory mono są lżejsze oraz lepiej przystosowane do pionowych wychyleń igły. W języku technicznym oznacza to, że zwiększono ich podatność pionową.

## WKŁADKI ADAPTEROWE

Nazwa „adapter” często jest stosowana do określania całego gramofonu. Mówiąc ściślej, adapterem jest sam przetwornik, który zamienia wychylenia rowka płyty na drgania elektryczne doprowadzane następnie do odpowiednich wzmacniaczy i głośników. Przetwornik jest umieszczony w ramieniu gramofonu i najczęściej jest elementem wymiennym (w razie zużycia lub zniszczenia). Stąd nazwa wkładka adapterowa.

Najczęściej spotyka się dwa rodzaje wkładek: piezoelektryczne (ceramiczne i krystaliczne) oraz magnetyczne (dynamiczne). Różna jest zasada działania obu tych przetworników, różne też są właściwości elektryczne i otrzymywane napięcia.

Adaptory piezoelektryczne dają stosunkowo duże napięcia wyjściowe – rzędu od 0,5 do 3 V i nie wymagają stosowania

w dołączonych do nich wzmacniaczach istotnych korekcyjnych częstotliwościowych pod warunkiem, że oporność wejściowa wzmacniaczy jest bardzo duża – rzędu kilkuset  $k\Omega$ .

Adaptory dynamiczne pozwalają na uzyskanie lepszej jakości odtwarzania, ale wymagają większej precyzji wykonania, są droższe, a także potrzebują nieco bardziej rozbudowanych wzmacniaczy. Napięcia powstające w adapterach dynamicznych są małe – wynoszą od kilku do kilkunastu miliwoltów, co pociąga konieczność większego wzmacniania. Oporność wejściowa wzmacniacza powinna wynosić kilkadziesiąt  $k\Omega$  (np. 47  $k\Omega$ ), zaś w całym pasmie częstotliwości musi być zastosowana odpowiednia korekcja.

Włączenie gramofonu do nieodpowiedniego – niedopasowanego do wkładki adapterowej – wejścia wzmacniacza spowoduje w każdym wypadku obniżenie jakości dźwięku. Gdyby na przykład adapter magnetyczny podłączyć do wzmacniacza dostosowanego do wkładki piezoelektrycznej, odtworzony dźwięk byłby zbyt cichy, z silną przewagą tonów wysokich przy braku tonów niskich.

Dołączenie adaptera piezoelektrycznego do wzmacniacza przeznaczonego dla adaptera magnetycznego spowoduje silne uwydatnienie dźwięków niskich i osłabienie wysokich oraz ogólną „nieczystość” brzmienia (zniekształcenia nieliniowe).

Istnieją wzmacniacze uniwersalne – wyposażone w osobne wejścia dla obu typów wkładek. Nie należy wtedy zapominać o konieczności korzystania z właściwego wejścia.

W gramofonach klasy Hi-Fi nie stosuje się wkładek piezoelektrycznych, gdyż podstawowymi ich wadami są: stosunkowo wąskie pasmo przenoszonych częstotliwości, duża nierównomierność charakterystyki częstotliwościowej, stosunkowo duże zniekształcenia nieliniowe i konieczność stosowania dużych sił nacisku igły (w granicach od 3 do 10 g), co przyspiesza niszczenie płyt. W adapterach magnetycznych wady te praktycznie nie występują. Uzyskanie pasma pokrywającego, a nawet wykraczającego poza zakres częstotliwości akustyczne nie przedstawia tu większych trudności. Potrzebne siły nacisku wynoszą od 0,75 do 1,5 g, co w nowoczesnych gramofonach jest także skutkiem stosowania tzw. układów antystatycznych (patrz: „Objaśnienia stosowanych nazw i pojęć”).



## PLYTOWY ZAPIS KWADROFONICZNY


Podstawowym założeniem systemów kwadrofonicznego zapisu płytowego — podobnie jak systemów kwadrofonicznych emisji radiowych i zapisu na taśmie magnetycznej — jest spełnienie zasady kompatybilności. Posiadacze dotychczasowych urządzeń stereofonicznych i monofonicznych muszą prawidłowo odbierać stereofoniczne i monofoniczne wersje programu. Przy zapisie płytowym narzuca to konieczność zarejestrowania wszystkich czterech informacji w jednym rowku. Realizuje się to dwiema metodami:

- 1) przez tzw. **matrycowanie** czterokanałowej informacji do postaci dwukanałowej,
- 2) przez zastosowanie tzw. **multipleksu** polegającego na przekazywaniu dodatkowych dwóch informacji w pasmie ponadakustycznym.

Spośród wielu proponowanych systemów matrycowych stosunkowo największą popularność zdobyły dwa systemy: SQ i QS, zaś jedynym, praktycznie zrealizowanym systemem multipleksowym jest system CD4.

### SYSTEM SQ

Na rys. 14 przedstawiono zasadę działania systemu SQ. Ponieważ na dwóch wzajemnie prostopadłych zboczach rowka płyty można zapisać tylko dwa niezależne sygnały, jest sprawą oczywistą, że zapisanie czterech sygnałów musi wiązać się ze znacznymi przesłuchami międzykanałowymi. W systemie SQ na lewym i prawym zboczach rowka są zapisywane, podobnie jak w stereofonii, sygnały lewy przedni ( $L_p$ ) i prawy przedni ( $P_p$ ). Sygnały lewy tylny ( $L_t$ ) jest zapisany tak, że odpowiada mu okrężny ruch igły w rowku, w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara. Sygnałowi prawemu tylnemu ( $P_t$ ) odpowiada ruch w kierunku przeciwnym (rys. 14). Nietrudno zauważyć, że przy takim rozkładzie sił działających na igłę żaden z sygnałów nie jest całkowicie niezależny. Np. pojawienie się na wejściu matrycy SQ tylko sygnału  $L_p$  spowoduje wypadkowe ruchy igły przy odczytywaniu, odpowiadające przesłuchowym sygnałom  $L_t$  i  $P_t$  o amplitudzie mniejszej zaledwie o 3 dB.



Rys. 14

Zasada działania systemu SQ


Tak znaczny przesłuch bardzo zmniejsza możliwość uzyskania prawidłowej lokalizacji źródeł dźwięku. Zmniejszenie przesłuchów, a więc i poprawę przestrzennej lokalizacji można częściowo uzyskać, stosując mocno rozbudowane i dość kosztowne układy „logiczne”. Działanie ich polega m.in. na automatycznej zmianie wzmocnienia w poszczególnych kanałach, w zależności od tego czy pojawia się sygnał pożądany, czy przesłuchowy. Tego rodzaju automatyka nie może jednak rozwiązać niektórych praktycznych przypadków: np., co będzie, jeżeli sygnały pożądane pojawiają się jednocześnie we wszystkich czterech kanałach?

Zaletą systemu SQ jest jego kompatybilność (wynika to z rys. 14). Płyty zapisane w tym systemie nadają się do odtwarzania stereofonicznego i monofonicznego.

### SYSTEM CD4

Multipleksowa metoda zapisu kwadrofonicznego daje możliwość przekazania niezależnych czterech informacji (przesłuch nie gorszy niż 20 dB). Zasada systemu jest pokazana na rys. 15.





Rys. 15

Zasada systemu multipleksowego CD4

Na lewym i prawym zboczu rowka są zapisywane odpowiednio sumaryczne przebiegi:  $L_p + L_t$  i  $P_p + P_t$ . Te przebiegi może odczytać zwykły gramofon stereofoniczny, który w lewym kanale otrzyma sumę lewej przedniej i lewej tylnej informacji kwadrofonicznej oraz w kanale prawym – sumę kwadrofonicznych informacji prawych. Gramofon monofoniczny będzie odczytywał sumę wszystkich czterech kanałów. System jest więc całkowicie kompatybilny.

W pasmie ponadakustycznym, poprzez modulację częstotliwości nośnej 30 kHz zapisywane równocześnie na obu zboczach rowka, przekazuje się zakodowane sygnały różnicowe  $L_p - L_t$  oraz  $P_p - P_t$ . Tych ponadakustycznych sygnałów gramofon stereofoniczny i monofoniczny nie odbiera. Dla odtworzenia kwadrofonicznego gramofon musi być zaopatrzony we wkładkę adapterową przenoszącą częstotliwości do 45 kHz oraz w specjalny dekodery, który odtworzy z sygnałów sumarycznych i różnicowych cztery niezależne sygnały  $L_p$ ,  $P_p$ ,  $L_t$  i  $P_t$ .

Na rynkach zagranicznych pojawiają się kwadrofoniczne płyty zapisywane w obu systemach: SQ, QS i CD4. Który z nich zdobędzie większą popularność, a może i międzynarodową akceptację – pokaże przyszłość.

## STEREOFONIA RADIOWA

Dla radia prawdziwą rewolucją, która umożliwia nadawanie programów o jakości technicznej nie ustępującej jakości nagrań na taśmie magnetycznej i płycie, stało się wprowadzenie radiofonii ultrakrótkofalowej.

W technice radiowej nośnikiem informacji akustycznych jest fala nośna. Zgodnie z międzynarodowymi normami każda stacja nadawcza korzysta z przydzielonej jej fali nośnej o określonej długości i częstotliwości.

Sygnały odpowiadające nadawanym dźwiękom moduluje falę nośną, przy czym dla fal długich, średnich i krótkich stosuje się modulację amplitudową. Ten system modulacji pozwala słuchaczowi odbierać dźwięki, których górna częstotliwość rzadko przekracza 4500 Hz. Fale długie, średnie i krótkie mają długość tysięcy, setek i dziesiątek metrów. Fale ultrakrótkie (UKF) są falami metrowymi i decymetrowymi. Modulowane częstotliwościowo (FM) umożliwiają przekazywanie nie tylko pełnego pasma częstotliwości akustycznych, lecz także częstotliwości daleko wykraczających poza to pasmo. Te zalety fal ultrakrótkich wykorzystano do zrealizowania stereofonicznego systemu przesyłania audycji radiowych.


## SYSTEM NADAWANIA

Najbardziej rozpowszechnionym na świecie, stosowanym także w Polsce, systemem nadawania programów stereofonicznych jest system z tonem pilotującym. Pozwala on na przesłanie dwukanałowych informacji dźwiękowych za pomocą jednego nadajnika UKF/FM. Nadajnik jest wyposażony w urządzenie, zwane *kodeksem*, w którym sygnały obu stereofonicznych kanałów: lewego (L) i prawego (P) zostają odpowiednio zmieszane (zakodowane), a utworzony w ten sposób tzw. sygnał złożony moduluje częstotliwościowo falę nośną.

W procesie kodowania z podstawowych dwóch sygnałów L i P tworzy się dwa nowe sygnały: sumaryczny  $L + P$  i różnicowy  $L - P$ .


Sygnał sumaryczny stanowi całkowitą informację monofoniczną – zajmuje pasmo akustyczne od 30 Hz do 15 kHz – i jest odbierany zarówno przez odbiorniki monofoniczne, jak i stereofoniczne.

Sygnał różnicowy, zawierający informację kierunkową, zostaje w procesie kodowania przetransponowany do zakresu częstotliwości ponadakustycznych. Zajmuje pasmo od 23 kHz do 53 kHz i jest odbierany tylko przez odbiorniki stereofoniczne. A więc wykorzystano tu zasadę multipleksu, która, jak już



Rys. 16

Pasma częstotliwości modułujących falę nośną przy nadawaniu monofonicznym i stereofonicznym



Rys. 17

Skala częstotliwości i długości fal radiowego zakresu UKF

wcześniej podano, została także użyta w kwadrofonicznym systemie zapisu płytowego CD4.


Poszczególne składniki oraz pasmo zajmowane przez stereofoniczny sygnał złożony przedstawia rys. 16.

Rolę klucza, umożliwiającego „rozszyfrowanie” informacji kierunkowej  $L - P$  i przeniesienie jej z powrotem do zakresu częstotliwości słyszalnych, spełnia wysyłany przez nadajnik ponadakustyczny sygnał pilotujący 19 kHz.

## ODBIÓR AUDYCJI STEREOFONICZNYCH

Jedną z głównych zalet systemu, w jakim są nadawane audycje stereofoniczne, stanowi kompatybilność (wymienność). Posiadacze zwykłych odbiorników z zakresem UKF mogą odbierać monofonicznie sumę wszystkich informacji dźwiękowych programu stereofonicznego. W odbiorniku stereofonicznym znajduje się układ elektroniczny, zwany *dekoderem*, który rozszyfrowuje zakodowane informacje kierunkowe  $L - P$  i odtwarza stereofoniczne sygnały lewego i prawego kanału. Sygnały te, po odpowiednim wzmocnieniu, są doprowadzane do lewego i prawego głośnika. Część odbiornika od wejścia antenowego do dekodera włącznie przyjęto nazywać *tunerem*. Część odbiornika, wzmacniającą sygnały pochodzące z tunera (o częstotliwościach akustycznych), nazywa się po prostu *wzmacniaczem*. Obie te części mogą znajdować się w jednej wspólnej obudowie





Rys. 18

System przesyłania i odbioru sygnałów stereofonicznych drogą radiową

lub w obudowach osobnych. Do wzmacniacza można dołączać inne urządzenia stereofoniczne, takie jak: magnetofony czy gramofony.

Charakterystyczną częścią stereofonicznego tunera jest wskaźnik — najczęściej lampka kontrolna, która zapala się pod wpływem odebranego sygnału pilotującego (19 kHz) wysyłanego przez stację nadawczą w czasie, gdy pracuje ona stereofonicznie.


Tuner stereofoniczny poza niezbędnym zakresem fal ultrakrótkich ma zwykle wszystkie pozostałe zakresy fal: długie, średnie i krótkie. Odbiornik ten jest więc urządzeniem uniwersalnym stereo-monofonicznym.

W części wzmacniającej są umieszczone elementy regulacyjne (regulacja siły i barwy dźwięku). Regulacje te przeprowadza

się równocześnie dla obu stereofonicznych kanałów. Do dobierania jednakowego wzmocnienia w kanałach służy regulator symetrii.

## DOBRA ANTENA — DOBRY ODBIÓR

Fale ultrakrótkie i modulacja częstotliwości pozwalają na przekazywanie audycji z bardzo wysoką jakością techniczną. Aby zalety systemu UKF/FM były w pełni wykorzystane, do odbiornika musi być doprowadzony wystarczająco silny sygnał z anteny odbiorczej. Przy niedostatecznie dobrej instalacji antenowej pojawiają się szumy i zniekształcenia dźwięku. Wielu posiadaczom odbiorników stereofonicznych znane jest zjawisko



dipol prosty



dipol pętlowy

Rys. 19

Najprostsze anteny UKF



Rys. 20

Im dalej od nadajnika – tym bardziej złożona antena UKF



polegające na tym, że w czasie audycji monofonicznych (w zakresie UKF) odbiór jest dobry i bez zakłóceń, a po przejściu nadajnika na pracę stereofoniczną poziom szumów i zniekształceń znacznie wzrasta. Dzieje się tak wtedy, kiedy sygnał z anteny jest zaledwie wystarczający do prawidłowego odbioru monofonicznego. Odbiór stereofoniczny wymaga znacznie silniejszego sygnału, bowiem ten sam nadajnik, ta sama fala nośna przekazuje teraz o wiele więcej informacji. Należy dostosować do tego warunki odbioru.

Radiowe anteny UKF są skonstruowane tak samo jak anteny telewizyjne (telewizja też korzysta z zakresu fal ultrakrótkich).

Do najprostszych anten UKF należą: tzw. dipol półfalowy prosty (rys. 19a) i pętlowy (rys. 19b). Długość dipola (1) jest w przybliżeniu równa połowie długości fali nośnej, na której nadajnik wysyła programy.

Dipol należy ustawić prostopadle do kierunku wyznaczonego dwoma punktami: nadawczym i odbiorczym. Przeszkody znajdujące się na drodze fal ultrakrótkich (budynki, góry itp.) znacznie pogarszają warunki odbioru. Najlepiej jest więc wybrać dla anteny odbiorczej miejsce, z którego „widać” antenę nadawczą.

Żywy dipol jest jednakowo czuły na sygnały przychodzące z kierunku właściwego (od nadajnika), jak i na sygnały zakłócające, które mogą przyjść z kierunku przeciwnego (np. fale odbite). Aby znieczulić antenę na tego rodzaju zakłócenia, stosuje się dodatkowy element, zwany reflektorem. Jest to pręt nieco dłuższy od dipola i umieszczony za nim (patrząc od strony nadajnika). Reflektor zwiększa także sygnał użyteczny otrzymany z anteny.

Dalsze zwiększenie sygnału użytecznego oraz poprawę kierunkowości anteny uzyskuje się przez zastosowanie elementu, zwanego direktorem. Jest to pręt umieszczony przed dipolem i nieco od niego krótszy. W bardziej rozbudowanych systemach antenowych może być kilka direktorów.

Wymiary dotyczące poszczególnych elementów anten UKF oraz ich wzajemnego rozmieszczenia można znaleźć w podręcznikach z dziedziny odbioru fal ultrakrótkich lub w punktach serwisowych.

Warto wiedzieć, że antena trójelementowa dostarcza odbiornikowi prawie dwukrotnie silniejszy sygnał niż antena jednoelementowa, zaś zamiana, często stosowanego, „kawalka drutu” na prawidłową zewnętrzną antenę UKF zwiększa sygnał kilka lub nawet kilkunastokrotnie. Dla jakości odbioru stereofonicznego może to mieć znaczenie decydujące.

## KIEDY AUDYCJE KWADROFONICZNE?

W przypadku kwadrofonicznych emisji radiowych konieczne będzie przesłanie przez jeden nadajnik UKF już nie dwóch, a czterech informacji dźwiękowych.

Zagadnienie jest trudne i pracuje nad nim wielu specjalistów na całym świecie. W tej chwili nie wiadomo jeszcze, który z proponowanych systemów kwadrofonicznego nadawania zostanie międzynarodowo zaakceptowany. Trudno też przewidzieć, czy szybko taki wspólnie przyjęty system będzie praktycznie wprowadzony do eksploatacji.

Rozpatruje się możliwość emitowania czterokanałowych programów „zakodowanych” do postaci dwukanałowej według systemu matrycowego, analogicznego do systemu zapisu płyt SQ lub QS. Jak już powiedziano, znaczne przesłuchy międzykanałowe i skomplikowana walka z nimi stanowią negatywną stronę takiego rozwiązania.

Przesłanie niezależnych czterech sygnałów kwadrofonicznych możliwe jest w systemie, który można by określić jako metodę „podwójnego multiplexu”. Już nie jedna, a dwie częstotliwości podnośne (38 kHz i 76 kHz) niesłoby odpowiednio zakodowane informacje. Pasma częstotliwości kwadrofonicznego sygnału złożonego dochodziłoby do 91 kHz. Wiążą się z tym pewne trudności w dziedzinie emisji i odbioru; w istniejących zakresach fal ultrakrótkich robi się coraz ciasniej. A przecież zwiększenie ilości przesyłanych informacji wiąże się z poszerzeniem pasma zajmowanego przez nadajnik, co z kolei grozi wzajemnym zakłócaniem się sąsiednich nadajników.

Ważne jest to, że wszystkie proponowane systemy kwadrofoniczne przewidują zachowanie znanej nam już zasady kompaty-

biłości, co oznacza, że zarówno posiadacze odbiorników stereofonicznych, jak i monofonicznych będą mogli odbierać odpowiednio: stereofoniczne i monofoniczne wersje czterokanałowego programu.

## ELEKTROAKUSTYCZNE ZESTAWY MUZYCZNE

Miłośnicy dźwięku wysokiej jakości, zwłaszcza muzyki, chcąc jednakowo dobrze odbierać zarówno nagrania płytowe i taśmowe, jak i programy nadawane przez radio, powinni starać się o skompletowanie zestawu elektroakustycznego, zwanego zestawem muzycznym. Na rys. 21 przedstawiono typowy zestaw stereofoniczny.



Rys. 21

Stereofoniczny zestaw muzyczny

Poszczególne człony zestawu są następujące:

**Wzmacniacz** – stanowi centralny punkt zestawu. Do niego są dołączane wszystkie źródła sygnałów (gramofony, magnetofony, tuner itp.). Wzmocnione sygnały doprowadza się do głośników. Poszczególne sygnały są wybierane za pomocą przełącznika wejść. We wzmacniaczach wyższej klasy powinny być osobne wejścia dla gramofonu z wkładką piezoelektryczną (krystaliczną) lub z wkładką magnetyczną (dynamiczną) – patrz: „Wkładki adapterowe”, str. 15.

Wzmacniacz ma szereg regulatorów, pozwalających kształtować charakterystykę częstotliwościową (korektory i filtry), a także regulatory głośności i symetrii (balansu).

We wzmacniaczu, najlepiej na przedniej ścianie, powinny też znajdować się gniazda do podłączenia słuchawek stereofonicznych oraz powinna być możliwość przyłączenia mikrofonu.

**Tuner** – stereofoniczny odbiornik radiowy. Nie ma on własnych wzmacniaczy mocy ani głośników. Podstawowy jest oczywiście zakres UKF, ale często tuner ma bogato rozbudowane inne zakresy fal. Wyposażony jest w stereofoniczny dekodery, wskaźnik sygnału pilotującego stereo (19 kHz), wskaźnik dostrojenia oraz inne udogodnienia ułatwiające obsługę, jak: eliminator szumów przy dostrojeniu, układ ARCz., tzw. elektroniczną pamięć pozwalającą zaprogramować, a następnie szybko wybrać kilka stacji UKF.

**Gramofon** – bez wzmacniacza mocy i głośników, przez co koszt jego jest mniejszy niż gramofonu tej klasy z pełnym wyposażeniem. Gramofon powinien mieć maksymalnie wyeliminowane wszystkie drżenia i wibracje pochodzące z napędu talerza. Ramię adapterowe musi być prawidłowo wyważone dla zapewnienia właściwego prowadzenia igły w precyzyjnie naciętym rowku płyty stereofonicznej lub kwadrofonicznej. Stosuje się także mechaniczne lub pneumatyczne podnośniki ramienia, co zapobiega gwałtownemu opuszczaniu adaptera na płytę.

**Magnetofon** – bez wzmacniacza mocy i głośników. System połączenia ze wzmacniaczem zapewnia możliwość nagrywania ze wszystkich źródeł sygnału (gramofon, tuner, lub mikrofon itp.). Magnetofon powinien być wyposażony we wskaźniki wystero-



wania dla pracy mono lub stereo, włącznik chwilowego stopu, licznik przebiegu taśmy, gniazda dla kontroli słuchowej zapisu. Jeżeli w skład wysokiej klasy zestawu ma wchodzić magnetofon kasetowy, to dla zachowania odpowiedniej jakości dźwięku powinien być on przystosowany do zapisu na taśmie chromowej lub mieć układ redukcji szumów.

**Głośniki** – para stereofonicznych głośników jest w zestawie muzycznym ostatecznym źródłem dźwięku. Jakość ich musi więc być możliwie najwyższa. Często stosuje się zestawy głośnikowe zawierające głośniki nisko-, średnio- i wysokotonowe. Istotną sprawą jest dopasowanie oporności głośnika (lub zestawu głośnikowego) do oporności wyjściowej wzmacniacza (patrz: „Co oznacza konieczność dopasowania głośników do wzmacniacza?”, str. 26).

**Słuchawki.** Istnieje wielu amatorów odsłuchu słuchawkowego. Zaletą nowoczesnych słuchawek stereofonicznych jest przeniesienie pełnego pasma akustycznego oraz możliwość dowolnie głośnego słuchania przy jednoczesnym odizolowaniu się od otoczenia. Zwolennicy słuchania za pomocą głośników uważają jednak, że słuchawki stwarzają nieco sztuczny efekt dźwiękowy, a ruchy głowy „obracają” całą stereofoniczną panoramę.

Dalsze rozbudowanie zestawów spowoduje **kwadrofonia**. Pojawiają się cztery głośniki z odpowiednią regulacją balansu (lewa – prawa i przód – tył). Źródłami sygnałów będą magnetofony i gramofony uniwersalne stereo-kwadrofoniczne. Wobec stosowania dwóch odmiennych systemów zapisu płytowego (system matrycowy i multipleksowy) wzmacniacz kwadrofonicznego zestawu powinien być wyposażony w oba typy dekodерów kwadrofonicznych.

## **PORADNIK RADIOSŁUCHACZA I FONOAMATORA**

*Gdzie i kiedy Polskie Radio nadaje programy stereofoniczne?*

Stereofoniczne audycje są nadawane przez warszawską rozgłonię centralną oraz rozgłonię regionalne za pośrednictwem

tych nadajników, które emitują program czwarty i programy lokalne. Na skali zakresu UKF są pokazane nadajniki pracujące stereofonicznie (rys. 22). Większość audycji stereofonicznych Polskie Radio nadaje w godzinach popołudniowych i wieczornych. Szczegóły podaje tygodnik „Radio i Telewizja” oraz codzienna prasa.

*Co jest nadawane w stereofonicznych programach?*

Przede wszystkim muzyka w jak najszerszym repertuarze: utwory symfoniczne, kameralne, opery, muzyka eksperymentalna, jazz, beat i muzyka taneczna. Niezwykła czytelność i plastyczność stereofonicznego obrazu dźwiękowego, wzbogaconego o niesiegalne dotąd efekty kierunkowo-przestrzenne, to zalety stereofonii, szczególnie istotne dla audycji muzycznych.

*A inne formy programowe: słuchawiska, reportaże?*

Tego rodzaju audycji jest jeszcze niewiele, nie tylko w Polsce. W miarę rozwoju programu stereofonicznego pojawiać się będą na antenie również audycje artystyczno-literackie i reportażowe.

*Czy audycje stereofoniczne są nadawane tylko na falach ultrakrótkich?*


Tak, tylko fale ultrakrótkie pozwalają na uzyskanie niezbędnej dla stereofonii, bardzo wysokiej jakości, emisji i odbioru.

*Jaki jest zasięg nadajników UKF?*

Jest to zasięg lokalny, który zależy od naturalnych i sztucznych przeszkód terenowych na drodze rozchodzenia się fal. Przebieg zasięgu wynosi 80 km, chociaż w zależności od wspomnianych warunków mogą mieć miejsce dość znaczne odchylenia zarówno w kierunku zmniejszenia, jak i zwiększenia zasięgu.

*Czy do odbioru stereofonicznego jest potrzebna specjalna antena?*

Do odbioru zarówno monofonicznego, jak i stereofonicznego na falach ultrakrótkich powinno się stosować specjalne ante-



Rys. 22

Rozmieszczenie stacji nadawczych UKF na skali radioodbiornika. Pokazano te stacje, które nadają programy stereo



ny UKF (podobne do telewizyjnych), odpowiednio skierowane w stronę nadajnika. Często stosowane prowizoryczne anteny wewnętrzne mogą okazać się niewystarczające do odbioru stereofonii. Występują wtedy szumy i zniekształcenia. Wówczas należy koniecznie zainstalować prawidłową antenę UKF.

*Czy sygnały obu stereofonicznych kanałów – lewego i prawego są emitowane za pomocą jednego nadajnika UKF?*

Tak, jest to jedna z głównych zalet systemu stereofonicznego nadawania na falach ultrakrótkich.

*Czy za pomocą monofonicznych odbiorników z zakresem UKF można słuchać programów nadawanych stereofonicznie?*

Tak. Przyjęty system jest w pełni wymienny (kompatybilny). Wprawdzie słuchacz jest wtedy pozbawiony efektów kierunkowo-przestrzennych, odbiera jednak w sumie wszystkie nadawane informacje dźwiękowe, a więc całkowicie prawidłowy obraz monofoniczny.

*Czy monofoniczny odbiornik z zakresem UKF można przerobić na stereofoniczny?*

Tak, o ile jest to odbiornik wyższej klasy. Przerobienie polega na dobudowaniu dekodera stereofonicznego oraz drugiego, identycznego, lub dwóch nowych torów głośnikowych.

*Jak posługiwać się testem kontrolnym nadawanym w stereofonicznych programach?*

Nadawany przed niektórymi audycjami stereofonicznymi krótki test pozwala, w sposób prosty i nie wymagający stosowania jakichkolwiek przyrządów kontrolnych, sprawdzić i wyregulować stereofoniczne tory odsłuchowe.


Test składa się z trzech części:

- 1) Kontrola kierunków, czyli właściwego podłączenia głośników. Nadawane są sygnały testowe z zapowiedziami: „kanał lewy”, „kanał prawy.”
- 2) Regulacja symetrii, czyli równej głośności. W odbiorniku służy do tego celu pokrętko oznaczone: „symetria” lub „balans” (rzadziej dwa – osobne regulatory głośności). Jedna-

kowo głośne sygnały testowe są nadawane na przemian w lewym i prawym kanale.

- 3) Kontrola sfazowania kanałów. Ta część testu jest nieco trudniejsza, podajemy więc krótkie wyjaśnienie. Odwrócenie fazy ma miejsce wtedy, kiedy w którymś z kanałów przewody są „odwrotnie” połączone. Na rys. 23 przedstawiono prawidłowe i nieprawidłowe sfazowanie kanałów.

Odwrócenie fazy jest bardzo szkodliwe dla efektu stereofonicznego. Dźwięki, które powinny być wyraźnie lokalizowane w środku pomiędzy głośnikami „rozchodzą się” na boki i są słyszane w postaci nieokreślonej „plamy dźwiękowej”. Wynik tej części testu będzie miarodajny i wyraźny, jeżeli symetria została uprzednio dokładnie wyregulowana. Słuchacz powinien zająć miejsce w równej odległości od głośników. Pięć sygna-



łów testowych jest nadawanych na przemian w fazach zgodnych i przeciwnych. Przy prawidłowym sfazowaniu sygnał pierwszy, trzeci i piąty będą słyszane ze środka, zaś drugi i czwarty – z kierunków skrajnych. W przypadku nieprawidłowego sfazowania usłyszysz sygnały w kolejności odwrotnej (pierwszy, trzeci i piąty – z kierunków skrajnych, drugi i czwarty – ze środka).

*Czy warto już kupić odbiornik stereofoniczny?*

Naszym zdaniem – tak. Poza zakresem fal ultrakrótkich, na którym są nadawane trzy programy Polskiego Radia (II, III i IV), w tym także stereofoniczny, odbiorniki te mają zazwyczaj wszystkie pozostałe zakresy fal. Mogą też współpracować ze stereofonicznymi (lub monofonicznymi) adapterami i magnetofonami. Są to więc urządzenia uniwersalne i ich zastosowanie zapewni wszechstronnie doskonały odbiór.

*Co to jest eliminator szumów strojenia w odbiorniku UKF?*

Podczas strojenia, czyli wybierania stacji na zakresie UKF, w momentach, kiedy jest się „między stacjami” pojawia się silny szum będący cechą działania układu odbiorczego FM przy braku fali nośnej. Eliminatory szumów jest układem elektronicznym wyciszającym te szumy, co czyni obsługę odbiornika bardziej wygodną i przyjemną.

*Co to jest „pamięć” elektroniczna?*

Jest to układ przestrojenia głowicy w odbiorniku UKF/FM. Pozwala on na zaprogramowanie, czyli wcześniejsze dostrojenie odbiornika do kilku stacji, a następnie szybkie ich wybieranie odpowiednimi przełącznikami, np. klawiszami.

*Co to są elektroakustyczne zestawy muzyczne?*

Najczęściej spotykana wersja konstrukcyjna magnetofonu, gramofonu czy odbiornika radiowego czyni urządzenie w pełni samodzielne – ma ono pełny tor elektroakustyczny, aż do głośników włącznie.

Kompletując sprzęt elektroakustyczny dochodzi się do wniosku, że jest wygodniej, taniej i lepiej pod względem akustycznym

zastosować jeden wspólny, wielokanałowy wzmacniacz mocy, sterujący stereofoniczne lub kwadrofoniczne zestawy głośnikowe, a do niego dołączać poszczególne urządzenia (magnetofon, gramofon, odbiornik-tuner) wykonane w wersji bez wzmacniaczy i głośników. Takie połączenie urządzeń, służących do odtwarzania wysokiej jakości dźwięku, nazywa się zestawem muzycznym.

*Co oznacza konieczność dopasowania głośników do wzmacniacza?*

Dopasowanie dotyczy przede wszystkim oporności głośnika (zestawu głośnikowego). Oporność powinna być równa oporności wyjściowej wzmacniacza. Najczęściej spotykane wartości oporności, to 4  $\Omega$  i 8  $\Omega$ . Szczególnie niekorzystne jest dołączenie głośnika o mniejszej oporności niż wymagana, wskutek czego powstaną zniekształcenia nieliniowe (chrypienia). W obu przypadkach – zarówno oporności zbyt małej, jak i zbyt dużej – nie uzyska się pełnej mocy. Deformacji może też ulegać charakterystyka częstotliwościowa. Również moc zestawu głośnikowego powinna odpowiadać mocy wzmacniacza. W przeciwnym razie mogą mieć miejsce przesterowania lub niedosterowania głośników.

*Co to są głośniki COMPACT?*

Słowo COMPACT oznacza tu szczelnie zamkniętą obudowę głośnika (lub zestawu). Obudowa jest ponadto silnie wytłumiona od wewnątrz, a zastosowany głośnik musi mieć specjalną konstrukcję zawieszenia membrany (najczęściej na gumie), pozwalającą na duże jej wychylenia. Membrana porusza się na „poduszce” zamkniętego w obudowie powietrza. Główną zaletą głośników COMPACT jest bardzo dobre przenoszenie niskich częstotliwości przy małych wymiarach całego zestawu głośnikowego – rzecz nieosiągalna przy zastosowaniu klasycznej obudowy otwartej.

*Czy w małym pokoju można uzyskać prawidłowy efekt stereofoniczny?*

Naszym zdaniem pesymistyczne stwierdzenie, że w niewielkich pomieszczeniach nie można słuchać stereofonii, jest niesłusz-



ne. Istotną rolę odgrywa nie tyle wielkość mieszkania, co właściwe rozmieszczenie głośników względem słuchacza oraz dostateczne wytlumienie pomieszczenia. To samo dotyczy odsłuchu kwadrofonicznego.

*Aby dobrze słyszeć, trzeba słuchać dostatecznie głośnego odtwarzania.*

Żeby dobrze słyszeć, trzeba odebrać pełne pasmo częstotliwości, gdyż przy cichych dźwiękach ucho ludzkie słabiej odbiera tony niskie i najwyższe. Uwzględniając to i dysponując korekcją charakterystyki częstotliwościowej we wzmacniaczu, można w pewnym stopniu ograniczyć głośność odtwarzania, nie tracąc na jakości.

*Czy gramofon monofoniczny można przerobić na stereofoniczny?*

Większość nowoczesnych gramofonów monofonicznych przewiduje taką możliwość (np. gramofony z serii HIT). Ramię gramofonu jest dostatecznie lekkie i zaopatrzone w podwójne stereofoniczne przewody elektryczne. Wystarczy wymienić wkładkę adapterową na stereofoniczną i dołączyć gramofon do stereofonicznego wzmacniacza. Szczegóły podają instrukcje obsługi gramofonów.

*Czy odtwarzając płytę stereo na adapterze mono nie powoduje się jej zniszczenia?*

Nie, jeżeli jest to adapter nowej konstrukcji. Mikrorówkową płytę, i to nawet monofoniczną, na pewno zniszczy ciężki adapter starego typu. Obecnie produkuje się adaptery lekkie, zapewniające odpowiednio mały nacisk igły na ścianki rowka.

*Czy to samo dotyczy płyt kwadrofonicznych?*

Jeżeli będzie to płyta zapisana w którymś z systemów matrycowych (np. SQ lub QS), można ją traktować tak jak płytę stereofoniczną (patrz str. 16). Mając do czynienia z płytą kwadrofoniczną w systemie multipleksowym CD4 (patrz str. 16), należy zachować szczególną ostrożność, gdyż zapisane częstotliwości sięgają tam do 45 kHz. Nie chcąc narażać precyzyjnie ukształ-

towanego rowka płyty na zniszczenie, lepiej używać adapterów stereofonicznych wysokiej jakości.

*Czy magnetofon należy „dostrajać” do typu zastosowanej taśmy?*

Przy zapisie magnetycznym stosuje się tzw. prąd podkładu (patrz str. 16). Jego wielkość dobiera się zależnie od typu taśmy. Wiele gatunków taśm ma pod tym względem właściwości bardzo zbliżone. Nieodpowiedni prąd podkładu powoduje wzrost szumów i zniekształceń. Jeżeli zmieniając typ taśmy stwierdzi się wyraźne pogorszenie jakości zapisu, należy spróbować dostroić magnetofon; lepiej to powierzyć specjalistom. Zapisane taśmy można bez względu na typ odtwarzać na dowolnym magnetofonie.

*Co może być przyczyną, że magnetofon przestał odtwarzać wysokie tony?*

Zanim zaczniemy szukać poważniejszych uszkodzeń w układzie elektrycznym, należy wyczyścić głowicę (miękką ściereczką, lekko zwilżoną spirytusem). Nawet niewielkiej grubości warstwa kurzu lub pyłu z taśmy powoduje, że taśma nie przylega ściśle do głowicy. Efekt jest podobny jakby taśmę założyć „odwrotnie” – warstwą magnetyczną na zewnątrz. Inną przyczyną może być niewłaściwy „skos” szczeliny głowicy. Szczelina powinna być prostopadła do kierunku przesuwu taśmy. Regulację przeprowadza się, korzystając z tzw. taśmy wzorcowej – zapisanej idealnie ustawioną głowicą.

*Na czym polega działanie tzw. układów redukcji szumów?*

Zwiększanie ilości zapisywanych na taśmie ścieżek (stereofonia, kwadrofonia), stosowanie węższej taśmy (zapis kasetowy), a także stosowanie małych prędkości przesuwu taśmy – wszystko to przyczynia się do wzrostu szumów.

Szумы, ten niepożądany składnik towarzyszący odtwarzanym dźwiękom jest tym bardziej odczuwany, im jest szersze pasmo przenoszonych częstotliwości. Oczywiście nie można redukować szumów, obcinając wysokie częstotliwości, gdyż powodowałoby to także obcięcie użytecznych składników odtwarzanego dźwięku. Jeżeli jednak uwydatni się wysokie częstotliwości przy za-

pisywaniu, a następnie odpowiednio je zredukuje podczas odczytu, to szumy zostaną zmniejszone, zaś użyteczne sygnały przeniesione bez deformacji. Działanie takiej „korekcji” jest przy tym zależne od amplitudy sygnałów. Na tle sygnałów silnych szumy i tak nie są słyszalne, więc korekcja jest zbędna. Im sygnały słabsze, tym silniejsze działanie korekcji. Odbywa się to automatycznie. Na takiej zasadzie są oparte rozmaite systemy redukcji szumów, a wśród nich najbardziej rozpoznany system DOLBY-B lub dbx. Zastosowanie układu antyszumowego pozwala na efektywne zredukowanie szumów o ok. 10 dB, co niejednokrotnie otwiera urządzeniu drogę do klasy Hi-Fi.

*Czy warto kupować urządzenia stereofoniczne, jeżeli coraz częściej słyszy się o kwadrofonii?*

Na pewno warto. Stereofonia już jest, a kwadrofonia dopiero będzie. Kupione obecnie urządzenia stereofoniczne zdążą się „zamortyzować”, zapewniając już teraz nieosiągalne w monofonii wrażenie przestrzenne. Bardziej kosztowne urządzenia wyższej klasy można będzie po odpowiednim uzupełnieniu przystosować do potrzeb kwadrofonii.

## OBJAŚNIENIA STOSOWANYCH NAZW I POJĘĆ

**Adapter** albo **wkładka adapterowa** – przetwornik mechaniczno-elektryczny do zamiany energii mechanicznej drgań igły na przebiegi elektryczne. Adapter jest częścią gramofonu. Najczęściej jako element wymienny jest zamocowany na ramieniu gramofonu.

**AM** – modulacja amplitudowa fali nośnej. Wysokiej częstotliwości przebieg nośny (np. fala przydzielona stacji radiowej) zmienia swoją amplitudę w takt zmian amplitudy przebiegu modulującego (np. pochodzącego z mikrofonu).

**Amplituda** – chwilowa, maksymalna wartość przebiegu zmiennego – np. napięcia lub prądu.

**Antena ferrytowa** – pręt ferrytowy z uzwojeniem obwodu wejściowego, mający właściwości odbioru kierunkowego, co pozwala w pewnym stopniu eliminować sygnały zakłócające. Przydatna zwłaszcza do odbioru na falach średnich i długich. Nie stosuje się jej do odbioru na falach ultrakrótkich.

**Antyscattingowy układ** – rozwiązanie konstrukcyjne w gramofonach wysokiej klasy, kompensujące siłę mechaniczną, która kieruje ramię adaptera ku środkowi płyty. Pozwala to m.in. na zmniejszenie nacisku igły o 10–15%.

**ARCz.** – automatyczna regulacja częstotliwości; w odbiornikach radiowych pozwala na stabilne utrzymanie dostrojenia do stacji nadawczej.

**Barwa dźwięku** – subiektywnie odczuwana właściwość sygnałów dźwiękowych, pozwalająca rozróżniać ich źródła. Zależy od zawartości składowych harmoniczných (patrz – harmoniczne).

**Baza** – odległość pomiędzy głośnikami – lewym i prawym – przy odtwarzaniu stereofonicznym. Podczas odtwarzania kwadrofonicznego baza obejmuje pełny zakres 360° wokół słuchacza.

**Charakterystyka częstotliwościowa** – wykres przedstawiający zdolność przenoszenia sygnałów o różnych częstotliwościach przez dane urządzenie, np. wzmacniacz lub adapter. Idealna, płaska charakterystyka świadczy o jednakowym przenoszeniu wszystkich doprowadzonych do urządzenia częstotliwości.

**Częstotliwość** – liczba powtórzeń (okresów) przebiegu zmiennego w czasie jednej sekundy. Im większa częstotliwość, tym „wyższy” jest dźwięk. Częstotliwości akustyczne (słyszalne) wyraża się w hercach (Hz) lub w kilohercach (kHz). Jeden kHz to 1000 drganień na sekundę. Częstotliwości radiowe (fal nośnych) mierzy się w setkach kiloherców lub w milionach herców, czyli w megahercach (MHz).

**„Compact”** – nazwa stosowana do określenia zwartych, zamkniętych konstrukcji. Stąd nazwę „compact” stosuje się dla niewielkiej, szczelnej obudowy głośników, a także dla małych, zamkniętych kaset zawierających taśmę magnetyczną.



**Czułość** – parametr określający właściwości urządzenia elektroakustycznego od strony jego wejścia. Wyraża się najczęściej wielkością napięcia, jakie należy doprowadzić do wejścia, żeby uzyskać prawidłoweysterowania dalszych stopni urządzenia.

**Decybel** – (skrót dB) logarytmiczna jednostka względna, pozwalająca wyrazić wzajemny ilościowy stosunek dwu wielkości, np. o ile wzmocnione napięcie jest większe od napięcia doprowadzonego do wzmacniacza (wzmocnienie) lub o ile dany dźwięk jest głośniejszy od innego (względna głośność). W decybelach można też określić o ile zakłócenia są słabsze od sygnału użytecznego (poziom zakłóceń).

**Dekoder stereofoniczny** – urządzenie elektroniczne – część odbiornika stereofonicznego – umożliwiające rozszyfrowanie zakodowanego w nadajniku, tzw. złożonego sygnału stereofonicznego i odzyskanie sygnałów kanału lewego (L) i prawego (P).

**Dipol** – podstawowy element anteny ultrakrótkofalowej. Jego długość jest proporcjonalna do długości fali nośnej odbieranej stacji. Długość fal w zakresie UKF, w którym są nadawane u nas audycje radiowe przez rozmaite nadajniki, różnią się na tyle mało, że można stosować jeden typ dipola dla wszystkich programów radiowych w całym kraju. Najczęściej stosowany tzw. dipol półfalowy ma długość w przybliżeniu równą połowie długości fali nośnej.

**Dynamika** – odstęp maksymalnego sygnału użytecznego (przy dopuszczalnych zniekształceniach nieliniowych) od szumów i zakłóceń. Najczęściej stosunek ten wyraża się w decybelach.

**Dyskryminator fazy** – układ elektroniczny, w którym następuje zamiana sygnału modulowanego częstotliwościowo (FM) na informację o zmiennej amplitudzie. Część odbiornika UKF.

**Fala nośna** – nośnik informacji akustycznej w technice radiowej. Każda stacja nadawcza korzysta z przydzielonej jej fali nośnej o określonej długości i częstotliwości. Fale nośne mają częstotliwości setek tysięcy i milionów herców. Modulowane są przekazywanymi przebiegami akustycznymi.

**FM** – modulacja częstotliwościowa fali nośnej. Częstotliwość nośna zmienia się w takt zmian amplitudy przebiegu modulującego.

**Faza** – czasowa współzależność zmiennych przebiegów. Dwa przebiegi o jednakowej częstotliwości, rozpoczynające się jednocześnie, są w fazie zgodnej (jednocześnie rosną i opadają). Dokładnie przeciwstawne przebiegi (gdy jeden maleje – drugi rośnie) są przesunięte w fazie o  $180^\circ$ .

**Głośnik** – przetwornik elektroakustyczny zmieniający przebiegi elektryczne na drgania akustyczne. W zależności od konstrukcji i rozmiarów głośniki dzieli się na szerokopasmowe, lub nisko-, średnio- i wysokotonowe.

**Głowica UKF** – urządzenie elektroniczne odbierające z anteny sygnał wielkiej częstotliwości w zakresie fal ultrakrótkich i dające na wyjściu napięcie o częstotliwości tzw. pośredniej. Znormalizowana częstotliwość pośrednia wynosi 10,7 MHz.

**Gramofon** – urządzenie wyposażone w obrotowy talerz, na którym umieszcza się płytę gramofonową, mające ramię z wkładką adapterową do odczytywania zapisu z płyty.

**Harmoniczne** – drgania o częstotliwościach 2, 3, 4 itd. razy większych od częstotliwości podstawowej. Na skutek różnej wartości harmoniczných rozróżnia się barwy naturalnych źródeł dźwięku (mowa, muzyka). Harmoniczne, których nie ma w sygnale naturalnym, a które pojawiają się po jego przejściu przez urządzenie elektroakustyczne są to tzw. zniekształcenia nieliniowe. Im wyższa klasa urządzenia, tym mniejsze zniekształcenia.

**Herc (Hz)** – jednostka pomiaru częstotliwości – jedno drgnięcie na sekundę (patrz – Częstotliwość).

**Impedancja** – całkowita oporność elektryczna; jest to wielkość charakteryzująca m.in. wejścia i wyjścia urządzeń elektroakustycznych.

**Kompatybilność** – cecha sygnału stereofonicznego, oznaczająca możliwość wykorzystania tego sygnału jako monofonicznego.

bez utraty przekazywania informacji (z wyjątkiem przestrzennych), a za tym bez utraty podstawowej jakości brzmienia. W kwadrofonii istotna jest kompatybilność kwadro – stereo – mono.

**Korekcja** – kształtowanie charakterystyki częstotliwościowej (podbicie lub obcięcie jej krańców, albo części środkowej) w celu uzyskania pożądanych efektów brzmieniowych lub zapewnienia właściwej pracy urządzenia.

**Mikrofon** – przetwornik elektroakustyczny zmieniający drgania akustyczne na przebiegi elektryczne.

**Moc wyjściowa maksymalna** – moc przy dopuszczalnej zawartości zniekształceń nieliniowych.

**Moc wyjściowa znamionowa** – moc gwarantowana przez producenta przy określonym przez niego poziomie zniekształceń nieliniowych.

**Modulacja** – ma miejsce wtedy, kiedy dany sygnał (np. fala nośna) jest modyfikowany przez inny sygnał (np. sygnał akustyczny). Modyfikacji może ulegać amplituda (AM) lub częstotliwość (FM).

**Nagranie** – proces techniczno-artystyczny, w którym dźwięki przetwarza się za pomocą mikrofonów na sygnały elektryczne, miesza w odpowiednich proporcjach i rejestruje na taśmie magnetycznej.

**Nierównomierność charakterystyki częstotliwościowej** – różnice w przenoszeniu przez urządzenie, np. wzmacniacz lub wkładkę adapterową różnych częstotliwości, a tym samym odchylenia charakterystyki od linii prostej.

**Nierównomierność przesuwu taśmy lub obrotów płyty** – chwilowe wahania prędkości wyrażane w procentach w stosunku do prędkości średniej.

**Odczytywanie** – zamiana zapisanej informacji (np. magnetycznej – taśma, lub mechanicznej – płyta) na sygnały elektryczne.

**Odtwarzanie** – zmiana sygnałów elektrycznych na przebiegi akustyczne za pomocą głośników lub słuchawek.

**Pasma przenoszenia** – zakres częstotliwości, w którym dane urządzenie prawidłowo spełnia postawione wymagania. Często za krańce pasma przenoszenia przyjmuje się częstotliwości – górną i dolną – przy których charakterystyka częstotliwościowa opada o 3 dB.

**Pilotujący sygnał** – wysyłany przez nadajnik stereofoniczny sygnał o częstotliwości 19 kHz, umożliwiający odtwarzanie w dekodrze odbiornika stereo częstotliwości podnośnej 38 kHz (półdłóżna częstotliwość pilota), noszącej zakodowaną informację kierunkową.

**Pośrednia częstotliwość** – częstotliwość stała na wyjściu tzw. superheterodyny, stanowiącej jeden z pierwszych stopni odbiornika radiowego. Przy modulacji amplitudowej (AM) częstotliwość ta wynosi 465 kHz, a przy modulacji częstotliwościowej (FM) – 10,7 MHz.

**Podnośna częstotliwość** – częstotliwość 38 kHz wytwarzana w dekodrze stereofonicznym, modulowana amplitudowo, służy do przenoszenia informacji kierunkowej (L – P).

**Przesłuch stereofoniczny** – szkodliwe przenikanie informacji z kanału L do P lub odwrotnie w urządzeniach stereo.

**Selektancja** – zdolność urządzenia do selektywnego rozdzielania częstotliwości.

**Siła nacisku igły adapterowej** – siła z jaką igła naciska na ścianki rowka płyty.

**Skuteczność** – parametr charakteryzujący przetworniki elektroakustyczne (mikrofony, adaptery, głowice magnetofonowe), określa wielkość uzyskanego efektu (np. napięcia) wywołanego przez czynnik pobudzający przetwornik do działania (fala dźwiękowa wychylenie rowka płyty, zmienne namagnesowanie taśmy).

**Stół reżyzerski (konsoleta mikerska)** – urządzenie stosowane przy nagraniach do odpowiedniego wzmacniania i mieszania sygnałów elektrycznych pochodzących z mikrofonów.



**Studio** – pomieszczenie do nagrań, w którym znajdują się wykonawcy i mikrofony.

**Tłumienie** – osłabienie (zmniejszenie) sygnału, przeciwieństwo wzmacniania, np. tłumienie przesłuchu – osłabienie sygnału przesłuchowego.

**Tor elektroakustyczny** – zespół urządzeń elektroakustycznych połączonych szeregowo, np. mikrofon – wzmacniacz – regulator głośności – wzmacniacz mocy – głośnik.

**Tuner** – część odbiorcza odbiornika radiowego od wejścia antenowego do wyjścia dekodera włącznie. Może stanowić urządzenie oddzielne lub znajdować się ze wzmacniaczem mocy we wspólnej obudowie.

**Zakłócenia** – niepożądane elementy sygnału akustycznego (szum, trzaski, przydźwięki) pogarszające jakość odbioru i zawężające dynamikę dźwięku.

**Zasilacz** – układ, który ze zmiennego napięcia sieci (u nas 220 V, 50 Hz) wytwarza wszystkie napięcia stałe i zmienne, niezbędne do pracy danego urządzenia (np. odbiornika radiowego).

**Zestaw (zespół) głośnikowy** – kilka głośników, np. nisko-, średnio- i wysokotonowy, umieszczonych we wspólnej obudowie, przeznaczonych do pracy w jednym kanale systemu mono-, stereo- lub kwadrofonicznego.

**Zestaw muzyczny** – tą nazwą często określa się zespół urządzeń elektroakustycznych służących do odtwarzania dźwięku z możliwie najwyższą jakością (Hi-Fi).

Centralnym elementem zestawu jest wzmacniacz sterujący głośniki. Do niego dołącza się pozostałe urządzenia: gramofon, magnetofon, tuner (nie mające wzmacniaczy mocy i głośników).

**Zapisywanie** – proces utrwalania sygnałów elektrycznych na odpowiednim nośniku (taśma, płyta).

**Zniekształcenia nieliniowe** – patrz harmoniczne.

## ROZWAŻANIA PRZED ZAKUPEM

Zakłady Zjednoczenia „UNITRA” produkują radioelektroniczny sprzęt powszechnego użytku, który obejmuje następujące podstawowe grupy asortymentowe:

- odbiorniki radiofoniczne,
- magnetofony,
- gramofony, również ze wzmacniaczami,
- wzmacniacze.

Zakłady produkują też szeroki asortyment mikrofonów, kolumn głośnikowych i słuchawek, a także osprzęt pozwalający na wzajemne łączenie urządzeń celem zapewnienia ich współpracy dla pełnego wykorzystania walorów techniczno-eksploatacyjnych.

Zaprezentowany w informatorze sprzęt został skonstruowany na nowoczesnych podzespołach i elementach oraz przy użyciu eleganckich i trwałych materiałów ozdobnych i dekoracyjnych.

Pełna tranzystoryzacja, szereg układów automatycznych regulacji, zminimalizowane gabaryty, wykładziny o fakturach drewnopodobnych, ergonomiczne kształty i funkcjonalne rozstawienie pokręteł dopełniają zewnętrzną charakterystyki urządzeń.

*Co konkretnie zasługuje na uwagę? Co kupić?*

Zasadniczo cały przedstawiony w niniejszym informatorze sprzęt zasługuje na uwagę. Jednak przed każdym zakupem należy zastanowić się, jakim kryteriom poddać ten sprzęt, aby zadowolili on nasze wymagania i upodobania oraz odpowiadał naszym możliwościom.

Wymagania powinno się utożsamiać z parametrami technicznymi urządzeń, które z kolei decydują o jakości i wierności odtwarzania. Im parametry wyższe, tym wyższa wierność odtwarzania, tym lepsza jakościowo sfera wrażeń i doznań.

Upodobania dotyczą subiektywnych, a więc zindywidualizowanych poglądów na zagadnienia koloru, grafiki i geometrii, czyli ogólnej sylwetki urządzenia.

Możliwości odnoszą się zarówno do warunków odtwarzania, a więc dotyczą pomieszczenia i otoczenia, jak i środków materialnych.

Tym zróżnicowanym wymaganiom, upodobaniom i możliwościom wyszliśmy niejako naprzeciw, konstruując sprzęt w wielu odmianach parametrycznych, o różnym wyglądzie i przeznaczeniu oraz w różnych cenach.

Pragniemy jeszcze zwrócić uwagę, że w informatorze przedstawiliśmy zarówno te wyroby, które już były w sprzedaży w 1975 r., jak i te, które są przewidywane na rynek w latach 1976 i 1977.

## ODBIORNIK RADIOWY TYPU „JUBILAT DST-401”

„Jubilat DST-401” jest popularnym, stereofonicznym, tranzystorowym odbiornikiem radiofonicznym, którego konstrukcję oparto na monofonicznej wersji odbiornika „Jubilat”. Odbiornik jest przeznaczony do odbioru programu radiofonicznego mono na falach długich, średnich i krótkich, z modulacją amplitudy, oraz programu radiofonicznego stereo na falach ultrakrótkich (UKF).

Odbiornik zapewnia odtwarzanie nagrań płytowych przy użyciu gramofonu mono- i stereofonicznego oraz odtwarzania audycji za pośrednictwem magnetofonu monofonicznego lub stereofonicznego. Kierując się względami ekonomicznymi, jeden z głośników odbiornika zamontowano w jego obudowie, drugi zaś stanowi samodzielny zespół umożliwiający dowolne ustawienie w celu uzyskania optymalnych warunków odtwarzania stereofonicznego. Dla stwierdzenia obecności sygnału stereofonicznego w odbiorniku zastosowano świetlny wskaźnik, który w przypadku emisji stereofonicznej świeci kolorem czerwonym.

### DANE TECHNICZNE

Czułość użytkowa z anteny zewnętrznej:

— fale długie	200 $\mu$ V
— fale średnie	150 $\mu$ V
— fale krótkie	200 $\mu$ V
— fale UKF	25 $\mu$ V





**ODBIORNIK RADIOWY  
TYPU JUBILAT DST-401**

Czułość użytkowa z anteny ferrytowej:

- |                |        |
|----------------|--------|
| – fale długie  | 3 mV/m |
| – fale średnie | 2 mV/m |

Selektywność:

- |               |              |
|---------------|--------------|
| – dla toru AM | $\geq 26$ dB |
| – dla toru FM | $\geq 20$ dB |

Elektroakustyczna charakterystyka przenoszenia przy nierównomierności 18 dB na falach długich i 14 dB na pozostałych zakresach:

- |               |               |
|---------------|---------------|
| – dla toru AM | 180 ÷ 3150 Hz |
| – dla toru FM | 180 ÷ 7000 Hz |

Moc wyjściowa znamionowa  $2 \times 1,5$  W

Poziom przydzźwięku sieci w stosunku do mocy znamionowej –34 dB

Tłumienie przesłuchu między kanałami –17 dB  
Współczynnik zniekształceń nieliniowych  $\leq 7\%$

Odbiornik jest zasilany z sieci 220 V, 50 Hz. Zastosowano w nim szereg elementów, takich jak:

- regulator barwy dźwięku dla tonów wysokich,
- regulator równoważenia kanałów,
- gniazda anteny zewnętrznej dla AM i FM, gramofonu i magnetofonu, a także głośnika zewnętrznego.

Odbiornik cechuje estetyczny wygląd zewnętrzny, prosta obsługa, pewność i niezawodność działania, wynikająca m.in. z zastosowania układów scalonych.

## ODBIORNIK RADIOWY TYPU „PIONIER”

„Pionier-Stereo” jest popularnym, stereofonicznym, tranzystorowym odbiornikiem radiofonicznym przeznaczonym do odbioru

monofonicznych programów radiowych na falach długich, średnich i krótkich za pośrednictwem sygnałów zmodulowanych amplitudowo oraz programów mono-i stereofonicznych na falach ultrakrótkich za pośrednictwem sygnałów zmodulowanych częstotliwościowo.

Odbiornik zapewnia ponadto odtwarzanie nagrań płytowych przy użyciu gramofonu mono-lub stereofonicznego. Możliwe jest również nagrywanie audycji radiowych na taśmę magnetyczną. W odbiorniku zastosowano łamaną, dwupłaszczyznową skalę, przy czym dla przejrzystości obsługi wydzielono zakres UKF.

Do zmiany zakresu odbioru, jak i przystosowania odbiornika do współpracy z magnetofonem czy gramofonem służy przełącznik klawiszowy typu wciskowego. Do regulacji parametrów wzmacniacza małej częstotliwości odbiornika służy pokrętła wzmacniania, barwy tonu oraz równoważenia kanału.

Odbiornik współpracuje z dwoma zespołami głośnikowymi o impedancji 8  $\Omega$  każdy.

### DANE TECHNICZNE

Czułość użytkowa z anteny zewnętrznej:

- |                     |             |
|---------------------|-------------|
| – fale długie       | 200 $\mu$ V |
| – fale średnie      | 150 $\mu$ V |
| – fale krótkie      | 200 $\mu$ V |
| – fale ultrakrótkie | 25 $\mu$ V  |

Czułość użytkowa z anteny ferrytowej:

- |                |        |
|----------------|--------|
| – fale długie  | 3 mV/m |
| – fale średnie | 2 mV/m |

Selektywność:

- |               |              |
|---------------|--------------|
| – dla toru AM | $\geq 26$ dB |
| – dla toru FM | $\geq 20$ dB |

Elektroakustyczna charakterystyka przenoszenia przy nierównomierności 18 dB na falach długich i 14 dB na pozostałych zakresach:

- |               |               |
|---------------|---------------|
| – dla toru AM | 180 ÷ 3150 Hz |
| – dla toru FM | 180 ÷ 7000 Hz |





**ODBIORNIK RADIOWY  
TYPU PIONIER**

Moc wyjściowa znamionowa	$2 \times 1,5 \text{ W}$
Poziom przydzwiku sieci w stosunku do mocy znamionowej	-34 dB
Współczynnik zniekształceń nieliniowych	$\leq 7\%$
Tłumienie przesłuchu między kanałami	-20 dB
Zasilanie	220 V, 50 Hz
Pobór mocy	około 30 VA

Odbiornik skonstruowano na półprzewodnikowych krzemowych elementach dyskretnych i obwodach scalonych.

Estetyczny wygląd zewnętrzny, prostota obsługi, pewność i niezawodność działania, to podstawowe cechy techniczno-użytkowe wyrobu.

## ODBIORNIK RADIOWY TYPU „JUNIOR”

„Junior-Stereo” jest popularnym odbiornikiem przeznaczonym do odbioru monofonicznych programów radiowych na falach długich, średnich i krótkich za pośrednictwem sygnałów zmodulowanych amplitudowo oraz do odbioru programów mono- i stereofonicznych na falach ultrakrótkich za pośrednictwem sygnałów zmodulowanych częstotliwościowo. W odbiorniku zastosowano szereg nowoczesnych układów scalonych oraz elementy o skupionej selektancji w torze AM i FM.

Tor AM odbiornika zawiera pracujące w konwencjonalnym układzie obwody wejściowe i heterodyny, mieszacz obco-wzbudny pracujący na dwóch tranzystorach krzemowych, obciążony filtrem hybrydowym, aperiodyczny wzmacniacz p.cz. pracujący na układzie scalonym obciążony pojedynczym obwodem rezonansowym LC. Detektor AM zbudowano na układzie scalonym.

Tor FM na wejściu ma głowicę skonstruowaną na dwóch tranzystorach, zakończoną dwuobwodowym filtrem pasmowym. W torze pośredniej częstotliwości zastosowano monolityczny

filtr ceramiczny i wzmacniacz szerokopasmowy pracujący na układzie scalonym.

Dekoder stereofoniczny zbudowano na układzie scalonym. W odbiorniku zastosowano dwukanałowy wzmacniacz malej częstotliwości, którego stopnie końcowe pracują na układach scalonych typu UL1402 lub UL1403.

Układy regulacji barwy tonów umożliwiają płynne obcinanie w zakresie tonów wysokich oraz skokowe obcinanie basów.

### DANE TECHNICZNE

Czułość użytkowa z anteny zewnętrznej:

– fale długie	200 $\mu\text{V}$
– fale średnie	150 $\mu\text{V}$
– fale krótkie	100 $\mu\text{V}$
– fale UKF	15 $\mu\text{V}$

Czułość użytkowa z anteny ferrytowej:

– fale długie	2,0 mV/m
– fale średnie	1,25 mV/m

Selektywność:

– dla AM	$\geq 28 \text{ dB}$
– dla FM	$\geq 26 \text{ dB}$

Tłumienie przesłuchu stereofonicznego:

– przy częstotliwości 1 kHz	-26 dB
– przy częstotliwości 6300 Hz	-20 dB

Pasma przenoszenia:

– tor AM fale długie	$200 \div 3150 \text{ Hz}$
– tor FM	$200 \div 10\,000 \text{ Hz}$

Moc wyjściowa znamionowa

$2 \times 1,5 \text{ W}$  z układem  
UL1402L  
 $2 \times 3,0 \text{ W}$  z układem  
UL1403L

lub:

Współczynnik zawartości  
harmonicznych dla mocy znamiono-  
wej

$h \leq 6\%$





**ODBIORNIK RADIOWY  
TYPU JUNIOR**

Pasma przenoszenia wzmacniacza  
małej częstotliwości, mierzone z wej-  
ścia gramofonowego na oporności  
obciążenia 4  $\Omega$  przy spadku 3 dB      80 ÷ 12 000 Hz

Regulacja barwy dźwięku:

- obciążenie skokowe 0 lub 10 dB
- basy
- sopran
- obcinanie płynne od 0 do 10 dB

Przesłuch między kanałami  
na częstotliwości 1 kHz      —30 dB

Przydźwięk sieci całego odbiornika  
w stosunku do mocy znamionowej      —40 dB

Zasilanie      220 V, 50 Hz

Pobór mocy      około 30 VA

Odbiornik jest wyposażony w antenę ferrytową, gniazda an-  
teny zewnętrznej dla AM i FM, wejściowo-wyjściowe dla gra-  
mofonu i magnetofonu, słuchawkowe oraz dla zespołów głoś-  
nikowych.

Oryginalna sylwetka, subtelna grafika, ergonomiczny rozkład  
pokręteł i elementów regulacyjnych nadają urządzeniu nowo-  
czesny wygląd.

## ODBIORNIK RADIOWY TYPU „AMOR”

„Amor-Stereo” jest popularnym pełnozakresowym odbiornikiem  
przeznaczonym do odbioru mono- i stereofonicznych progra-  
mów radiowych.

Wszystkie dane techniczno-eksploatacyjne odbiornika „Amor”  
są identyczne z danymi technicznymi odbiornika „Jubilat-  
-Stereo”.

Różnice pomiędzy tymi odbiornikami polegają wyłącznie  
na szacie zewnętrznej. Z tego więc względu nie zamieszczono  
szerszego opisu odbiornika „Amor”, lecz zaprezentowano go  
w kontekście podobieństw i różnic w stosunku do odbiornika  
„Jubilat”, który już dokładnie poprzednio scharakteryzowano.

## ODBIORNIK RADIOWY TYPU „AMATOR”

„Amator-Stereo” jest standardowym odbiornikiem przeznaco-  
nym do odbioru monofonicznych programów radiowych na  
falach długich, średnich i krótkich za pośrednictwem sygnałów  
zmodulowanych amplitudowo oraz programów mono- i stereo-  
fonicznych na falach ultrakrótkich za pośrednictwem sygnałów  
zmodulowanych częstotliwościowo.

Znaczny procent udziału obwodów scalonych, zastosowanie  
filtrów ze skupioną selektancją, eliminacja metalowego chassis  
na rzecz zastąpienia go uniwersalnym elementem konstrukcji  
nośnej, wykonanej z tworzywa syntetycznego, to niektóre tylko  
z wielu walorów odbiornika.

Układ elektryczny odbiornika składa się z dwóch oddzielnych  
torów AM i FM oraz wspólnego dwukanałowego wzmacniacza  
małej częstotliwości.

Tor AM zawiera pracujące w konwencjonalnym układzie ob-  
wody wejściowe i heterodyny, mieszacz obcowzbudny obcią-  
żony filtrem hybrydowym ze skupioną selektancją oraz aperio-  
dyczny szerokopasmowy wzmacniacz p.c.z. skonstruowany na  
układzie scalonym i obciążony pojedynczym obwodem rezo-  
nansowym LC.

Tor FM na wejściu ma zbudowaną na trzech tranzystorach  
i przestrajaną kondensatorem trójselekcyjnym głowicę UKF ob-  
ciążoną filtrem pasmowym i objętą pętlą automatycznej regu-  
lacji częstotliwości ARCz.

Aperiodyczny tor p.c.z. zbudowano na układzie scalonym i wy-  
posażono w dwa monolityczne filtry ceramiczne. Stopnie koń-  
cowe dwukanałowego wzmacniacza małej częstotliwości skon-  
struowano na układach scalonych typu UL140SL, zaś przed-





**ODBIORNIK RADIOWY  
TYPU AMOR**



**ODBIORNIK RADIOWY  
TYPU AMATOR**



wzmacniacze pracują na układzie scalonym UL1321N i dwóch elementach dyskretnych. Układy korekcyjne pozwalają na płynne podbicie i obcięcie tonów niskich i wysokich.

#### DANE TECHNICZNE

Czułość użytkowa z anteny zewnętrznej:

– fale długie	200 $\mu$ V
– fale średnie	150 $\mu$ V
– fale: krótkie I, krótkie II	100 $\mu$ V
– fale UKF	8 $\mu$ V

Czułość użytkowa z anteny ferrytowej:

– fale długie	2,0 mV/m
– fale średnie	1,25 mV/m

Selektywność

– dla AM	$\geq 35$ dB
– dla FM	$\geq 41$ dB

Tłumienie przesłuchu między kanałami:

– przy częstotliwości 1 kHz	–26 dB
– przy częstotliwości 6300 Hz	–20 dB

Pasmo przenoszenia:

– tor AM fale długie	125 ÷ 3550 Hz
– tor FM	125 ÷ 10 000 Hz

Moc wyjściowa znamionowa

2 × 4 W

Współczynnik zawartości  
harmonicznych dla mocy  
znamionowej

$$h \leq 5\%$$

Pasmo przenoszenia wzmacniacza m.cz.

80 ÷ 16 000 Hz

Regulacja barwy dźwięku:

– basy	$\pm 12$ dB (80 Hz)
– sopran	$\pm 12$ dB (12 kHz)

Przydźwięk sieci całego odbiornika  
w stosunku do mocy znamionowej

$$-46 \text{ dB}$$

Przesłuch międzykanałowy  
w pasmie 240 ÷ 10 000 Hz

$$-28 \text{ dB}$$

Zasilanie

$$220 \text{ V}/50 \text{ Hz}$$

Pobór mocy

$$\text{około } 40 \text{ VA}$$

Odbiornik ma bogate wyposażenie, do którego należą: antena ferrytowa, gniazda: anteny zewnętrznej dla AM i FM, wejściowo-wyjściowe magnetofonowe, wejściowe gramofonowe, głośnika dodatkowego, zewnętrznych zespołów głośnikowych i słuchawek stereofonicznych; ponadto: magnetoelektryczny wychyłowy wskaźnik dostrojenia, fotoelektryczny wskaźnik obecności sygnału stereo, odłączany automatyczny układ regulacji częstotliwości ARCz. na zakresie UKF, płynne regulacje barwy dźwięku, osobne dla basów i sopranów, suwakowy regulator wzmocnienia i równoważenia kanałów dopełniają walorów techniczno-użytkowych urządzenia.

Oryginalne rozwiązanie architektury obudowy, grafiki skali, racjonalne rozmieszczenie pokręteł i elementów regulacyjnych oraz przystosowanie do pracy z jednym z dwóch rodzajów zestawów głośnikowych, a mianowicie:

– zestawem zamkniętym o wymiarach 350 × 240 × 180 mm  
 $P_{wyj} = 10 \text{ W}$ ,

– zestawem „compact” 237 × 168 × 218 mm  $P_{wyj} = 8 \text{ W}$

sprawiają, że odbiornik powinien spełnić wymagania nawet najwybredniejszych odbiorców.

## ODBIORNIK RADIOWY TYPU „TRAWIATA DST-302”

„Trawiata-Stereo” to domowy, stereofoniczny, tranzystorowy odbiornik klasy popularnej przeznaczony do odbioru programów monofonicznych na zakresach AM oraz stereofonicznych i monofonicznych na zakresie UKF.

Poszczególne obwody odbiornika zbudowano w postaci bloków modułowych. I tak: głowica UKF została skonstruowana na tranzystorach krzemowych w formie wydzielonego zespołu. Obwody wejściowe zakresów AM, wzmacniacz wielkiej często-



**ODBIORNIK RADIOWY  
TYPU TRAWIATA DST-302**



tliwości, oscylator, mieszacz, wzmacniacz pośredniej częstotliwości, detektory: amplitudowy i częstotliwościowy oraz wtórnik emiterowe, będące wejściami wzmacniaczy kanałowych, stanowią podstawowy blok odbiornika. Dekoder, wzmacniacz małej częstotliwości i zasilacz dopełniają kompletu bloków odbiornika.

Odbiornik „Trawiata-Stereo” jest wyposażony w wewnętrzną antenę ferrytową, układy automatycznej regulacji częstotliwości na UKF, suwakowe potencjometry do regulacji wzmocnienia i korekcji charakterystyki tonów niskich i wysokich, równoważenie kanałów oraz wychyłowy wskaźnik dostrojenia do żądanej stacji.

Dzięki wyposażeniu odbiornika w gniazda dodatkowe zapewniono możliwość współpracy z gramofonem i magnetofonem. Odbiornik współpracuje z dwoma zespołami głośnikowymi typu ZGZ-10/1, z których każdy zawiera dwa głośniki: nisko- i wysokotonowy oraz podwójny filtr górno- i dolnozaporowy.

## DANE TECHNICZNE

Czułość użytkowa z anteny zewnętrznej:

– fale długie	150 $\mu$ V
– fale średnie	120 $\mu$ V
– fale krótkie	150 $\mu$ V
– UKF	15 $\mu$ V

Czułość użytkowa z anteny ferrytowej:

– fale długie	2,0 mV/m
– fale średnie	1,0 mV/m

Selektywność:

– dla FM	$f_s \pm 300 \text{ kHz} \geq 26 \text{ dB}$
– dla AM	$f_s \pm 9 \text{ kHz} \geq 30 \text{ dB}$

Regulacja barwy dźwięku w stosunku do 1000 Hz:

– dla $f = 100 \text{ Hz}$	$\pm 12 \text{ dB}$
– dla $f = 10\,000 \text{ Hz}$	$\pm 12 \text{ dB}$

Tłumienie przesłuchu między kanałami –26 dB

Poziom przydzwiku sieci w stosunku do znamionowej mocy wyjściowej –45 dB

Moc wyjściowa znamionowa przy zniekształceniach nieliniowych  $h \leq 3\%$   $2 \times 5 \text{ W}$

Zasilanie 220 V/50 Hz

Pobór mocy około 40 VA

Wymiary:

– odbiornika 550  $\times$  180  $\times$  140 mm  
– zespołu głośnikowego 340  $\times$  210  $\times$  190 mm

Ciężar kompletnego urządzenia około 200 N

## ODBIORNIK RADIOWY TYPU „ATENA DST-305”

„Atena-Stereo” to nazwa handlowa popularnego domowego, tranzystorowego odbiornika radiofonicznego przeznaczonego do odbioru programów monofonicznych na zakresach AM oraz stereofonicznych i monofonicznych na zakresie UKF.

Odbiornik ma wewnętrzną antenę ferrytową pracującą na zakresie fal długich i średnich.

W odbiorniku zastosowano aperiodyczny, szerokopasmowy wzmacniacz wielkiej częstotliwości. Głowica UKF stanowi wydzielony zespół i została skonstruowana na trzech tranzystorach; ma układ zapewniający automatyczną regulację częstotliwości. Trzystopniowy wzmacniacz pośredniej częstotliwości jest wspólny dla toru AM i FM, i został zbudowany na konwencjonalnych filtrach dwuobwodowych.

W odbiorniku zastosowano stabilizację punktów pracy, co uniezależnia czułość od zmian napięcia zasilania.

Odpowiednią rezystancję wejściową wzmacniaczy kanałowych zapewniają wtórnik emiterowe, które są obciążone układami korekcji tonów niskich i wysokich.



**ODBIORNIK RADIOWY  
TYPU ATENA DST-305**



Odbiornik ma bogate wyposażenie, do którego należą:

- antena ferrytowa typu stałego,
- gniazdo anteny zewnętrznej AM,
- gniazdo anteny zewnętrznej FM,
- gniazdo do przyłączania zespołów głośnikowych,
- gniazdo gramofonowe,
- gniazdo magnetofonowe,
- odłączany układ ARCz.

Układ elektroakustyczny odbiornika składa się z czterech głośników, z których dwa zainstalowano w oddzielnej obudowie głośnikowej, zaś pozostałe dwa w obudowie odbiornika.

## DANE TECHNICZNE

Zakresy odbioru fal: długie, średnie,  
krótkie (5,95–12 MHz), UKF

Czułość użytkowa z anteny  
zewnętrznej:

- |                |             |
|----------------|-------------|
| – fale długie  | 150 $\mu$ V |
| – fale średnie | 120 $\mu$ V |
| – fale krótkie | 150 $\mu$ V |
| – UKF          | 15 $\mu$ V  |

Czułość użytkowa z anteny ferrytowej:

- |                |          |
|----------------|----------|
| – fale długie  | 2,0 mV/m |
| – fale średnie | 1,0 mV/m |

Selektywność:

- |          |  |
|----------|--|
| – dla FM | $f_s \pm 300 \text{ kHz} \geq$<br>$\geq 26 \text{ dB}$ |
| – dla AM | $f_s \pm 9 \text{ kHz} \geq$<br>$\geq 30 \text{ dB}$   |

Regulacja barwy dźwięku w stosunku do  
1000 Hz:

- |                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| – dla $f = 100 \text{ Hz}$     | $\pm 12 \text{ dB}$              |
| – dla $f = 10\,000 \text{ Hz}$ | $+12 \text{ dB}, -15 \text{ dB}$ |

Tłumienie przesłuchu między kanałami

–26 dB

Poziom przydzźwięk sieci w stosunku  
do znamionowej mocy wyjściowej

–45 dB

Moc wyjściowa znamionowa przy znie-  
kształceniach nieliniowych  $h \leq 3\%$

$2 \times 5 \text{ W}$

Zasilanie

220 V, 50 Hz

Pobór mocy

około 40 VA

Wymiary:

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| – odbiornika           | 550×180×140 mm |
| – zespołu głośnikowego | 220×180×140 mm |

Ciężar urządzenia

około 200 N

## ODBIORNIK RADIOWY TYPU „ELIZABETH”

„Elizabeth-Stereo” jest pełnozakresowym odbiornikiem domowym, klasy standard, przystosowanym do odbioru monofonicznego programu radiowego emitowanego w systemie AM, w zakresie fal: długich, średnich, krótkich I i II oraz w systemie FM, w zakresie UKF, gdzie również istnieje możliwość odbioru programów stereofonicznych. Układ elektryczny odbiornika składa się z czterech podstawowych bloków funkcjonalnych.

Są to:

- blok wzmacniacza w.cz. toru FM i AM, wzmacniacza p.cz. toru FM i AM, dekodera sygnałów stereo i układów automatyki (ARW, ARCz., wyciszania szumów),
- blok przedwzmacniaczy małej częstotliwości,
- blok wzmacniaczy końcowych,
- blok zasilacza.

Głowica UKF pracuje na trzech tranzystorach, a we wzmacniaczu w.cz. zastosowano tranzystor polowy 2SK41E. Przetwarzanie głowicy zrealizowano za pomocą diod pojemnościowych, co zapewniło możliwość zastosowania tzw. pamięci elektronicznej, dzięki której możliwy jest klawiszowy wybór jednej



**ODBIORNIK RADIOWY  
TYPU ELIZABETH**



z dwu, wcześniej zaprogramowanych, stacji. Ponadto głowicę wyposażono w układ automatycznej regulacji częstotliwości (ARCh.), co zapewnia optymalne, automatyczne dostrojenie się do żądanej stacji.

Trójstopniowy tor p.cz. FM wyposażono w układ automatycznej regulacji wzmacnienia (ARW). Odpowiednią selektancję i kształt krzywej toru p.cz. uzyskano dzięki zastosowaniu filtrów ceramicznych. Dekodowanie sygnałów stereofonicznych odbywa się w dekodерze na układzie scalonym.

W torze p.cz. AM znajduje się filtr hybrydowy, którego częstotliwość zależy od zastosowanego w nim rezonatora piezoelektrycznego.

Dwukanałowy przedwzmacniacz małej częstotliwości umożliwia odtwarzanie nagrań płytowych za pośrednictwem gramofonu stereofonicznego z przetwornikiem (wkładką) ceramicznym, odtwarzanie nagrań taśmowych za pośrednictwem magnetofonu stereofonicznego oraz nagrywanie na taśmę magnetofonową audycji odbieranych za pośrednictwem wewnętrznego tunera lub odtwarzanych z gramofonu podłączonego do gniazda gramofonowego.

Blok przedwzmacniaczy zawiera układy równoważenia kanałów oraz oddzielne korektory charakterystyki dla tonów niskich i wysokich, a także regulator wzmacnienia.

W skład bloku stopni końcowych wchodzi dwa wzmacniacze mocy; główną ich częścią składową są obwody grubowarstwowe, które łącznie z niestabilizowanym zasilaczem stopni końcowych pozwalają na osiągnięcie mocy wyjściowej nominalnej 8 W na 8  $\Omega$  impedancji głośnika.

Zasilacz w odbiorniku dostarcza niestabilizowanego napięcia +34 V i +27 V do bloku przedwzmacniaczy m.cz. i bloku wzmacniaczy końcowych oraz stabilizowanego napięcia +10 V bloku wzmacniacza w.cz. i p.cz. toru AM i FM.

## DANE TECHNICZNE

Czułość użytkowa z anteny zewnętrznej:

— fale krótkie I	100 $\mu$ V
— fale krótkie II	100 $\mu$ V
— UKF	8 $\mu$ V

Czułość użytkowa z anteny ferrytowej:

— fale średnie	1,0 mV/m
— fale długie	2,0 mV/m

Selektywność:

— dla toru AM	$\geq 25$ dB
— dla toru FM	$\geq 35$ dB

Tłumienie sygnałów lustrzanych z anteny zewnętrznej:

— fale krótkie I	—10 dB
— UKF	—40 dB

Tłumienie sygnałów lustrzanych z anteny ferrytowej:

— fale długie	—30 dB
— fale średnie	—35 dB

Tłumienie sygnałów o częstotliwości pośredniej:

— dla toru AM	—25 dB
— dla toru FM	—70 dB

Zakres regulacji barwy dźwięku w stosunku do 1000 Hz:

— dla $f = 80$ Hz	$\pm 16$ dB
— dla $f = 12,5$ Hz	$\pm 14$ dB

Elektroakustyczna charakterystyka przenoszenia:

— AM (fale długie, średnie)	80 ÷ 3700 Hz
— UKF	80 ÷ 12 500 Hz

Moc wyjściowa znamionowa

2 × 8 W

Współczynnik zawartości harmonicznych przy mocy znamionowej

$h \leq 5\%$

Poziom przydzwiku sieci w stosunku do mocy znamionowej nie większej niż

—40 dB



**ODBIORNIK RADIOWY  
TYPU ELIZABETH Hi-Fi**



Zasilanie	220 V, 50 Hz
Pobór mocy	około 60 VA
Wymiary:	
– odbiornika	490×260×145 mm
– zespołu głośnikowego	340×200×210 mm
Ciężar:	
– odbiornika	około 70 N
– zespołu	około 50 N

Odbiornik wyposażono w gniazda dodatkowe do przyłączania:

- anteny zewnętrznej AM,
- anteny zewnętrznej FM,
- uziemienia,
- głośnika lewego i prawego,
- magnetofonu i gramofonu.

Ponadto zastosowano klawiszowy przełącznik mono/stereo, po włączeniu którego, w przypadku emisji sygnału stereofonicznego, świeci się wskaźnik „Stereo”.

W odbiorniku znajduje się specjalny układ, który uniemożliwia przypadkowe włączenie wskaźnika „Stereo” przy braku emisji stereofonicznej.

Barwna, dobrze podświetlana skala, duży, efektowny wskaźnik dostrajania, drewniana obudowa pokryta naturalną okleiną, łącznie z efektownie wykończoną płytą czołową, nadają odbiornikowi nowoczesną sylwetkę.

## ODBIORNIK RADIOWY TYPU „ELIZABETH HI-FI”

„Elizabeth-Stereo Hi-Fi” jest odmianą konstrukcyjną odbiornika typu „Elizabeth-Stereo”, polegającą na poprawie parametrów zarówno toru w.c.z., AM i FM, jak i wzmacniacza m.c.z. W torze w.c.z. zwiększono czułość na zakresie UKF do 5  $\mu$ V oraz poprawiono selektancję na zakresach AM do 34 dB i na

zakresie UKF do 50 dB. We wzmacniaczu m.c.z. zwiększono moc wyjściową z 8 do 12 W w kanale oraz powiększono czułość wejściową wzmacniacza do poziomu, który umożliwia zastosowanie gniazda pozwalającego na podłączanie gramofonu z wkładką magnetodynamiczną, a także mikrofonu dynamicznego.

Prócz wymienionych zmian układowych w odbiorniku zastosowano drobne retusze dotyczące wystroju zewnętrznego.

## ODBIORNIK RADIOWY TYPU „MELUZyna DST-101”

„Meluzyna” jest domowym, stereofonicznym odbiornikiem radiowym klasy pierwszej przystosowanym do odbioru programów monofonicznych nadawanych w systemie modulacji amplitudy na falach długich, średnich i krótkich oraz programów stereofonicznych nadawanych w systemie modulacji częstotliwości na falach ultrakrótkich.

„Meluzyna” jest odbiornikiem segmentowym zawierającym tuner, wzmacniacz oraz dwa zestawy głośnikowe. Tuner TST-101 należy do grupy tzw. źródeł sygnału, któreysterowują współpracujący z nimi wzmacniacz WST-101.

W tunerze zastosowano szereg rozwiązań konstrukcyjnych zapewniających wysoką wierność odtwarzania dźwięku, zwłaszcza na falach ultrakrótkich. Składa się on w zasadzie z dwóch oddzielnych torów: AM i FM.

Tor AM ma następujące bloki:

- obwody wejściowe dla wszystkich zakresów AM,
- antenę ferrytową dla fal długich i średnich,
- oscylatory dla wszystkich zakresów AM,
- czterostopniowy wzmacniacz pośredniej częstotliwości,
- detektor AM.

Tor FM zawiera:

- głowicę przestrajaną elektronicznie za pomocą diod varikapowych,
- czterostopniowy układ wzmacniacza pośredniej częstotliwości
- układ blokady szumów,



**ODBIORNIK RADIOWY  
TYPU MELUZYNA DST-101**



- układ automatycznie działającego dekodera stereofonicznego,
- wzmacniacz napięciowy małej częstotliwości.

Blokiem wspólnym dla obu torów jest stabilizowany zasilacz sieciowy.

Czytelna, dobrze podświetlona skala, mająca subtelną grafikę, o dużych wymiarach wskaźnik dostrojenia, zgodne z wymogami ergonomii rozłożenie elementów regulacyjnych, rozbieżne zakończenia fal średnich i krótkich na podzakresy oraz estetyczne wykonanie obudowy zapewniają łatwość obsługi i elegancki wygląd urządzenia.

Wzmacniacz WST-101 ma dwa symetryczne tory kanałowe, zawierające dwustopniowy przedwzmacniacz mikrofonowy, wtórnik emiterowy, wzmacniacz korekcyjny, trzystopniowy wzmacniacz prądowo-napięciowy, stabilizator prądu spoczynkowego oraz stopień końcowy skonstruowany na parze komplementarnej BD135/BD136 i tranzystorach 2N3055.

Wzmacniacz ma szereg układów i elementów regulujących, takich jak:

- filtr „N”, którego włączenie powoduje skuteczną eliminację zakłóceń pochodzących często od silników gramofonów lub magnetofonów,
- filtr „W”, który odfiltrowuje szумы pochodzące z zakurzonych płyt gramofonowych,
- filtr „kontur”, który zapewnia fizjologiczną regulację głośności, uwzględniającą specyficzne właściwości ucha; dostosowuje on barwę tonu do poziomu głośności odtwarzania,
- pokrętło równoważenia kanałów umożliwiające dowolne przesuwanie pozornego środka obrazu dźwiękowego,
- regulatory tonów niskich i wysokich służące do korygowania barwy dźwięku w całym pasmie przenoszonych częstotliwości.

Wszystkie elementy i organ regulacji zostały umieszczone na przejrzystym zaprojektowanej płycie czołowej. Wzmacniacz ma również przełącznik „mono” oraz wejście dla wszystkich typów źródeł sygnału, który można wybierać przełącznikiem klawiszowym. Do wzmacniacza mogą być dołączane głośniki o impedancji 4  $\Omega$  i mocy obciążenia 20 VA.

Zespół głośnikowy typu ZGZ-20-1, przeznaczony do współpracy w zestawie tunera i wzmacniacza, to zamknięty zespół elektroakustyczny, w którego skład wchodzi:

- dwa głośniki niskotonowe typu „compact” GDN 16/10-8,
- dwa głośniki wysokotonowe GDW 6,5/1,5-8,
- zwrotnica elektryczna składająca się z trzech filtrów dolno-przepustowych oraz przewodu zasilającego zakończonego wtykiem WDG-1.

Całość jest zmontowana w obudowie drewnianej, której przednią wkładkę obciągnięto dekoracyjną tkaniną lub ozdobną siatką metalową.

## DANE TECHNICZNE

Tuner TST-101

Zakresy fal:

– długie	150 ÷ 285 kHz
– średnie I	525 ÷ 930 kHz
– średnie II	910 ÷ 1605 kHz
– krótkie I	5,95 ÷ 9,775 MHz
– krótkie II	11,7 ÷ 15,45 MHz
– krótkie III	17,7 ÷ 21,75 MHz
– UKF	65,5 ÷ 73 MHz

Czułość użytkowa z anteny zewnętrznej (wąskie pasmo dla AM):

– fale długie	80 $\mu$ V
– fale średnie	80 $\mu$ V
– fale krótkie	100 $\mu$ V
– UKF	4 $\mu$ V

Czułość użytkowa z anteny ferrytowej:

– fale długie	1,5 mV/m
– fale średnie	0,8 mV/m

Selektywność:

– dla AM	przy $f_s = 1$ MHz ±9 kHz pasmo wąskie $\geq 50$ dB pasmo szerokie $\geq 30$ dB
----------	---

– dla FM  $\geq 41$  dB przy  
 $f_s = 69$  MHz  
 $\pm 300$  kHz

Największy użytkowy sygnał wejściowy:

– dla toru AM przy szerokim pasmie 100 mV  
 – dla toru FM  $f_s = 69$  MHz;  
 maks. zniekształcenia  
 nieliniowe mono F = 50 kHz;  
 $f_m = 1$  kHz, E = 200 mV 1,5%

Napięcie wyjściowe dla wzmacniaczy  
 z tolerancją  $\pm 3$  dB przy obciążeniu  
 wyjścia 470 k $\Omega$ /100 pF; 0,75 V

Różnice charakterystyk przenoszenia  
 kanałów w stosunku do 1000 Hz  
 nie więcej niż 3 dB

Współczynnik zawartości harmonicznych  
 (nie większy niż):

– dla toru AM przy szerokim pasmie  
 przy  $f_s = 1$  MHz;  $f_m = 1000$  Hz;  
 $m = 80\%$   $\leq 4\%$   
 – w pasmie 100 Hz–2,5 kHz  
 przy  $m = 30\%$   $\leq 5\%$   
 – dla toru FM mono, 1 kHz  $\leq 1\%$   
 – w pasmie 40 Hz – 21,5 kHz  $\leq 2\%$   
 – dla toru FM stereo, 1 kHz  $\leq 2\%$

Pasmo przesłowe  
 Dopuszczalne odchylenia charaktery-  
 styki przenoszenia w stosunku do  
 1000 Hz przy szerokim pasmie:

Tor AM:  
 – fale długie 40–3700 Hz 18 dB  
 – fale średnie 40–3700 Hz 14 dB  
 Tor FM: 40 Hz ÷ 50 Hz  $\pm 3$  dB  
 powyżej 50 Hz–6300 Hz  $\pm 1,5$  dB  
 powyżej 6300 Hz–12 500 Hz  $\pm 3$  dB

Tłumienie przesłuchu w pasmach  
 częstotliwości (nie mniejsze niż):

– 250 Hz–6300 Hz –26 dB  
 – 6300 Hz–12 500 Hz –15 dB

Zasilanie 220 V, 50 Hz

Pobór mocy około 10 VA

Wymiary 430×270×120 mm

Ciężar około 70 N

Wzmacniacz WST-101

DANE TECHNICZNE

Pasmo przenoszenia 20 ÷ 20 000 Hz

Zakres regulacji tonów  
 niskich i wysokich +12 dB

Moc znamionowa 2×20 W przy  
 $R_{abc} = 4\Omega$

Współczynnik zawartości  
 harmonicznych  
 nie większy niż 0,5%  
 dla  $f = 1000$  Hz i mocy znamionowej

Zakres regulacji równoważenia  
 kanałów  $\geq 12$  dB

Tłumienie przesłuchu  
 przy  $f = 1000$  Hz nie mniejsze niż –40 dB

Czułość wejść przy pełnej mocy  
 znamionowej:

– gniazdo OR  $\leq 170$  mV  
 – gniazdo gramofonu z wkładką  
 krystaliczną  $\leq 170$  mV  
 magnetyczną  $\leq 5$  mV



- gniazdo mikrofonu dynamicznego  $\leq 5 \text{ mV}$
- gniazdo magnetofonu  $\leq 170 \text{ mV}$

Poziom napięcie zakłócających, dotyczący mocy 40 mW w odniesieniu do jednego kanału nie gorszy niż 50 dB przy maksymalnie płaskiej charakterystyce przenoszenia

Zasilanie	220 V, 50 Hz
Pobór mocy	około 150 V przy pełnej mocy znamionowej
Wymiary	400×270×120 mm
Ciężar	około 70 N

## ZESPÓŁ ZGZ-ZO-1

### DANE TECHNICZNE

Impedancja	$4 \div 5 \Omega$
Pasma przenoszenia	$50 \div 20\,000 \text{ Hz}$
Moc znamionowa	$P = 20 \text{ W}$
Moc graniczna	$P_g = 30 \text{ W}$
Wymiary	$456 \times 246 \times 226 \text{ mm}$
Ciężar	około 100 N

## ODBIORNIK RADIOWY TYPU „KLEOPATRA DST-102”

„Kleopatra” jest domowym, segmentowym, stereofonicznym odbiornikiem radiowym klasy pierwszej przystosowanym do odbioru monofonicznych programów radiowych nadawanych w systemie modulacji amplitudy na falach długich, średnich i krótkich oraz programów stereofonicznych i monofonicznych

nadawanych w systemie modulacji częstotliwości na falach ultrakrótkich.

Charakterystyczną cechą odbiornika „Kleopatra” jest zastosowanie w tunerze, na zakresie UKF, tzw. pomięci elektronicznej, dzięki czemu istnieje możliwość klawiszowego wyboru jednej z sześciu dowolnych stacji, uprzednio zaprogramowanych.

We wzmacniaczu odbiornika znajduje się m.in. gniazdo do sterowania z mikrofonu dynamicznego oraz gniazda wyjściowe do podłączenia słuchawek stereofonicznych.

„Kleopatra” jest odmianą konstrukcyjną odbiornika „Meluzyna”, a ponieważ poza ww. różnicami pozostałe elementy wyposażenia, jak i parametry techniczno-użytkowe obu odbiorników są podobne – nie zostały powtórzone w niniejszym opisie.

## ODBIORNIK RADIOWY PRZENOŚNY TYPU „FILOMENA” \*

„Filomena” jest przenośnym, 7-zakresowym odbiornikiem radiowym klasy luksusowej przeznaczonym do odbioru monofonicznych programów radiowych w systemie AM oraz programów mono- lub stereofonicznych w systemie FM.

W odbiorniku „Filomena” zastosowano szereg nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, jak: przestrzeganą elektronicznie głowicę UKF, układ regulacji, układ szerokości pasma, układ automatycznej regulacji częstotliwości na UKF, układ cichego strojenia, wychyłowy wskaźnik dostrojenia typu magnetoelektrycznego oraz niezależną regulację barwy dźwięku dla tonów niskich i wysokich.

Odbiornik wyposażono w wewnętrzną antenę ferrytową do odbioru fal długich i średnich oraz w antenę teleskopową przeznaczoną do odbioru fal krótkich i UKF. Zastosowano też wewnętrzny stabilizowany zasilacz, który umożliwia użytkowanie odbiornika przy bezpośrednim zasilaniu z sieci.

W odbiornik są wbudowane dwa głośniki, a ponadto możliwa jest współpraca przy stacjonarnej eksploatacji odbiornika z zewnętrznymi zespołami głośnikowymi, np. typu „compact”

\* Produkcja jednostkowa.



**ODBIORNIK RADIOWY  
TYPU KLEOPATRA DST-102**



o oporności 4  $\Omega$  lub 8  $\Omega$ , co znacznie poprawia efekt stereofoniczny, jak i wierność odtwarzanych audycji.

Podłączenie zewnętrznych zespołów głośnikowych automatycznie wyłącza głośniki wewnętrzne odbiornika.

Obudowa odbiornika jest wykonana z drewna i pokryta okleiną ze szlachetnych gatunków drzew. Zewnętrzne elementy dekoracyjne są wykonane z fakturowanego aluminium.

## DANE TECHNICZNE

### Zakresy odbioru fal:

– długie, średnie, średnie II, krótkie I	5,95 ÷ 9,775 MHz
– krótkie II	11,7 ÷ 15,45 MHz
– krótkie III	17,7 ÷ 21,75 MHz
– UKF	

### Czułość użytkowa z anteny ferrytowej:

– fale długie	1,5 mV/m
– fale średnie	0,8 mV/m

### Czułość użytkowa z anteny zewnętrznej:

– fale długie	80 $\mu$ V
– fale średnie	80 $\mu$ V
– fale krótkie	100 $\mu$ V
– UKF	4 $\mu$ V

Skuteczność działania ARW	40 dB/10 dB
---------------------------	-------------

### Moc wyjściowa:

– przy zasilaniu z baterii	2×1 W
– przy zasilaniu z sieci	2×3 W

Zakres regulacji tonów niskich i wysokich w granicach	$\pm 12$ dB
---	-------------

Zakres regulacji równoważnika kanałów nie mniejszy niż	12 dB
--	-------

### Zasilanie z sieci

przez wewnętrzny zasilacz  
lub z baterii ogniwo suchych

220 V, 50 Hz  
12 V (8×R20)

### Wymiary

455×110×330 mm

### Ciężar

około 65 N

## ODBIORNIK RADIOWY TURYSTYCZNY TYPU „WANDA”

„Wanda” to uniwersalny zestawowy odbiornik turystyczny przeznaczony do odbioru monofonicznych programów radiowych na falach długich, średnich i krótkich za pośrednictwem sygnałów modulowanych amplitudowo oraz programów mono- i stereofonicznych na falach ultrakrótkich za pośrednictwem sygnałów modulowanych częstotliwościowo.

W skład zestawu wchodzi zmodernizowany odbiornik typu „Jowita” oraz w drugiej, tego samego typu, obudowie: jednokanałowy wzmacniacz małej częstotliwości, zasilacz i głośnik. Zastosowanie w odbiorniku dekodera oraz drugiego wzmacniacza kanałowego umożliwiło odbiór programów stereofonicznych.

W stacjonarnych warunkach eksploatacji można podłączyć zewnętrzne zespoły głośnikowe, co znacznie wpływa na poprawę efektów akustycznych odtwarzanych audycji.

Do niewątpliwych zalet odbiornika należy zaliczyć:

- możliwość odbioru na pięciu zakresach fal (długie, średnie, krótkie I, krótkie II, UKF);
- zastosowanie wyłączanego układu automatycznej regulacji częstotliwości ARC., umożliwiającego automatyczne dostrojenie odbiornika do odbieranej stacji;
- zastosowanie anteny ferrytowej na zakresie fal średnich i długich oraz teleskopowej na zakresie fal krótkich i UKF;
- na zakresie fal krótkich dodatkowo zastosowano precyzyjny umożliwiający dokładne dostrojenie do żądanej stacji;
- bogate wyposażenie w gniazda, służące do przyłączania słuchawek, zewnętrznych zespołów głośnikowych, magneto fonu oraz zewnętrznego zasilania.



**ODBIORNIK RADIOWY TURYSTYCZNY  
TYPU WANDA**

Stabilizowane układy zasilania poszczególnych stopni odbiornika umożliwiają prawidłową pracę w stosunkowo dużym zakresie wahań napięcia zasilania.

Uniwersalna konstrukcja pojemnika umożliwia zasilanie za pomocą trzech różnych typów ogniw (R20, R14 oraz 3R12); możliwe jest również zasilanie z sieci dzięki wbudowaniu w układ stabilizowanego zasilacza sieciowego.

#### DANE TECHNICZNE

##### Czułość użytkowa:

– fale długie	3 mV/m
– fale średnie	1,5 mV/m
– fale krótkie I	80 $\mu$ V
– fale krótkie II	120 $\mu$ V
– UKF	15 $\mu$ V

##### Selektywność:

– fale długie	$\geq 25$ dB
– fale średnie	$\geq 25$ dB
– UKF	$\geq 18$ dB

##### Tłumienie sygnałów p.cz.:

– fale długie	20 dB
– fale średnie	15 dB
– UKF	30 dB

##### Moc wyjściowa przy zniekształceniach nieliniowych $h \leq 10\%$

1 W

##### Zakres regulacji barwy dźwięku dla tonów niskich i wysokich

12 dB

##### Zakres równoważenia kanałów

$\geq 12$  dB

##### Zasilanie:

– z baterii ogniw 9 V	6 ogniw R20
– z baterii ogniw suchych	6 ogniw R14
	2 baterie
– z sieci	220 V, 50 Hz

##### Wymiary

320×100×190 mm

##### Ciężar

około 34 N

## GRAMOFON TYPU „G-560f”

Gramofon typu „G-560f” jest urządzeniem popularnym, powszechnego użytku, przeznaczonym do odtwarzania płyt gramofonowych stereofonicznych i monofonicznych o prędkości 33 1/3 i 45 obr/min.

Ramię gramofonu typu rurkowego wyposażono w stereofoniczny przetwornik piezoelektryczny typu Uf-50, który ma igłę o dwóch ostrzach. Ostrze stereo służy do odtwarzania płyt stereofonicznych i monofonicznych mikrorowkowych, zaś ostrze normalne jest przeznaczone tylko do odtwarzania płyt monofonicznych normalnorowkowych. Do zmiany ostrza igły służy dźwignia mająca znakowanie określające typ ostrza ustawionego w pozycji pracy. Ostrzu normalnemu odpowiada kolor zielony lub znak kwadratu, ostrzu stereo – powierzchnia gładka lub znak dwóch przecinających się okręgów. Konstrukcja ramienia umożliwia płynną regulację, co zapewnia prawidłowe odtwarzanie różnych płyt.

Włączanie i wyłączanie zasilania napędu gramofonu odbywa się za pomocą wyłącznika kątowego, którego działanie jest związane z położeniem ramienia gramofonu. Po odtworzeniu nagrania z płyty gramofonowej następuje samoczynne wyłączenie gramofonu.

Gramofon ma obudowę drewnianą wykładaną kleiną. Wieczko górne składa się z ramki drewnianej wyłożonej przezroczystym pleksi.

#### DANE TECHNICZNE

Pasma przenoszenia	40 ÷ 15 000 Hz
Nacisk igły na płytę	5 ÷ 7 mN
Zasilanie	220 V $\left( \begin{smallmatrix} +5 \\ -10 \end{smallmatrix} \% \right)$ 50 Hz
Pobór mocy	~ 20 VA
Wymiary	360×307×174 mm
Ciężar	około 49 N





**GRAMOFON TYPU G-560f**

## GRAMOFON TYPU „G-601f”

Gramofon typu „G-601f” jest stereofonicznym urządzeniem wysokiej klasy, powszechnego użytku, przeznaczonym do odtwarzania stereofonicznych i monofonicznych płyt.

Gramofon jest wyposażony w przetwornik magnetodynamiczny typu M44MB f-my Schure (USA).

W konstrukcji ramienia zastosowano układ antyscatingu oraz złącze umożliwiające wymianę głowicy na inną o znormalizowanym wtyku. Konstrukcja głowicy gwarantuje również wymienną wkładek mających znormalizowany „półcałowy” uchwyt. Opuszczanie ramienia na płytę gramofonową jest hamowane tłumikiem hydraulicznym, co zmniejsza możliwość jej porywania.

W gramofonie zastosowano duży, ciężki talerz, który dzięki wyważeniu dynamicznemu zapewnia wysoką równomierność obrotów. Napęd gramofonu jest uzyskiwany z silnika asynchronicznego i przenoszony na talerz za pomocą systemu paskowo-rolkowego. Istnieje również możliwość płynnej regulacji obrotów w granicach  $\pm 1,5\%$  znamionowych obrotów każdego zakresu prędkości. Do obserwacji chwilowej prędkości służy podświetlone okienko, w którym przez szereg przyrządów jest widoczny obraz wirującej tarczy stroboskopowej umieszczonej od spodu talerza.

Bardzo skuteczna amortyzacja układu mechanicznego eliminuje szkodliwy wpływ wibracji silnika oraz drgań zewnętrznych, dzięki czemu gramofon spełnia wymagania stawiane urządzeniom Hi-Fi.

### DANE TECHNICZNE

Obroty talerza	33 $\frac{1}{3}$ , 45 obr/min
Płynna regulacja obrotów	$\pm 1,5\%$ na każdym biegu
Poziom zakłóceń od wibracji	35 dB
Kołysanie dźwięku	$\pm 0,2\%$
Nacisk ostrza igły na płytę (regulowany)	od 0 do 4 mN

### Zakres przenoszenia

przy nierównomierności charakterystyki przenoszenia w odniesieniu do 1 kHz:

– 40 ÷ 60 Hz	$\pm 5$ dB
– 63 ÷ 8000 Hz	$\pm 2$ dB
– 8000 ÷ 12 500 Hz	$\pm 5$ dB

### Różnice charakterystyk przenoszenia kanałów przy 1000 Hz

2 dB

### Tłumienie przesłuchu między kanałami:

– przy 1000 Hz	–20 dB
– w pasmie 500 ÷ 6300 Hz	–15 dB

### Napięcie wyjściowe przy 1000 Hz i prędkości nagrania 5,5 cm/s dla przetwornika magnetycznego

4,5 mV

### Podatność statyczna przetwornika

$25 \times 10^{-6}$  cm/dyna

### Pionowy kąt odtwarzania

$15 \pm 5^\circ$

### Zasilanie

220 V, 50 Hz

### Pobór mocy

około 20 VA

### Wymiary

360×320×165 mm

### Ciężar

75 N

Gramofon może współpracować z różnymi wzmacniaczami, które mają wejście o oporności rzędu 47 k $\Omega$  oraz czułość o charakterystyce przystosowanej do pracy z przetwornikami magnetodynamicznymi.


## GRAMOFON ZE WZMACNIACZEM TYPU „STEREO HIT WG-402”

„WG-402” to popularny zestaw gramofonu i wzmacniacza w jednej obudowie. Urządzenie jest przeznaczone do odtwa-



**GRAMOFON TYPU G-601f**





**GRAMOFON ZE WZMACNIACZEM  
TYPU STEREO HIT WG-402**

rzania płyt stereofonicznych lub monofonicznych z prędkością  $33\frac{1}{3}$  i 45 obr/min.

Dwukanałowy, symetryczny wzmacniacz zbudowano w układzie beztransformatorowym, przy czym jako stopień końcowy kanału pracuje para komplementarna AC178/AC179. Przedwzmacniacz i stopień sterujący parę komplementarną zbudowano na tranzystorach krzemowych typu BCP109B i BC178 w układzie konwencjonalnym. Wzmacniacze są wyposażone w oddzielne obrotowe regulatory wzmocnienia i barwy tonów wysokich.

Wejścia obu kanałów zostały doprowadzone do przetwornika krystalicznego (tzw. wkładki) typu UF-50, jak i gniazda pięciostykowego typu GM-5, co umożliwia przegrywanie płyt na taśmę magnetyczną współpracującego magnetofonu.

Wyjścia wzmacniaczy są obciążone dwoma półotwartymi zespolami głośnikowymi, które stanowią jednocześnie pokrywę urządzenia.

Układ elektryczny gramofonu jest zabezpieczony zwłocznymi bezpiecznikami zarówno od strony zasilającej, jak i wzmacniaczy kanałowych.

Cechą charakterystyczną urządzenia jest zastosowanie w nim w dużym procencie tworzyw sztucznych, które występują nie tylko w konstrukcji obudowy, ale także w elementach układu napędu mechanicznego.

#### DANE TECHNICZNE

Kołysanie dźwięku	$\leq 0,4\%$
Nacisk ostrza igły na płytę gramofonową	$6 \pm 10$ mN
Pasma przenoszenia	$80 \div 10\,000$ Hz
Tłumienie przesłuchu	-20 dB
Moc wyjściowa	$2 \times 350$ mW
Współczynnik zawartości harmonicznych dla mocy znamionowej	$h \leq 10\%$
Impedancja obciążenia	4 $\Omega$

Zasilanie	220 V, 50 Hz
Pobór mocy	około 17 VA
Wymiary	$350 \times 240 \times 114$ mm
Ciężar	około 28 N

## GRAMOFON ZE WZMACNIACZEM TYPU „WG-417”

„WG-417” to popularny, stereofoniczny zestaw gramofonu ze wzmacniaczem w obudowie z tworzywa sztucznego.

Urządzenie jest przeznaczone do odtwarzania płyt mono- i stereofonicznych nagranych z prędkością  $33\frac{1}{3}$ , 45 obr/min. Możliwe jest również przegrywanie płyt na taśmę magnetyczną.

Cechą charakterystyczną urządzenia jest zastosowanie sztucznego tworzywa zarówno na elementy obudowy, jak i układy napędu mechanicznego.

Wysoki stopień technologiczności konstrukcji, wpływający na łatwość demontażu i dogodność serwisu, zastosowanie we wzmacniaczu układów scalonych, oryginalna geometria, przejrzysta grafika i odpowiedni dobór kolorystyki poszczególnych składowych elementów obudowy, to podstawowe walory techniczno-użytkowe urządzenia.

Organy regulacji urządzenia usytuowano na płycie czołowej, w prawej jej części i oznaczono za pomocą dyskretnej grafiki.

W skład elementów regulacyjnych wchodzi:

- dwupozycyjny przełącznik prędkości obrotów talerza,
- dwukanałowe regulatory wzmocnienia,
- dwukanałowe regulatory barwy tonu.

Ponadto zastosowano dźwigienny układ do mechanicznego podnoszenia ramienia, przesuwania go w kierunku środka płyty, automatycznego opuszczania na płytę, a także włączania napędu na talerz. Wszystkie te czynności są wykonywane przy ruchu uchwytu dźwigni w przód. Czynność odwrotna, to



**GRAMOFON ZE WZMACNIACZEM  
TYPU WG-417**



jest ruch w tył, powoduje wykonanie tych samych operacji w odpowiedniej kolejności.

#### DANE TECHNICZNE

Kołysanie dźwięku	$\leq 0,4\%$
Nacisk ostrza igły na płytę gramofonową	$6 \pm 1$ mN
Pasma przenoszenia	$80 \div 10\,000$ Hz
Tłumienie przesłuchu	$-20$ dB
Moc wyjściowa (sinusoidalna)	$2 \times 4$ W
Współczynnik zawartości harmonicznych dla mocy znamionowej	$h \leq 4\%$

Skuteczność działania barwy tonu dla $f = 12\,500$ Hz	$\geq 20$ dB
---	--------------

Impedancja obciążenia	$8 \Omega$
-----------------------	------------

Zasilanie	$220$ V, $50$ Hz
-----------	------------------

Pobór mocy	około $20$ VA
------------	---------------

Urządzenie wyposażono dodatkowo w przezroczystą pokrywę, zabezpieczającą przed ewentualnym zakurzeniem, a zastosowanie niestabilizowanego zasilacza pozwala na uzyskanie mocy muzycznej dochodzącej do  $6$  W.

## GRAMOFON ZE WZMACNIACZEM TYPU „WG-552f”

Urządzenie typu „WG-552f” to stereofoniczny zestaw gramofonu i wzmacniacza w obudowie wykonany z tworzyw strukturalnych, zapewniających dobrą akustykę obudów głośnikowych.

Zestaw jest przeznaczony do odtwarzania płyt stereofonicznych i monofonicznych nagranych z prędkością  $33\frac{1}{3}$  i  $45$  obr/min.

Możliwe jest również przegrywanie płyt na taśmę magnetyczną poprzez specjalne gniazdo na stykach kontaktowych, w którym podczas odtwarzania płyty znajduje się napięcie z przetwornika piezokrystalicznego niezbędne do wysterowania wzmacniacza zapisu magnetofonu.

Elementy regulacyjne wzmacniacza, tj. regulator tonów niskich, wysokich, wzmocnienia i równoważenia kanałów oraz obroty trójpozycyjny przełącznik obrotów talerza gramofonu usytuowano na ozdobnej, metalowej płytce umieszczonej w prawej części obrysu czołowego urządzenia.

W zestawie zastosowano dwukanałowy tranzystorowy wzmacniacz, którego stopień końcowy pracuje w układzie beztransfornym.

#### DANE TECHNICZNE

Kołysanie dźwięku	$\leq \pm 0,4\%$
-------------------	------------------

Poziom hałasu	$-36$ fonów
---------------	-------------

Poziom zakłóceń od wibracji	$-28$ dB
-----------------------------	----------

Nacisk ostrza igły na płytę (regulowany)	$5 \div 7$ mN
--	---------------

Moc wyjściowa znamionowa wzmacniacza	$2 \times 2,5$ W
--------------------------------------	------------------

Zniekształcenia nieliniowe dla mocy znamionowej	$h \leq 5\%$
---	--------------

Czułość wzmacniacza	$\leq 1000$ mV
---------------------	----------------

Pasma przenoszenia	$40 \div 15\,000$ Hz
--------------------	----------------------

Regulacja barwy dźwięku	$40$ Hz $\pm 12$ dB $15$ kHz $\pm 12$ dB
-------------------------	---

Tłumienie przesłuchu	$-30$ dB
----------------------	----------

Zasilanie	$220$ V, $50$ Hz
-----------	------------------



**GRAMOFON ZE WZMACNIACZEM  
TYPU WG-552f**

Pobór mocy	około 40 VA
Wymiary	400×265×150 mm
Ciężar	około 50 N

## GRAMOFON ZE ZMIENIACZEM I WZMACNIACZEM TYPU „WG-580f”

Urządzenie typu „WG-580f” to standardowy, stereofoniczny zestaw gramofonu ze wzmacniaczem w przenośnej obudowie meblowej przeznaczony do odtwarzania pojedynczych płyt stereofonicznych lub monofonicznych, a wyposażony w automatyczny zmieniacz – do odtwarzania 10 płyt zmienianych kolejno automatycznie. Umożliwia on również przegrywanie płyt gramofonowych na magnetofon oraz współpracę z zewnętrznym wzmacniaczem mono- i stereofonicznym, mającym wejście przystosowane do współpracy z piezoceramiczną wkładką gramofonową.

Ramię gramofonu wyposażono w przetwornik krystaliczny typu UF-50, który ma jedną igłę szafirową przeznaczoną do odczytu płyt stereo i drobnorowkowych oraz drugą do płyt normalnorowkowych. Konstrukcja ramienia umożliwia płynną regulację nacisku ostrza igły na płytę, a specjalna waga typu dźwigni dwuramiennej pozwala na pomiar tego nacisku.

Dwukanałowy wzmacniacz skonstruowano na półprzewodnikowych krzemowych elementach dyskretnych w układzie beztransformatorowym, przy czym stopień końcowy stanowią pary komplementarne, pracujące na półotwarte zespoły głośnikowe wyposażone w głośniki o impedancji 4–5 Ω.

W czasie transportu zespoły składają się w pokrywę stanowiącą górne wieczko obudowy urządzenia. Zastosowanie estetycznej i chowanej rączki pozwala na wygodny transport.

Do regulacji parametrów wzmacniacza służą regulatory barwy dźwięku, osobne dla tonów niskich i wysokich, regulator wzmocnienia obu kanałów oraz regulator równoważenia kanałów. Układ elektryczny urządzenia jest zabezpieczony zwłocznymi bezpiecznikami zarówno od strony wzmacniaczy kanałowych, jak i sieci zasilającej.

## DANE TECHNICZNE

Prędkość obrotowa talerza	16 $\frac{2}{3}$ , 33 $\frac{1}{3}$ , 45, 78 obr/min
Poziom zakłóceń	–50 dB
Pasma przenoszenia	40 ÷ 15 000 Hz
Tłumienie przesłuchu międzykanałowego	–30 dB
Moc wyjściowa znamionowa	2×2,5 W
Zniekształcenia nieliniowe dla mocy znamionowej	$h \leq 5\%$
Regulacja barwy dźwięku	40 Hz ±12 dB 15 kHz ±12 dB
Nierównomierność charakterystyki częstotliwościowej	±3 dB
Czułość wzmacniacza dla mocy znamionowej	$\leq 1000$ mV
Nacisk ostrza igły na płytę (regulowany)	6 ±1 mN
Zasilanie	220 V, 50 Hz
Pobór mocy	około 40 VA
Wymiary	410×300×190 mm
Ciężar	około 80 N

## GRAMOFON ZE WZMACNIACZEM TYPU „WG-581f”

Urządzenie typu „WG-581f” to stereofoniczny zestaw gramofonu i wzmacniacza w obudowie meblowej skonstruowany w formie walizki.





**GRAMOFON ZE ZMIENIACZEM I WZMACNIACZEM  
TYPU WG-580f**



**GRAMOFON ZE WZMACNIACZEM  
TYPU WG-581f**

Dwa półotwarte zespoły głośnikowe są wyposażone w specjalne zaczepy i po złożeniu tworzą wieczko pokrywę górnej części zestawu. Zestaw jest przeznaczony do odtwarzania płyt stereofonicznych lub monofonicznych nagranych z prędkością 33 $\frac{1}{3}$  i 45 obr/min. Zastosowane w zestawie dodatkowe gniazdo umożliwia podłączenie magnetofonu w celu przegrywania płyt gramofonowych na taśmę magnetyczną. Gniazdo to można również wykorzystać do podłączenia zewnętrznego wzmacniacza stereofonicznego lub monofonicznego przystosowanego do współpracy z przetwornikiem piezokrystalicznym.

W skład zestawu wchodzi gramofon typu G-560f, dwukanałowy tranzystorowy wzmacniacz akustyczny oraz dwa półotwarte zespoły głośnikowe wyposażone w głośniki dynamiczne o impedancji obciążenia 4–5  $\Omega$ .

Wzmacniacz jest zbudowany w układzie beztransformatoremowym z wykorzystaniem pary komplementarnej i wyposażony w regulację wzmocnienia oraz regulację balansu służącą do wyrównania wzmocnień obu kanałów. Ponadto, w układzie wzmacniacza zastosowano niezależną regulację tonów niskich i wysokich w postaci włączonego międzystopniowo czwórnika o regulowanym tłumieniu, zależnym od częstotliwości.

Większość elementów wzmacniacza jest umieszczona na płycie drukowanej, do montażu której zastosowano technologię lutowania „na fali stojącej”. Zasilacz urządzenia wykonano w postaci oddzielnego podzespołu, w którym jako prostownik zastosowano 4 diody krzemowe pracujące w układzie mostkowym.

#### DANE TECHNICZNE

Kołysanie dźwięku	$\leq \pm 0,4\%$
Poziom hałasu	–36 fonów
Poziom zakłóceń od wibracji	–28 dB
Nacisk igły na płytę (regulowany)	5–7 mN
Moc wyjściowa znamionowa	2×2,5 W

Zniekształcenia nieliniowe dla mocy znamionowej

$h \leq 5\%$

Czułość wzmacniacza

$\leq 1000$  mV

Pasma przenoszenia

40 ÷ 15 000 Hz

Regulacja barwy dźwięku

$\pm 12$  dB dla  
f = 40 Hz  
 $\pm 12$  dB dla  
f = 15 000 Hz

Zakres regulacji równoważenia kanałów

$\geq 6$  dB

Znamionowa impedancja obciążenia

4 ÷ 5  $\Omega$

Zasilanie

220 V, 50 Hz

Pobór mocy

około 40 VA

Wymiary

410×300×190 mm

Ciężar

około 80 N

## GRAMOFON HI-FI ZE WZMACNIACZEM TYPU „FONOMASTER WG-610f”

Stereofoniczny gramofon ze wzmacniaczem typu „WG-610f” o nazwie handlowej „Fonomaster” jest urządzeniem powszechnego użytku, o wysokich parametrach technicznych i elektroakustycznych przeznaczonym do odtwarzania stereofonicznych i monofonicznych płyt gramofonowych.

W skład zestawu wchodzi:

- gramofon typu „G-610f”,
- stereofoniczny wzmacniacz tranzystorowy,
- dwa zespoły głośnikowe typu „compact”.

Gramofon „G-610f” jest wyposażony w przetwornik magneto-dynamiczny f-my Schure (USA), typu „M44MB”.





**GRAMOFON Hi-Fi ZE WZMACNIACZEM  
TYPU FONOMASTER WG-610f**

Napęd gramofonu uzyskiwany z silnika asynchronicznego jest przenoszony na talerz przez system paskowo-rolkowy. Talerz gramofonu o dużym ciężarze, wyważony dynamicznie, zapewnia odpowiednią równomierność obrotów.

W konstrukcji ramienia gramofonu zastosowano nowoczesny układ antyscatingu oraz szereg regulacji pozwalających na precyzyjne zrównoważenie i ustawienie właściwego nacisku igły. Opuszczanie ramienia na płytę gramofonową jest hamowane tłumikiem hydraulicznym, co zabezpiecza płytę przed porysowaniem. Ponadto gramofon ma dostępną dla użytkownika płynną regulację obrotów talerza.

W gramofonie przewidziano dwie prędkości obrotów talerza:  $33\frac{1}{3}$  i 45 obr/min. Zastosowany w zestawie stereofoniczny wzmacniacz tranzystorowy został skonstruowany na tranzystorach krzemowych. Stopień mocy we wzmacniaczu wykonano w układzie beztransformatorowym z użyciem tranzystorowej pary komplementarnej oraz tranzystorów mocy.

Dzięki zastosowaniu silnego, ujemnego sprzężenia zwrotnego oraz możliwości symetryzacji wzmacniacz mocy ma bardzo dobre parametry elektryczne, a szczególnie zniekształcenia nieliniowe.

Wzmacniacze wstępne, dostosowujące „WG-610f” do różnych urządzeń współpracujących (ze względu na czułość, oporność wejściową, charakterystykę częstotliwościową) zrealizowano w postaci samodzielnych układów. Wzmacniacz wstępny, na którego wejściu jest załączony gramofon z wkładką magneto-dynamiczną ma korygowaną charakterystykę częstotliwościową zgodnie z normą DIN 45500.

Wzmacniacz ma szereg regulacji, dostępnych dla użytkownika, zrealizowanych za pomocą nowoczesnych potencjometrów suwakowych. Są to: regulacja wzmocnienia, regulacja częstotliwości niskich, regulacja częstotliwości wysokich, regulacja balansu.

Urządzenie jest wyposażone w dwa wskaźnikiysterowania załączone na wejściu każdego z kanałów wzmacniacza, które ułatwiają prawidłowe ustawienie regulacji, balansu i wzmocnienia. Ponadto, za pomocą przełącznika klawiszowego można załączyć do układu elektrycznego wzmacniacza dwa filtry: anty-

szumowy i antywibracyjny. Pierwszy z nich tłumi sygnały o częstotliwości powyżej 8 kHz, co pozwala np. na znaczne ograniczenie trzasków wywołanych przez zużytą płytę gramofonową, drugi natomiast tłumi sygnały o częstotliwości poniżej 40 Hz, co powoduje ograniczenie zakłóceń wprowadzanych np. przez mechanizm napędowy gramofonu. Układ elektryczny gramofonu jest połączony ze wzmacniaczem przy użyciu złącza (wtyk WM-5, gniazdo GM-5) zainstalowanego wewnątrz obudowy zestawu. W skład WG-610f wchodzi dwa zespoły głośnikowe „compact”, typu A-16, o mocy 20 VA i oporności 8  $\Omega$  każdy. Wewnątrz każdego z zespołów są umieszczone dwa równolegle połączone głośniki typu GDN16/10W15  $\Omega$ , dwa głośniki wysokotonowe GWD6,5/1,5–15  $\Omega$  oraz zwrotnica elektryczna. Wnętrze obudowy zespołu jest wytłumione warstwą pianki poliuretanowej, co eliminuje wpływ rezonansów mechanicznych obudowy na charakterystykę częstotliwościową.

## DANE TECHNICZNE

### Gramofon G-610f

#### Płynna regulacja obrotów

Regulacja na każdym biegu w granicach	$\pm 1,5\%$
Kontrola obrotów	stroboskopowa
Kołysanie dźwięku	$\leq \pm 0,2\%$
Poziom zakłóceń od wibracji	-35 dB
Nacisk igły na płytę regulowany w zakresie	$0 \div 80$ mN

### Wzmacniacz

Moc wyjściowa	$2 \times 15$ W
Znamionowa oporność obciążenia każdego kanału	8 $\Omega$
Zniekształcenia nieliniowe	$\leq 1,5\%$

**Charakterystyka częstotliwościowa**

40 ÷ 15 000 Hz

±3 dB

**Poziom zakłóceń**

-50 dB

**Tłumienie przesłuchu**

-30 dB

**Regulacja barwy dźwięku**

40 Hz ±12 dB

15 kHz ±12 dB

**Regulacja balansu**

0 - 100%

**Zasilanie**

220 V, 50 Hz

**Maksymalny pobór mocy**

100 VA

**Kolumna głośnikowa****Moc**

~ 20 VA

**Pasma przenoszenia**

40 ÷ 15 000 Hz

**Selektywność**

≥ 85 dB

**Impedancja wejściowa**

8 Ω

**Wymiary:**

- gramofon + wzmacniacz

około 520×360×  
×210 mm

- zespół A16

około 545×200×  
×320 mm**Ciężar:**

- gramofon + wzmacniacz

około 150 N

- zespół A16

około 60 N

Estetyczny wygląd zestawu i stosunkowo duża moc wyjściowa wzmacniacza daje możliwość eksploatacji zestawu nie tylko w pomieszczeniach mieszkalnych, ale również w świetlicach, klubach, lokalach gastronomicznych itp.

## MAGNETOFONY KASETOWE TYPU „M-531S” i „M-535S”

Magnetofony typu „M-531S” i „M-535S”, klasy popularnej, stanowią jedną rodzinę sprzętu o zbliżonych właściwościach użytkowych i nieznacznie zróżnicowanej konstrukcji. Zasadnicza różnica między nimi polega na wyposażeniu wersji M531S w licznik przesuwu taśmy.

Magnetofony są przeznaczone do stereofonicznego i monofonicznego zapisywania oraz odczytywania przy użyciu kaset typu „compact” i umożliwiają realizację następujących funkcji:

- zapisywanie stereo lub mono z odbiornika radiowego, gramofonu, wzmacniacza akustycznego, mikrofonu magneto-elektrycznego, albo drugiego magnetofonu;
- odczytywanie zapisu stereo lub mono oraz odtwarzanie przez głośniki, albo słuchawki stereo lub mono, a także przy współpracy z dodatkowym zewnętrznym wzmacniaczem akustycznym;
- podsłuch kontrolny podczas zapisywania za pomocą głośników lub słuchawek;
- współpraca jako wzmacniacza odsłuchowego z innymi urządzeniami bez wzmacniacza mocy.

Wzmacniacz akustyczny zastosowany w magnetofonach został zbudowany na tranzystorach krzemowych. Stopnie mocy wzmacniacza pracują w układzie beztransfornatorowym na dwóch szeregowo łączonych tranzystorach typu BD-254.

Dla zapewnienia właściwegoysterowania przy zapisie magnetofony wyposażono w podwójny potencjometr suwakowy oraz dwusystemowy wychyłowy wskaźnik typu magneto-elektrycznego.

W magnetofonach zastosowano oddzielną regulację dolnej i górnej części przenoszonego pasma oraz oddzielne regulatory wzmocnienia. Trzycyfrowy mechaniczny licznik typu M531S pozwala na znalezienie szukanego miejsca na taśmie, przycisk „kaseeta” umożliwi samoczynne otwarcie kieszeni kasety, a przycisk „pauza” natychmiast zatrzymuje przesuw taśmy w kasecie.





**MAGNETOFON KASETOWY  
TYPU M-531S**

## DANE TECHNICZNE

Prędkość przesuwu taśmy	4,76 cm/s
Nierównomierność przesuwu taśmy	0,25%
Zakres częstotliwości	50 ÷ 12 000 Hz
Moc wyjściowa (przy zniekształceniach $h = 5\%$ )	2 × 6 W
Dynamika	50 dB
Skuteczność kasowania	70 dB
Tłumienie przeniku między kanałami stereo	32 dB
Regulacja barwy dźwięku	0 ÷ +18 dB w zakresie dźwięków niskich i wysokich
Czas przewijania (w zależności od rodzaju kasety)	60 ÷ 90 s
Wskaźnik wystawiania	podwójny, magnetoelektryczny
Wejścia:	
– mikrofon/radio	2 × (0,14 ÷ 30 mV); 2 kΩ
– gramofon/magnetofon	2 × (70 mV ÷ 15 V); 1 MΩ
Wyjścia:	
– radio	2 × 0,5 V; 10 kΩ
– głośniki: impedancja znamionowa	8 Ω
– słuchawki	2 × 4,5 V; 400 Ω
Zasilanie	220 V, 50/60 Hz
Pobór mocy	~ 25 W

## Pozycja pracy

pozioma

## Wymiary

223 × 200 × 75 mm

## Ciężar

około 32 N

Podane wartości parametrów charakteryzują średni poziom jakościowy osiągany w magnetofonach. Wartości graniczne (obowiązkowe minima jakościowe) są ustalone w „Warunkach Technicznych”.

## MAGNETOFON SZPUŁOWY TYPU „ZK-146”

Magnetofon typu „ZK-146” jest czterościeżkowym, jednaprędkościowym, pełnotranzystorowym urządzeniem domowym, klasy popularnej, przeznaczonym do stereofonicznego i monofonicznego zapisu i odczytu dźwięków w układzie czterościeżkowym. Magnetofon umożliwia realizację następujących funkcji:

- zapisywanie stereo lub mono z mikrofonu magnetoelektrycznego, odbiornika radiowego, gramofonu, wzmacniacza akustycznego albo drugiego magnetofonu;
- synchroniczne zapisywanie i przepisywanie ze ścieżki na ścieżkę wraz z dogrywaniem na jednej ścieżce nowego sygnału;
- odczytywanie zapisu stereo lub mono i odtwarzanie przez głośniki własne lub dodatkowe, albo przez słuchawki stereo lub mono, a także przy współpracy z dodatkowym zewnętrznym wzmacniaczem akustycznym;
- podsłuch kontrolny podczas zapisywania za pomocą głośników lub słuchawek.

Istotne znaczenie dla jakości zapisu i odczytu ma typ użytej taśmy, przy czym producent zaleca stosowanie taśm AN35 lub AN25; są to taśmy żelazowe, niskoszumne, na podłożu poliestrowym.

## DANE TECHNICZNE

Prędkość przesuwu taśmy	9,53 cm/s
Nierównomierność przesuwu taśmy	0,18%



**MAGNETOFON SZPULOWY  
TYPU ZK-146**



Zakres częstotliwości	$40 \div 12\,500\text{ Hz}$
Dynamika	$\geq 52\text{ dB}$
Moc wyjściowa	$2 \times 6\text{ W}$
Skuteczność kasowania	$\geq 70\text{ dB}$
Tłumienie przeniku między kanałami stereo	$-45\text{ dB}$
Regulacja barwy dźwięku (w zakresie dźwięków wysokich)	$-18\text{ dB} \div 0\text{ dB}$
Maksymalna średnica szpuli	150 mm
Czas przewijania szpuli z taśmą 26 $\mu\text{m}$	około 5 minut
Wskaźnik wysterowania	podwójny, magnetoelektryczny
Głośniki wewnętrzne	eliptyczne 160 $\times$ 100 mm
Wejścia:	
– mikrofon	$2 \times (0,2 \div 20)\text{ mV};$ 5 k $\Omega$
– radio	$2 \times (0,1 \div 5)\text{ mV}/$ /k $\Omega$
– gramofon/magnetofon	$2 \times (80 \div 5000)\text{ mV};$ 2 M $\Omega$
Wyjścia:	
– radio	$2 \times 0,8; 12\text{ k}\Omega$
– słuchawka	$2 \times 2\text{ V}; 100\text{ }\Omega$
– głośnik zewnętrzny; impedancja znamionowa	8 $\Omega$
Zasilanie	220 V, 50 Hz
Pobór mocy	50 W

Pozycja pracy:	pozioma
Wymiary	475 $\times$ 300 $\times$ 150 mm
Ciężar	około 80 N

Podane wartości parametrów charakteryzują średni poziom jakościowy osiągnięty w magnetofonach.

## MAGNETOFONY TYPU „M-1416S” i „M-1417S”

Magnetofony typu „M-1416S” i „M-1417S” stanowią jedną grupę konstrukcyjną, a różnica między nimi polega na tym, że „M-1416S” jest przeznaczony do pracy w pozycji poziomej natomiast „M-1417S” może pracować dodatkowo w pozycji pionowej.

Podstawowe dane techniczne magnetofonów typu „M-1416S” i „M-1417S” oraz ich funkcje użytkowe są takie same jak magnetofonu typu „ZK-146”.

## MAGNETOFONY TYPU „ZK-246”, „M-2404S”

Wymienione rodzaje magnetofonów stanowią jedną rodzinę sprzętu o zbliżonych właściwościach użytkowych i nieznacznie zróżnicowanej konstrukcji. Zasadnicze różnice między nimi uwidaczniają się w układach regulacji barwy dźwięków odmiennym rozwiązaniu układów elektronicznych i zróżnicowanym wyglądzie zewnętrznym.

Magnetofony te są przeznaczone do zapisywania i odczytywania stereofonicznego i monofonicznego w układzie czterościeżkowym, i umożliwiają następujące funkcje:

- zapisywanie stereo lub mono z mikrofonu magnetoelektrycznego, odbiornika radiowego, gramofonu, wzmacniacza akustycznego lub drugiego magnetofonu;



**MAGNETOFON  
TYPY ZK-246**



**MAGNETOFON  
TYPU M-2404S**



- zapisywanie synchroniczne i przepisywanie ze ścieżki na ścieżkę wraz z dogrywaniem na jednej ścieżce nowego sygnału;
- odczytywanie zapisu stereo lub mono i odtwarzanie przez głośniki własne lub dodatkowe, albo przez słuchawki stereo lub mono, a także przy współpracy z dodatkowym zewnętrznym wzmacniaczem akustycznym;
- podsłuch kontrolny podczas zapisywania za pomocą głośników lub słuchawek magnetoelektrycznych.

Układ elektryczny magnetofonu zawiera dwa identyczne toru wzmacniaczy skonstruowane na krzemowych elementach dyskretnych. Zastosowany w magnetofonie symetrycznym generator napięcia kasowania i prądu podkładu odznacza się małym współczynnikiem zniekształceń harmoniczych ( $\leq 0,5\%$ ) oraz dużą stałością napięcia wyjściowego, co umożliwia prawidłową współpracę z odbiornikiem radiowym i zapis audycji o bardzo małym poziomie szumów i zniekształceń nieliniowych. Wszystkie elementy manipulacyjne zgrupowano w jedną całość i usytuowano na nieco obniżonej powierzchni obudowy, dzięki czemu uzyskano łatwiejszą obsługę przy jednoczesnym nie powiększaniu gabarytów sprzętu. Do sterowania funkcjami związanymi z ruchem taśmy służy przełącznik klawiszowy, który daje możliwość szybkiego przewijania taśmy do przodu i do tyłu, ustawienia układu elektrycznego w pozycji „zapis”, uruchamiania biegu taśmy w czasie odtwarzania i zapisu oraz powrotu do położenia spoczynkowego.

Klawisz „szybki stop” pozwala na natychmiastowe zatrzymanie taśmy, nie wpływając na położenie klawiszy „start” lub „zapis”. Jest to szczególnie przydatne przy zapisie, pozwala bowiem na ustawienie poziomu nagrania przy nieruchomej taśmie. Poszczególne czynności przełącznika są blokowane, zapobiegając zniszczeniu taśmy przy nieumiejętnej obsłudze.

Przełącznik rodzaju pracy służy do przełączania wzmacniacza w pozycję mono, co sygnalizuje lampka kontrolna koloru zielonego lub w pozycję stereo, co sygnalizuje lampka kontrolna koloru czerwonego. W położeniu mono możliwy jest zapis i odtwarzanie pojedyncze, jak również łączenie obu ścieżek oraz przepisywanie ze ścieżki na ścieżkę.

Do regulacji parametrów wzmacniaczy kanałowych, takich jak poziom zapisu i odtwarzania służą potencjometry suwakowe. Klawiszowy przełącznik: „radio”, „gramofon” i „magnetofon” pozwala na przełączanie wejść wzmacniaczy kanałowych stosownie do rodzaju źródła sterowania, przy czym możliwe jest pozostawienie na stałe wtyczek „mikrofon”, „radio” i „gramofon” w swoich gniazdach. Całość pulpitu sterującego dopełniają: przełącznik prędkości przesuwu taśmy, czterocyfrowy licznik, umożliwiający selektywny wybór żądanej informacji z nagranej spuli taśmy oraz duży, dwuwskazówkowy, podświetlony wskaźnikysterowania.

Dodatkowym walorem eksploatacyjnym magnetofonu jest układ elektromechaniczny powodujący samoczynne ustawienie się przełącznika klawiszowego w pozycji „stop”, w wypadku dojścia taśmy do końca. Działanie układu jest jednak warunkowane koniecznością posiadania taśmy z końcami metalizowanymi, co na ogół jest spełniane przez producentów.

Konstrukcja zawieszenia silnika, a także niewielka prędkość obrotowa części wirujących powoduje, że magnetofon ma dużą trwałość przy niskim poziomie szumów mechanicznych. Obudowę magnetofonu stanowią ramki drewniane o dekoracyjnej okleinie, pokrywy ozdobne wyłożone tzw. blachami „drapany-mi” oraz opalizowane folie przykrywające szpule z taśmą. Elementy regulacyjne wykonane z metalizowanego tworzywa ABS, efektowna rączka, a także dyskretna i subtelna grafika dopełniająca całości zewnętrznego wyglądu magnetofonu.

Magnetofon jest przeznaczony do użytku domowego, a dzięki możliwości pracy zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej dobrze daje się ustawiać na stolikach oraz wszelkiego rodzaju regałach i meblościankach. Łatwość przenoszenia urządzenia zapewnia składana rączka.

## DANE TECHNICZNE

Prędkość przesuwu taśmy	19,05 i 9,53 cm/s
-------------------------	-------------------

Nierównomierność przesuwu taśmy:

– przy prędkości 19 cm/s	0,12%
– przy prędkości 9,5 cm/s	0,16%

<b>Zakres częstotliwości:</b>	
– przy prędkości 19 cm/s	$40 \div 18\,000$ Hz
– przy prędkości 9,5 cm/s	$40 \div 16\,000$ Hz
<b>Moc wyjściowa (sinusoidalna)</b>	$2 \times 5$ W
<b>Dynamika</b>	$\geq 52$ dB
<b>Skuteczność kasowania</b>	$\geq 70$ dB
<b>Tłumienie przeniku</b> między kanałami stereo	-45 dB
<b>Regulacja barwy dźwięku:</b>	
– ZK-246	$12 \div 0$ dB w zakresie dźwięków wysokich
– M-2404S	$\pm 12$ dB w zakresie dźwięków niskich i wysokich
<b>Maksymalna średnica szpuli</b>	180 mm
<b>Czas przewijania szpuli z taśmą</b> 26 $\mu$ m	około 4 minut
<b>Automatyczne wyłączenie na końcu szpuli przy zastosowaniu odcinka taśmy metalizowanej</b>	
<b>Wskaźnikysterowania</b>	podwójny, magnetoelektryczny
<b>Głośniki wewnętrzne</b>	eliptyczne $145 \times 100$ mm
<b>Wejścia:</b>	
– mikrofon	$2 \times (0,2 \div 25)$ ; mV; 3 k $\Omega$
– radio	$2 \times (0,1 \div 3)$ mV/ /k $\Omega$
– gramofon	$2 \times (75 \div 4000)$ mV; 910 k $\Omega$

<b>Wyjścia:</b>	
– radio	$2 \times 0,5$ V; 10 k $\Omega$
– głośnik dodatkowy	$4 \div 8$ $\Omega$
– słuchawka	$2 \times 1$ V; 10 k $\Omega$
<b>Zasilanie</b>	200 V/110 V; 50 Hz
<b>Pobór mocy</b>	80 VA
<b>Pozycja pracy</b>	pionowa lub pozioma
<b>Wymiary</b>	$440 \times 340 \times 170$ mm
<b>Ciężar</b>	około 130 N

Podane wartości parametrów charakteryzują średni poziom jakościowy osiągany w magnetofonach. Wartości graniczne (obowiązkowe minima jakościowe) są ustalone w „Warunkach Technicznych”.

## MAGNETOFON TYPU „ZK-226D”

Magnetofon typu „ZK-226D” jest dwusieczkowym stereofonicznym urządzeniem bez stopni mocy (tzw. „deck”).

Dwuśladowy monofoniczny lub stereofoniczny sposób zapisu przeznacza go do zaspokajania potrzeb bardziej wymagających odbiorców. Mogą korzystać z niego takie instytucje, jak: teatry, estrady, szkoły muzyczne oraz odbiorcy mający studia muzyczne wyposażone, między innymi, we wzmacniacze mocy.

Konstrukcja własna oparta na bazie ZK-246Z może pracować w pozycji poziomej i pionowej. Szata zewnętrzna ma bardzo nowoczesną formę plastyczną i podświetlone napisy przełączników funkcji i rodzaju pracy. Dwa wskaźnikiysterowania oraz potencjometry suwakowe nadają urządzeniu charakter profesjonalny i ułatwiają obsługę, a „autostop” wyłącza magnetofon przy końcu taśmy.



**MAGNETOFON  
TYPU ZK-226D**



Magnetofon umożliwia realizację następujących funkcji:

- zapis i odczyt sygnałów stereofonicznych na dwóch kanałach z jednokierunkowym wykorzystaniem taśmy w układzie ścieżek  $2 \times 1/2$ ;
- zapis i odczyt sygnałów monofonicznych w jednym kanale z dwukierunkowym wykorzystaniem taśmy w układzie  $1 \times 1/2$ ;
- odczyt sygnałów stereofonicznych w układzie monofonicznym dwukanałowym, równoległym;
- współpraca z odbiornikami radiowymi stereo- i monofonicznymi w zakresie zapisu oraz odczytu, jeśli odbiornik jest wyposażony we wzmacniacz mocy;
- współpraca ze wzmacniaczami kwadrofonicznymi wyposażonymi w dekodery i syntetyzery kwadrofoniczne;
- współpraca z gramofonem stereo- lub monofonicznym z przetwornikiem wychyleniowym (piezo);
- jw. z gramofonem z przetwornikiem prędkościowym przy użyciu dodatkowego wzmacniacza korekcyjnego. (np. WGM73-ZRK);
- współpraca z mikrofonem stereo- lub monofonicznym;
- współpraca z drugim magnetofonem w zakresie zapisu oraz, jeżeli ten ma wzmacniacze mocy, również w zakresie odczytu;
- odczyt zapisu własnego lub wykonanego na innym magnetofonie stereofonicznym dwuśladowym za pośrednictwem słuchawek stereofonicznych lub wzmacniacza stereofonicznego i kolumn głośnikowych;
- wyłączenie automatyczne na końcu taśmy.

Przy prędkości przesuwu 19 cm/s magnetofon spełnia wymagania Hi-Fi (wysoka wierność).

#### DANE TECHNICZNE

Prędkość przesuwu taśmy	19,05 cm/s $\pm 1,5\%$ 9,53 cm/s $\pm 2\%$
-------------------------	---

Nierównomierność przesuwu:

– przy prędkości 19 cm/s	0,15%
– przy prędkości 9,5 cm/s	0,2%

Zakresy częstotliwości:

– przy prędkości 19 cm/s	40 ÷ 18 000 Hz
– przy prędkości 9,5 cm/s	40 ÷ 16 000 Hz

Dynamika:

– przy prędkości 19 cm/s	$\geq 56$ dB
– przy prędkości 9,5 cm/s	$\geq 52$ dB

Skuteczność kasowania:  $\geq 65$  dB

Dane elektryczne wejść:

rodzaj wejścia	czułość	rezystancja
– mikrofonowe	$2 \times (0,3 \div 30)$ mV	3 k $\Omega$
– radiowe	$2 \times (0,1 \div 10)$ mV/ /k $\Omega$	3 k $\Omega$
– gramofonowe	$2 \times (125 \text{ mV} \div 4 \text{ V})$	1 M $\Omega$

Dane elektryczne wyjść:

– liniowe	$2 \times 0,5$ V	10 k $\Omega$
– słuchawkowe	$2 \times 100$ mV	400 $\Omega$

Zalecany wzmacniacz zewnętrzny WST-101

Zalecane słuchawki stereofoniczne SN-60 lub SN-62

Maksymalna średnica szpuli 18 cm

Czas przewijania szpuli o  $\phi$  18 cm z taśmą DP około 4 minut

Zasilanie 220 V, 50 Hz

Pobór mocy 65 VA

Wymiary 440  $\times$  340  $\times$  170 mm

Ciężar około 120 N

## MAGNETOFON KWADROFONICZNY TYPU „M-2406QD”

Magnetofon typu „M2406QD” jest czterościeżkowym, szpułowym, jednopiędkościowym, kwadrofonicznym magnetofonem bez stopni mocy („deck”) opartym na konstrukcji mechanicznej rodziny magnetofonów ZK-200.

Magnetofon jest przystosowany do pracy zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej, i przeznaczony do:

- zapisu i odczytu audycji kwadrofonicznych w systemie dyskretnym, tj. w czterech niezależnych kanałach z jednokierunkowym wykorzystaniem taśmy w układzie ścieżek  $4 \times 1/4$ ;
- zapisu i odczytu audycji stereofonicznych w dwóch niezależnych kanałach z dwukierunkowym wykorzystaniem taśmy w układzie  $2 \times 1/4$ ;
- zapisu i odczytu sygnałów monofonicznych w układzie równoległego lub sumarycznego wykorzystania czterech lub dwóch pracujących kanałów.

W magnetofonie zastosowano szereg nowoczesnych zespołów i podzespołów, takich jak: monolityczne układy scalone, uniwersalną czterokanałową głowicę, tranzystory bezszumowe, kondensatory tantalowe oraz potencjometry suwakowe.

Magnetofon jest przystosowany do współpracy z następującymi urządzeniami:

- wzmacniaczami stereo, np. typu WST-101 o wybieranych wejściach i wyjściach w zakresie zapisu sygnałów doprowadzonych do poszczególnych wejść wzmacniacza oraz w zakresie odczytu,
- wzmacniaczami czterokanałowymi,
- odbiornikiem stereo w zakresie zapisu,
- demodulatorami, dekoderni, syntetyzerni kwadrofonicznych odbiorników radiowych i gramofonów dowolnych systemów w zakresie zapisu z płyt, z radia i odczytu przez dowolny wzmacniacz czterokanałowy lub dwa wzmacniacze stereo,
- z gramofonami z przetwornikami wychyleniowymi w zakresie zapisu mono i stereo,
- z gramofonami z przetwornikami prędkościowymi przy użyciu dodatkowego wzmacniacza korekcyjnego.

## DANE TECHNICZNE

Prędkość przesuwu taśmy	19,05 cm/s
Nierównomierność przesuwu taśmy	0,1%
Zakres częstotliwości pracy	$40 \div 18\,000$ Hz
Dynamika	54 dB
Tłumienie przeniku przy pracy kwadrofonicznej	30 dB
Skuteczność kasowania	65 dB
Gniazda wejściowe:	
– radiowe	$4 \times (0,1 \div 3)$ mV; k $\Omega$
– gramofonowe	$4 \times (75 \div 4000)$ mV; 1 M $\Omega$
Wyjście na wzmacniacz	$4 \times 0,7$ V; 47 k $\Omega$
Maksymalna średnica szpuli	18 cm
Zasilanie	220 V, 50 Hz
Pobór mocy	65 VA
Wymiary	$550 \times 350 \times 170$ mm
Ciężar	około 130 N

## ODTWARZACZ KASETOWY TYPU „703SP”

Odtwarzacz typu „703SP” jest standardowym, samochodowym urządzeniem kasetowym przeznaczonym do odtwarzania nagrań stereofonicznych i monofonicznych zapisanych na taśmie magnetycznej zamkniętej w kasie typu „compact”.



**MAGNETOFON KWADROFONICZNY  
TYPU M-2406QD**





**ODTWARZACZ KASETOWY  
TYPU 703SP**

Odtwarzacz współpracuje z dwoma zespołami głośnikowymi, których obudowy wykonano z tworzywa syntetycznego.

Odtwarzacz jest przeznaczony do instalowania w pojazdach osobowych. Urządzenie odtwarzające jest dostosowane do zamocowania w tablicy rozdzielczej, zaś zespoły głośnikowe, dzięki specjalnym uchwytem, mogą być mocowane, praktycznie rzecz biorąc, w dowolnym miejscu tak z przodu, jak i z tyłu pojazdu. Pulpit sterujący urządzeniem zawiera pojemnik do wkładania kaset oraz astabilny włącznik zapewniający przewijanie taśmy w przód. Pojemnik kasety jest zaopatrzony w specjalną półkę, po naciśnięciu której następuje zwolnienie zatrząsków i odryglowanie uchwytu kasety.

W urządzeniu zastosowano dwukanałowy wzmacniacz, składający się z trzech stopni wzmacniających skonstruowanych na krzemowych półprzewodnikowych elementach dyskretnych. Stopnie mocy zbudowano na układach scalonych.

Do regulacji parametrów wzmacniacza zastosowano dwa pokrętne regulatory, z których jeden pracuje jako regulator wzmocnienia, zaś drugi jako regulator pasma, działający przez obcinanie tonów wysokich.

Równoważenie wzmocnienia kanałów zrealizowano przy użyciu potencjometru paskowego, którego gałka suwaka wodzi po ocyfrowanej podziałce „balansu”.

Odtwarzacz jest przystosowany do zasilania z instalacji elektrycznej pojazdu o napięciu 12 V i ujemnym biegunie na masie. W mechanizmie napędowym odtwarzacza zastosowano silnik kolektorowy prądu stałego ze stabilizatorem oraz układ zatrzymywania silnika i sygnalizacji fonicznej końca taśmy.

#### DANE TECHNICZNE

Odtwarzanie kaset typu „compact”  
nagranych z prędkością

4,75 cm/s

Pasma przenoszenia częstotliwości

80 ÷ 8000 Hz

Zakres regulacji tonów wysokich

—10 dB (obcinanie)

Zakres regulatora równoważenia  
kanałów

20 dB

Poziom napięcie zakłócających

—38 dB

Dynamika

≥ 40 dB

Zasilanie

12 V

Wymiary

54×196×186 mm

Ciężar

około 18 N

### WZMACNIACZ TYPU „W-800F”

Wzmacniacz typu „W-800F” jest stereofonicznym, standardowym urządzeniem przeznaczonym do współpracy ze stereofonicznymi i monofonicznymi źródłami sygnału; jest on zbudowany na półprzewodnikowych elementach dyskretnych w układzie beztransformatorowym.

Wzmacniacz jest wyposażony w cztery niezależne gniazda wejściowe typu GM-5, których podłączenie do układu elektrycznego następuje przez wciśnięcie odpowiedniego klawisza przełączników znajdujących się na płycie czołowej.

Wyjścia wzmacniacza są przystosowane do współpracy z dwoma zespołami głośnikowymi, każdy o oporności 8 – 15 Ω i mocy do 10 W.

We wzmacniaczu zastosowano filtr antyszumowy, służący do ograniczenia pasma przenoszenia od strony wysokich częstotliwości, co pozwala ograniczać zakłócenia wywołane przez zużytą płytę gramofonową, oraz filtr antywibracyjny, który eliminuje zakłócenia niskiej częstotliwości wywołane przez mechanizmy napędowe urządzeń współpracujących.

Elementy regulacyjne wzmacniacza zostały umieszczone na płycie czołowej, na której, obok wspomnianego już klawiszowego przełącznika wejścia (rodzaju źródła sterowania) oraz filtrów: antyszumowego i antywibracyjnego, znajdują się: pokrętło regulacji wzmocnienia obu kanałów, niezależne podwójne regulatory tonów niskich i wysokich oraz pokrętło balansu, dające wyrównanie wzmocnień obu kanałów wzmacniacza. Ponadto, na płycie czołowej umieszczono przełącznik „mono-ste-

reo", wyłącznik sieciowy i lampkę kontrolną, sygnalizującą stan pracy urządzenia. Na ścianie tylnej wzmacniacza znajdują się gniazda wejściowe umożliwiające podłączenie magnetofonu, odbiornika radiowego, mikrofonu i gramofonu z wkładką kryształiczną oraz gniazda wyjściowe umożliwiające podłączenie zewnętrznych zespołów głośnikowych.

## DANE TECHNICZNE

Maksymalna moc wyjściowa	$2 \times 10 \text{ W}$
Moc wyjściowa znamionowa	$2 \times 6 \text{ W}$
Zniekształcenia nieliniowe	$\leq 3\%$
Charakterystyka częstotliwościowa	$40 \div 15\,000 \text{ Hz}$
Poziom zakłóceń	$-50 \text{ dB}$
Czułość:	
– wejście „gramofon”	500 mV
– wejście „magnetofon”	500 mV
Regulacja barwy dźwięku niezależna dla niskich i wysokich częstotliwości	$\pm 12 \text{ dB}$
Regulacja balansu	$\geq 12 \text{ dB}$
Maksymalny pobór mocy z sieci	60 VA
Bezpiecznik zwłoczny W-Ba-260 mA 2 $\times$ W-Ba-T 800 mA	250 V
Wymiary	$365 \times 310 \times 105 \text{ mm}$
Ciężar	około 56 N

## WZMACNIACZ HI-FI TYPU „Meluzyna WST-101”

Wzmacniacz typu „WST-101” jest urządzeniem akustycznym przeznaczonym do współpracy z tunerem TST-101 „Meluzyna” oraz z innymi rodzajami źródeł sterowania.

Możliwość zakupu oddzielnie tunera i wzmacniacza skłania do ponownego przedstawienia budowy i właściwości tego urządzenia.

Wzmacniacz typu „WST-101” zawiera dwa symetryczne tory kanałowe, z których każdy jest zbudowany na krzemowych elementach półprzewodnikowych. W każdym torze wzmacniacza występują: przedwzmacniacz mikrofonowy, wtórnik emiterowy, układy korekcyjne, trzystopniowy układ wzmacniający prądowo-napięciowy, stabilizator prądu spoczynkowego oraz stopień końcowy mocy. Wszystkie elementy regulacyjne umieszczono na przejrzystej zaprojektowanej płycie czołowej.

Wzmacniacz ma dwa rodzaje elementów regulacyjnych: obrotowe i przyciskowe. Elementy obrotowe stanowią podwójne potencjometry przeznaczone do regulacji wzmocnienia, równoważenia kanałów, regulacji tonów niskich i wysokich. Elementy przyciskowe to przyciski przełącznika klawiszowego służące do włączania filtru „N”, filtru „W”, filtrów „kontur I” i „kontur II” oraz do galwanicznegołączenia wyjścia urządzenia sterującego (odbiornik, gramofon, magnetofon, mikrofon) z wejściem kanałowym przedwzmacniaczy napięciowych. Również przystosowanie wzmacniacza do pracy mono lub stereo, jak i włączanie napięcia sieciowego jest realizowane za pomocą przełącznika klawiszowego. Włączenie do układu filtru „N”, nazywanego potocznie antywibracyjnym, powoduje eliminację zakłóceń, których źródłami najczęściej bywają silniki gramofonów lub magnetofonów. Włączenie filtru „W”, nazywanego potocznie antyszumowym, powoduje odfiltrowanie szumów pochodzących z zakurzonych płyt gramofonowych, jak i podniszczonych taśm magnetycznych. Filtry „kontur” zapewniają fizjologiczną regulację, dostosowując barwę tonu do poziomu głośności odtwarzania. Pokrętko równoważenia kanałów umożliwia przesuwanie pozornego środka obrazu dźwiękowego, zaś regulatory tonów niskich i wysokich pozwalają na odpowiednie kształtowanie charakterystyki częstotliwości.

Do wyjścia wzmacniacza mogą być dołączone zespoły głośnikowe o impedancji  $4 \Omega$  i mocy obciążeniowej większej od 20 VA.



## DANE TECHNICZNE

Pasmo przenoszenia	$20 \div 20\,000$ Hz
Regulacja tonów niskich	$\pm 12$ dB
Regulacja tonów wysokich	$\pm 12$ dB
Regulacja wzmocnienia	$\pm 46$ dB
Moc znamionowa	$2 \times 20$ W przy $R_{obc} = 4\Omega$

Współczynnik zawartości harmonicznych  
 $\leq 0,5\%$  dla  $f = 1000$  Hz i mocy  
znamionowej

Tłumienie przesłuchu przy  $f = 1000$  Hz  $-40$  dB

Regulacja równoważenia  
kanałów  $\pm 12$  dB

Wzmacniacz typu WST-101 może  
wzmacniać sygnały z następujących  
źródeł sterowania:

- tunera (odbiornik sterujący)  $220$  mV/470 k $\Omega$
- gramofonu z wkładką krystaliczną  $300$  mV/470 k $\Omega$
- gramofonu z wkładką magnetyczną  $5$  mV/4,7 k $\Omega$
- magnetofonu  $300$  mV/47 k $\Omega$

Wzmacniacz jest przystosowany do współpracy z następującymi przetwornikami elektroakustycznymi:

- zespołami głośnikowymi o impedancji  $4 \div 15\Omega$  i mocy obciążeniowej  $20$  W, np. typu ZGZ-20-1, ZGZ-20/4-H1;
- słuchawkami stereo o impedancji  $200 \div 400\Omega$ , np. typu SN-50, SN-60, SN-62;
- mikrofonami MDU-24, MDU-25.

Wzmacniacz ma obudowę drewnianą wyłożoną okleiną ze szlachetnych gatunków drzew.

Estetyczny wygląd, niewielkie wymiary ( $400 \times 270 \times 120$  mm), wysokie parametry użytkowe (wzmacniacz spełnia wymagania urządzenia Hi-Fi), bogate wyposażenie eksploatacyjne – to podstawowe walory prezentowanego urządzenia.

## WZMACNIACZ HI-FI TYPU „PA-107”

Wzmacniacz typu „PA-107” jest stereofonicznym urządzeniem akustycznym wysokiej klasy przeznaczonym do współpracy z tunerem odbiornika radiowego lub z odbiornikiem, magnetofonem i gramofonem, w celu nagłośnienia świetlic, lokali lub pomieszczeń mieszkalnych.

Wzmacniacz skonstruowano na 35 krzemowych elementach dyskretnych, w tym 32 wzmacniających. Wszystkie elementy regulacyjne wzmacniacza są usytuowane na płycie czołowej. Występują tu dwa rodzaje elementów: obrotowe i przyciskowe. Elementy obrotowe to potencjometry pozwalające na płynną regulację wzmocnienia, regulację tonów wysokich i niskich oraz regulację równoważenia kanałów. Elementy przyciskowe stanowią wielopozycyjny przełącznik klawiszowy, którego poszczególne segmenty przyciskowe pozwalają na:

- ustawienie rodzaju pracy wzmacniacza w pozycji mono lub stereo,
- włączenie filtra antyszumowego, wprowadzającego tłumienie dla sygnałów o częstotliwości powyżej  $8$  kHz, co ogranicza trzaski wprowadzane przez zużytą płytę,
- włączenie filtra antywibracyjnego, powodującego ograniczenie zakłóceń wprowadzanych przez mechanizm napędowy gramofonu,
- włączenie filtru, który zapewnia fizjologiczną regulację, dostosowując barwę tonu do poziomu głośności odtwarzania.

Również za pomocą przełącznika przyciskowego można włączyć na wejście wzmacniacza określone źródło sygnałów sterujących, tj. gramofon z wkładką ceramiczną, gramofon z wkładką magnetodynamiczną, odbiornik radiofoniczny i magnetofon.

Załączanie napięcia zasilającego wzmacniacza odbywa się również za pomocą przełącznika przyciskowego przy czym fakt obecności napięcia jest sygnalizowany lampką kontrolną.



**WZMACNIACZ Hi-Fi  
TYPU PA-107**

## DANE TECHNICZNE

Pasma przenoszenia	20 ÷ 40 000 Hz
Moc wyjściowa	
– sinusoidalna	2×12 W
– muzyczna	2×16 W
Zniekształcenia nieliniowe dla mocy wyjściowej sinusoidalnej	$h \leq 0,7\%$
Regulacja barwy dźwięku:	
– przy 100 Hz	+14 dB –12 dB
– przy 10 000 Hz	+15 dB –18 dB
Korekcja psfometryczna:	
– przy 100 Hz	+6 dB
– przy 10 000 Hz	+6 dB
Wejścia:	
– gramofon z wkładką magneto- dynamiczną	3 mV/47 kΩ
– gramofon z wkładką ceramiczną	200 mV/1 MΩ
– odbiornik radiofoniczny	200 mV/47 kΩ
– magnetofon	200 mV/150 kΩ
Wyjścia:	
– dwie grupy głośników o impedancji	4 ÷ 5 Ω
– słuchawki	400 Ω/ 1 mW
Zasilanie	220 V, 50 Hz
Pobór mocy	około 80 VA
Wymiary	405×288×125 mm

## WZMACNIACZ KWADROFONICZNY HI-FI TYPU „WKT-101”

Wzmacniacz typu „WKT-101” jest czterokanałowym kwadrofonicznym urządzeniem akustycznym. Łącznie z odbiornikiem „Meluzyna” stanowi zestaw umożliwiający użytkownikom kwadrofoniczne odtwarzanie taśm magnetycznych nagranych w systemie dyskretnym lub SQ, a także przy użyciu gramofonu płyt kwadrofonicznych nagranych w systemie SQ. Istnieje również możliwość odtwarzania nagrań stereofonicznych jako pseudokwadrofonicznych. Ponadto wzmacniacz typu WKT-101 może być stosowany jako wzmacniacz stereofoniczny.

Dla zdekodowania sygnałów zakodowanych w systemie SQ wzmacniacz wyposażono w specjalny układ macierzy dekodującej. W budowie wzmacniacza wykorzystano zunifikowane elementy konstrukcji mechanicznej i elementy dekoracyjne oraz zespół wzmacniacza mocy i zespoły głośnikowe z odbiornika typu „Elizabeth”.

We wzmacniaczu zastosowano szereg nowoczesnych podzespołów i elementów, takich jak: potencjometr poczwórny, stos prostowniczy, obwód grubowarstwowy mocy.

Wzmacniacz wyposażono w szereg gniazd wejściowych, takich jak:

- gniazdo odbiornika,
- gniazdo gramofonu z wkładką krystaliczną,
- gniazdo gramofonu z wkładką magnetyczną,
- gniazdo magnetofonu stereofonicznego,
- gniazdo wejścia dyskretnego.

## DANE TECHNICZNE

### Odtwarzanie stereofoniczne

Czułość na wejściu przy uzyskaniu  
mocy znamionowej:

– wejścia OR	300 mV
– wejścia gramofonu z wkładką krystaliczną	300 mV/470 kΩ
– wejścia gramofonu z wkładką magnetyczną	10 mV/47 kΩ





**WZMIACNIACZ KWADROFONICZNY Hi-Fi  
TYPU WKT-101**

– wejścia magnetofonu	300 mV/470 k $\Omega$
– wejścia dyskretnego	300 mV/22 k $\Omega$
Pasma przenoszenia	40 ÷ 16 000 Hz
Poziom napięć zakłócających w odniesieniu do mocy znamionowej dla jednego kanału, przy płaskiej charakterystyce przenoszenia	–50 dB
Regulacja tonów niskich i wysokich	
dla $f = 50$ Hz	+10 dB
	– 8 dB
dla $f = 12\,500$ Hz	+10 dB
Regulacja równoważenia kanałów	$\geq 12$ dB
Tłumienie przesłuchu przy:	
– $f = 1000$ Hz	–35 dB
– $f = 10\,000$ Hz	–30 dB
Odtwarzanie kwadrofoniczne	
Zniekształcenia nieliniowe przy wysterowaniu sygnałem czułościowym dla wszystkich wejść w każdym z kanałów, w zakresie 100 Hz do 3000 Hz i $P_{wyj} = 5$ W	$h \leq 2\%$
Moc wyjściowa WST-101	2×20 W WKT-101; 2×10 W (kanały tyłne)
Wymiary	430×120×270 mm

## GŁOŚNIKI I ZESPOŁY GŁOŚNIKOWE

Głośniki są często porównywane do instrumentów muzycznych – i nie bez powodu. To właśnie głośniki i tylko one w zestawach elektroakustycznych emitują dźwięki. Ocena ich brzmie-

nia opiera się na wrażeniach słuchowych, podczas gdy inne człony zestawu można oceniać tylko wyłącznie przy użyciu przyrządów pomiarowo-kontrolnych.

Głośnik w przeciwieństwie do instrumentu trzeba podporządkować zupełnie innym kryteriom. Jego doskonałość polega na zupełnej neutralności, absolutnym braku własnych „zabarwień” i kompletnej pasywności. Głośnik musi być „bezosobowy”. Pomysłany jest bowiem nie jako źródło dźwięku, ale jako jego reproduktor. Głośnik musi odtwarzać równie wiernie brzęk talerzy, miękki ton skrzypiec, wibracje kontrabasu czy jasny ton trąbki. Głośnik powinien odtwarzać muzykę tak czysto, aby wydawało się, że go nie ma. Na tym polega trudność określenia i scharakteryzowania jakości głośników.

Dobry głośnik może być opisany prawie wyłącznie przez negację: wolny od zabarwień, nie brzmi „ani ostro” ani „matowo”, ani „miętko”, ani „twardo”. Jeżeli czyjeś ucho przywykło do typowych wad przeciętnego głośnika, to może je odkryć w tym opisie braku wad. Odkąd zespoły głośnikowe mają tendencję do matowego brzmienia, opisuje się dobry głośnik jako ten, który ma brzmienie „brilliant”. Przy wyborze zespołu głośnikowego dobrze jest znać te określenia i nie kusić się o wybór zespołu, który zarówno w warunkach idealnych, jak i w porównaniu z innymi, najlepszymi, wykaże się specyficznym brzmieniem.

Jedynym kryterium oceny brzmienia zespołu głośnikowego jest jego naturalność.

„UNITRA” oferuje to, co w sztuce konstruowania zespołów głośnikowych jest najnowsze i najlepsze.

## INSTALOWANIE ZESPOŁÓW GŁOŚNIKOWYCH DLA WIERNEGO ODTWARZANIA STEREOFONICZNEGO

Powszechnie uważa się, że słuchanie stereofonii jest możliwe tylko w dużych wnętrzach. Nie jest to opinia słuszna, ponieważ efekt stereofoniczny zależy wyłącznie od prawidłowego stosunku odległości pomiędzy słuchaczami i głośnikami, a nie odległości

bezwzględnych. Konieczne jest, aby zespoły głośnikowe pracujące w kanale lewym (L) i w kanale prawym (P) były tego samego typu. Miejsca ich usytuowania powinny wyznaczać boczne granice wyimaginowej „panoramy dźwiękowej” (zwanej również „bazą”). Jeżeli słuchacze siedzą blisko głośników, rozstawienie ich nie może być zbyt duże. Jednak, gdy słuchacze znajdują się dalej, w dużym pomieszczeniu, to „baza” musi być większa dla prawidłowego efektu stereofonicznego. Jako zasadę przyjęto: odległość między głośnikami powinna być równa  $3/4$  odległości odbiorników do słuchaczy. Dźwięk z głośników musi docierać do słuchacza bezpośrednio i bez przeszkód, aby zapewnić nie zakłócony i sugestywny efekt przestrzenny. Słuchacze muszą mieć, niczym nie przesłonięty, widok na głośniki. Z drugiej strony dobrze jest, jeżeli część dźwięku dociera do ucha przez liczne odbicia. Mieszanie dźwięku jest najlepsze przy nieregularnych załamaniach ścian mebli i innych przedmiotów. W warunkach idealnych zespoły głośnikowe powinny być umieszczone na tym samym poziomie, na jakim znajdują się głowy słuchaczy lub nieco wyżej. Ustawienie to będzie odczuwalne jako naturalne przez analogię do sali koncertowej, gdzie orkiestra gra na podwyższeniu. Z czysto akustycznego punktu widzenia zespoły głośnikowe można usytuować również niżej. Duże zespoły mogą być ustawiane na podłodze; wówczas z reguły następuje uwydatnienie niskich częstotliwości, co można oczywiście skorygować we wzmacniaczu. Promieniowanie tonów niskich jest w znacznym stopniu zależne od ustawienia zespołów głośników względem ścian pomieszczenia. Jeżeli zespół stoi równolegle do ścian i ponadto w rogu pokoju, to odtwarzanie basów jest najlepsze. Gorzej jest, gdy drugi zespół jest odstawiony z kąta w stronę środka pokoju.

Przewody do przyłączania zespołów głośnikowych do wzmacniacza mogą być dość długie. Przewody standardowe mogą być dowolnie przedłużane, trzeba jednak zwracać uwagę na biegunowość połączeń, aby zapewnić synfazową pracę zespołów. Pomyłka może zniweczyć efekt stereofoniczny i w pewnych przypadkach doprowadzić do zaniku tonów niskich. Można stosować dwużyłowy przewód o przekroju  $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$  dla połączeń do 10 m lub  $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$  dla połączeń do 20 m. Należy pamiętać, że moc muzyczna zespołu zawsze powinna być większa lub przynajmniej równa mocy wzmacniacza m.cz.

Regulatorem równowagi we wzmacniaczu m.cz. należy wyregulować głośność obu zespołów tak, aby była ona identyczna dla słuchacza zajmującego optymalną pozycję. Równoważnik pozwoli również skorygować różne ustawienia zespołów głośnikowych.

Zespoły głośnikowe „UNITRY” gwarantują znakomite efekty akustyczne w każdym wnętrzu i w każdej sytuacji.

Chcąc skompletować muzyczny zestaw Hi-Fi, należy zacząć od kompletowania głośników. „UNITRA” oferuje głośniki „tradycyjne” w obudowach otwartych, zamkniętych i w obudowie z otworem „bas reflex” oraz głośniki typu „compact” o małych gabarytach i dużej mocy w zespołach głośnikowych.

W skład zespołu głośnikowego wchodzi głośniki niskotonowe, średnionowe i wysokotonowe oraz zwrotnica elektryczna, materiał dźwiękochłonny w postaci pianki poliuretanowej i obudowa drewniana pokryta fornirem o estetycznym wykończeniu.

Liczba i rodzaj użytych w zespole głośników wynika z parametrów technicznych, które zespół musi spełnić, a zwłaszcza dwóch z nich najważniejszych – wielkości mocy i szerokości przenoszonego pasma. Wynikiem tej zależności są wymiary zespołu głośnikowego dużo mniejsze od wymiarów obudów głośników tzw. „tradycyjnych” o tych samych parametrach. Jednakże za tę bardzo poważną korzyść na rzecz zmniejszenia wymiarów zespołu głośnikowego „zapłacono” spadkiem tzw. efektywności (głośności) zespołu typu „compact” o około 4–6 dB w porównaniu z zespołem głośników „tradycyjnych”.

Zespoły głośnikowe są oznaczane symbolami literowo-cyfrowymi.

Zakłady „DIORA” oznaczają zespoły głośnikowe swojej produkcji w sposób następujący: ZGZ-20/4-H1, co znaczy: Zespół Głośnikowy Zwarty (compact) o mocy 20 W, impedancji 4  $\Omega$ , Hi-Fi, 1 opracowanie konstrukcyjne.

Zakłady Wytwórcze Głośników „TONSIL” prowadzą następującą symbolikę oznaczeń: ZG-10-C, co znaczy: Zespół Głośnikowy o mocy 10 W, typu „compact”.

Obok gotowych zestawów Zakłady „TONSIL” oferują zestawy głośnikowe składane typu „compact”.



Zespoły Głośnikowe produkcji Łódzkich Zakładów Radiowych „FONICA” są oznaczane symbolem litery A i numerem kolejnym opracowania.

#### **ZESTAW GŁOŚNIKOWY SKŁADANY TYPU „COMPACT” „ZGS-10-C”**

Zestaw głośnikowy składany typu „ZGS-10-C” zawiera komplet części zestawu głośnikowego „ZG-10-C” z wyjątkiem obudowy. Stanowi to dodatkową atrakcję dla wszystkich osób zainteresowanych samodzielną budową zestawu głośnikowego o bardzo dobrych parametrach i wystroju zewnętrznym dostosowanym do indywidualnych potrzeb.

Do każdego kompletu „ZGS-10-C” jest dołączana szczegółowa instrukcja montażu.

Zestawy są oferowane w dwóch wersjach opornościowych:  
8  $\Omega$  i 15  $\Omega$ .



**ZESTAW GŁOŚNIKOWY SKŁADANY  
TYPU „COMPACT” ZGS-10-C**

## MIKROFON TYPU „MDU-24”

Mikrofon magnetoelektryczny cewkowy (dynamiczny) stereofoniczny składa się z dwóch, oddzielnie obudowanych, mikrofonów o kardioidalnej charakterystyce kierunkowej.

Obudowy poszczególnych mikrofonów charakteryzują się oryginalnym kształtem. Żeberkowany przewód jest wykonany z metalizowanego, a tył z czarnego, tworzywa. Oba mikrofony łączy w całość składany, trójnóżkowy statyw.

Mikrofon typu „MDU-24” jest przewidziany głównie dla amatorów, którzy chcą otrzymać wyższej jakości nagrania stereofoniczne. Kąt ustawienia poszczególnych mikrofonów względem siebie można regulować w zależności od indywidualnych potrzeb.

Każdy mikrofon można łatwo oddzielić od ramienia statywu. Nasady mikrofonów w kształcie półkuli mają wewnętrzny gwint mocujący, równy 3/8", a więc oba mikrofony można mocować na oddzielnych statywach.

Mikrofon jest produkowany w dwóch wykonaniach o impedancji 200  $\Omega$  i 750  $\Omega$ . Odpowiada on wymaganiom Hi-Fi według DIN 45500.

### DANE TECHNICZNE

Charakterystyka kierunkowa	kardioidalna
Pasma przenoszenia	60 ÷ 15 000 Hz
Skuteczność przy 1 kHz	1,5 mV/m <sup>2</sup> /min 1,2 mV/m <sup>2</sup> (dla wykonania 200 $\Omega$ ) 2,5 mV/m <sup>2</sup> /min 2 mV/m <sup>2</sup> (dla wykonania 750 $\Omega$ )
Impedancja	200 $\Omega$ i 750 $\Omega$

### Wymiary

62×52×50 mm  
(pojedynczy mikrofon)

### Ciężar

400 mN (komplet)

Mikrofon wyposażono w mikrofonowy statyw stołowy MSS-12, 2 kable mikrofonowe 3 m, 2 wtyki WM-345-1 i estetyczne opakowanie z tworzywa.

## MIKROFON TYPU „MDU-25”

Mikrofon magnetoelektryczny cewkowy (dynamiczny) stereofoniczny składa się z dwóch, oddzielnie obudowanych, mikrofonów o kardioidalnej charakterystyce kierunkowej.

Mikrofon ten jest najbardziej odpowiedni i zalecany dla amatorów popularnych nagrań stereofonicznych.

Każdy mikrofon można łatwo oddzielić od ramienia statywu i umocować je na oddzielnych statywach.

Mikrofon charakteryzuje się estetycznym wyglądem zewnętrznym i niską ceną, przy jednocześnie dobrych parametrach elektroakustycznych.

### DANE TECHNICZNE

Charakterystyka kierunkowa	kardioidalna
Pasma przenoszenia	70 ÷ 10 000 Hz
Skuteczność przy 1 kHz	2,5 mV/N/m <sup>2</sup> (min 2 mV/N/m <sup>2</sup> )
Impedancja	750 $\Omega$

Mikrofon wyposażono w mikrofonowy statyw stołowy MSS-13, 2 kable mikrofonowe 3 m, 2 wtyki WM-345-1 i estetyczne opakowanie z tworzywa.





**MIKROFON  
TYPU MDU-24**

## SŁUCHAWKI TYPU „SN-50”

Słuchawki typu SN-50 są przeznaczone dla szerokiego grona użytkowników i służą do stereofonicznego i monofonicznego odtwarzania dźwięków muzyki i mowy. Są one produkowane w dwóch odmianach: z muszlami płaskimi i muszlami wokół-usznymi, w czterech kolorach: czarnym, czerwonym, zielonym i beżowym.

Słuchawki wykonuje się w następujących wersjach:

SN-SO-111 — kabel 2,5 m, 2 wtyki WDG-1

SN-SO-112 — kabel 2,5 m, wtyk WM-590

SN-50-121 — kabel 5 m, 2 wtyki WDG-1

SN-50-122 — kabel 5 m, wtyk WM-590

### DANE TECHNICZNE

Impedancja	400 $\Omega$
Pasma przenoszenia	20 ÷ 20 000 Hz
Skuteczność	105 dB/2,0 mW
Maksymalna moc	250 mW
Zniekształcenia nieliniowe	≤ 1%
Ciężar	około 2 N

## SŁUCHAWKI TYPU „SN-60”

Słuchawki typu „SN-60” są przeznaczone dla najbardziej wymagających odbiorców; charakteryzują się wysoce wiernym odtwarzaniem w całym słyszalnym zakresie częstotliwości muzyki stereofonicznej i monofonicznej odtwarzanej z gramofonów, magnetofonów, odbiorników radiofonicznych i wzmacniaczy elektroakustycznych. W muszlach usznych słuchawek zastosowano wykładzinę z tworzyw sztucznych wypełnioną płynem, dzięki czemu uzyskano znaczne wytłumienie dochodzących

z zewnątrz hałasów. Kształt i konstrukcja słuchawek są tak dobrane, że nawet przy dłuższym użytkowaniu nie powodują zmęczenia słuchacza.

Słuchawki są wyposażone w kable o długości 2,5 m i dwa rodzaje wtyków.

Słuchawki wykonuje się w następujących wersjach:

— Sn-60-1, kabel 2,5 m, wtyk WDG-1

— SN-60-2, kabel 2,5 m, wtyk WM-590.

### DANE TECHNICZNE

Impedancja	400 $\Omega$
Pasma przenoszenia	16 ÷ 20 000 Hz
Skuteczność	110 dB (0,2 mW)
Maksymalna moc	400 mW
Współczynnik zniekształceń nieliniowych	≤ 0,3%
Ciężar	około 4 N

## SŁUCHAWKI TYPU „SN-62”

Słuchawki typu „SN-62” są przeznaczone dla szerokiego kręgu użytkowników i służą do stereofonicznego i monofonicznego odtwarzania dźwięków mowy i muzyki z gramofonów, odbiorników radiofonicznych, magnetofonów, a także wzmacniaczy akustycznych.

Mala masa i nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne gwarantują dobre wrażenia słuchowe.

Słuchawki są wyposażone w kable o długości 2,5 m i 5 m oraz w trzy rodzaje wtyków.



**SŁUCHAWKI  
TYPU SN-50**





**SŁUCHAWKI  
TYPU SN-60**



**SŁUCHAWKI  
TYPU SN-62**

Słuchawki są wykonywane w następujących wersjach:

- SN-62-111 – stereo, kabel 2,5 m, wtyk WDG-1,
- SN-62-112 – stereo, kabel 2,5 m, wtyk WM-590,
- SN-62-121 – stereo, kabel 5 m, wtyk WDG-1,
- SN-62-122 – stereo, kabel 5 m, wtyk WM-590,
- SN-62-114 – stereo, kabel 2,5 m, bez wtyku,
- SN-62-124 – stereo, kabel 5 m, bez wtyku.

Ponadto słuchawki wykonuje się w wersji mono z kablem o długości 2,5 m i 5 m i wtykiem typu WS-2-1.

#### DANE TECHNICZNE

Impedancja	400 $\Omega$
Pasma przenoszenia	20 ÷ 18 000 Hz
Skuteczność	10 dB (2,0 mV)
Maksymalna moc	100 mW
Współczynnik zniekształceń nieliniowych	≤ 1%
Ciężar	około 3,5 N



# PROPOZYCJE ELEKTROAKUSTYCZNYCH ZESTAWÓW MUZYCZNYCH

Wszystkie potrzeby słuchaczy w zakresie kompletowania zestawów muzycznych z pewnością zaspokoją prezentowane w niniejszym informatorze domowe urządzenia stereofoniczne. Dzięki wysokiej jakości urządzenia te są stawiane w jednym szeregu z najlepszymi wyrobami czołowych firm światowych oraz są dowodem dynamicznego postępu i dużych możliwości zaspokajania stale rosnących potrzeb w tym zakresie.

Podjęwszy decyzję zaopatrzenia się w urządzenia „UNITRY” należy w wyspecjalizowanych placówkach handlowych zapoznać się z działaniem tych urządzeń, zasięgając porady sprzedawcy, niezależnie od tego czy zamierza się nabyć urządzenia pojedyncze, czy zespolone. Wówczas bowiem uzyska się pewność, że poszczególne człony zestawu muzycznego będą dopasowane, gwarantując optymalne, wierne odtwarzanie muzyki.

## CZŁONY ZESTAWU STEREOFONICZNEGO

Zestaw muzyczny składa się w zasadzie z trzech rodzajów, członów, a mianowicie:

- 1) urządzenia odbioru i źródła sygnału przetwarzającego informacje odbierane z „eteru” lub zapisane na płytach gramofonowych czy taśmach magnetycznych;
- 2) wzmacniaczy, które mają za zadanie wzmocnić mały poziom napięcia przekazanego przez urządzenia pierwszej grupy do tego stopnia, aby były w stanie wprawić w ruch membrany głośników. Proces wzmacniania można regulować i modyfikować na wiele sposobów. Z tego względu wzmacniacz jest ważnym elementem w procesie odtwarzania i stanowi główny człon zestawu;
- 3) głośników i słuchawek, które przetwarzają elektryczne napięcia zmienione na drgania powietrzne, a więc na dźwięk odbierany przez ucho. Jakość odtwarzania nawet najlepszego zestawu Hi-Fi stereo nie będzie lepsza niż jakość przyłączonych głośników, dlatego też na ich parametry kładzie „UNITRA” szczególny nacisk.

## ZESTAW GRAMOFONU ZE WZMACNIACZEM TYPU „WG-560f”

„WG-560f” to stereofoniczny zestaw wolno stojących urządzeń gramofonu „G-560f, wzmacniacza akustycznego W-800f oraz dwóch zespołów głośnikowych 10-watowych typu „compact”. Zestaw może być przeznaczony do nagłaśniania pomieszczeń świetlicowych, klubów, a także lokali mieszkalnych.

Parametry urządzeń zestawu przedstawiono w opisach poszczególnych wyrobów.

## ZESTAW SKOORDYNOWANY HI-FI

Uruchomienie produkcji wysokiej klasy gramofonu, magnetofonu odbiornika radiowego i telewizyjnego spowodowało konieczność przeprowadzenia koordynacji poszczególnych urządzeń tak z punktu widzenia wymagań elektrycznych, jak i estetyki wyglądu zewnętrznego.

Zestaw skoordynowany zawiera trzy źródła sterowania: tuner odbiornika radiowego, gramofon elektryczny, magnetofon typu „deck” oraz wzmacniacz stereofoniczny i dwa zestawy zespołów głośnikowych.

Punktem wyjścia dla koordynacji wyglądu zewnętrznego było nadanie poszczególnym segmentom wspólnych cech geometrii, kształtu sylwetki, kolorystyki i grafiki.

W dalszej części informatora przedstawiono poszczególne segmenty zestawu.

## TUNER TST-103

Tuner TST-103 to część odbiorcza zestawu. Tuner jest przeznaczony do odbioru monofonicznych programów radiowych na falach długich, średnich i krótkich oraz mono- i stereofonicznych ultrakrótkich.

Tuner jest wyposażony w gniazda: anteny zewnętrznej AM i FM, wyjściowe do wzmacniacza i magnetofonu. Ponadto, na zakresie fal średnich i długich zastosowano wewnętrzną antenę ferrytową, zaś na zakresie UKF pamięć elektroniczną. W torze AM zastosowano filtr pozwalający na regulację szerokości przenieszonego pasma.

### DANE TECHNICZNE

**Zakresy odbioru fal :**

- fale długie	145 ÷ 275 kHz
- fale średnie I	525 ÷ 930 kHz
- fale średnie II	10 ÷ 1605 kHz
- fale krótkie I	5,95 ÷ 9,775 MHz
- fale krótkie II	11,7 ÷ 15,45 MHz
- fale krótkie III	17,7 ÷ 21,75 MHz
- fale ultrakrótkie	64 ÷ 73 MHz

**Czułość użytkowa z anteny zewnętrznej:**

- fale długie i średnie	80 $\mu$ V
- fale krótkie	100 $\mu$ V
- fale ultrakrótkie	4 $\mu$ V

### Czułość użytkowa z anteny ferrytowej:

- fale długie	1,5 mV/m
- fale średnie	0,8 mV/m

**Selektancja:**

- $f_s = 1$ MHz	pasmo wąskie	$\geq 50$ dB
	pasmo szerokie	$\geq 30$ dB
- $f_s = 60$ MHz		$\geq 41$ dB

**Tłumienie sygnałów o częstotliwości pośredniej:**

- dla AM	-40 dB
- dla FM	-66 dB

Skuteczność działania ARW 40 dB

**Tłumienie przesłuchu:**

- w pasmie 250 ÷ 6300 Hz -26 dB
- w pasmie 630 ÷ 12 500 Hz -15 dB

Napięcie wyjściowe dla wzmacniacza przy obciążeniu wyjścia

470 k $\Omega$  (100 pF  
wynosi 0,75 V)

## Zasilanie

220 V, 50 Hz

## Pobór mocy

około 10 VA

### Wymiary

400×290×120 mm

## Ciezar

około 80 N

## MAGNETOFON TYPU „ZK-246Z”

Magnetofon typu „ZK-2462” jest magnetofonem sterującym dwuprędkościowym, czterościeżkowym, przystosowanym do współpracy w zestawie urządzeń skoordynowanych. Jego funkcją jest wiarygodny zapis sygnałów akustycznych (mono lub stereo z mikrofonu, radioodblomnika, gramofonu i magnetofonu, a także i odtwarzanie przy użyciu zewnętrznego wzmacniacza akustycznego i zespołów głośnikowych.

Odtwarzanie dźwięków w przypadku samodzielnej pracy odbywa się za pomocą słuchawek stereofonicznych o impedancji  $2 \times 400 \Omega$ . Jest to więc typowe urządzenie nie mające kanałowych wzmacniaczy mocy. Wyjścia kanałowych wzmacniaczy napięciowych są zakończone wtykami emiterowymi.

Do sterowania funkcjami związanymi z ruchem taśmy służy przełącznik klawiszowy, który daje możliwość szybkiego przewijania taśmy do przodu i do tyłu, ustawiania układu w pozycji „zapis” i odtwarzania „stopu”. Do zmiany prędkości przesuwu taśmy służy przechylna dźwigenka, a do rejestracji jej położenia czterocyfrowy licznik mechaniczny. Do regulacji parametrów napięciowych wzmacniaczy kanałowych są przeznaczone potencjometry suwakowe poziomuysterowania taśmy przy zapisie oraz do regulacji głośności podsłuchu zapisywanej informacji.

Do zmiany wejścia źródła sterowania służy dwuprzyciskowy przełącznik, z którego jeden przycisk jest oznaczony napisem „radio”, a drugi „mikrofon”.

Magnetofon umożliwia dodatkowo zapis synchroniczny (tzw. playback) dwóch współbieżnych ścieżek 1 i 3 lub 2 i 4 oraz możliwość ich jednoczesnego odtwarzania, przepisywanie nagranej audycji z jednej ścieżki na drugą z możliwością jednoczesnego nagrania różnych efektów dźwiękowych (tzw. multi-playback), odczyt przez słuchawki zapisu własnego lub zapisu wykonanego na innym magnetofonie.

#### DANE TECHNICZNE

Prędkość przesuwu taśmy	9,5 i 19,05 cm/s ±2%
Szumy mechaniczne	—35 fonów
Dynamika przy znamionowym sygnale wejściowym	48 dB
Poziom napięcia zakłócającego	—43 dB
Skuteczność kasowania	65 dB
Tłumienie przesłuchu między ścieżkami w pasmie 500 ÷ 6300 Hz	—45 dB
Zawartość trzeciej harmonicznej (h3) w sygnale zniekształconym przez tor zapis-odczyt" ≤ 3% przy znamionowymysterowaniu taśmy	
Tłumienie przesłuchu pomiędzy kanałami:	
w pasmie 500 ÷ 6300 Hz	—25 dB
— przy $f = 1$ kHz	—45 dB
Zasilanie	220 V, 50 Hz
Pobór mocy	około 30 VA
Wymiary	około 440×340×170 mm
Ciężar	około 100 N

## GRAMOFON TYPU „G-601fz”

Gramofon typu „G-601fz” jest to jedno z trzech źródeł sterujących, występujących w zestawie urządzeń skoordynowanych. Jest on stereofonicznym gramofonem wysokiej klasy przeznaczonym do odtwarzania stereofonicznych i monofonicznych płyt nagranych z prędkością 33 $\frac{1}{3}$  i 45 obr/min. Konstrukcja urządzenia została oparta na rozwiązaniu gramofonu typu „G-601f”. Zastosowano tu również przetwornik magnetodynamiczny f-my Schure (USA), w konstrukcji ramienia układ antyscatingu oraz złącze umożliwiające wymianę głowicy, a także tłumik hydrauliczny powodujący płynne opuszczanie ramienia. W gramofonie umieszczono duży, ciężki talerz, wyważony dynamicznie, który jest napędzany przez silnik asynchroniczny za pomocą systemu paskowo-rolkowego. Istnieje również możliwość płynnej regulacji obrotów na każdym biegu w granicach ±1,5% i obrotów znamionowych danego zakresu prędkości.

#### DANE TECHNICZNE

Płynna regulacja obrotów	±1,5% na każdym biegu
Poziom zakłóceń od wibracji	—35 dB
Kołysanie dźwięku	±0,2%
Nacisk ostrza igły na płytę	0 ÷ 4 mN
Tłumienie przesłuchu między kanałami:	
— przy $f = 1000$ Hz	—20 dB
— w pasmie $f = 500 \div 6300$ Hz	—15 dB
Zakres przenoszenia przy nierównomierności charakterystyki przenoszenia w odniesieniu do 1 kHz:	
40 ÷ 60 Hz	±5 dB
63 ÷ 8000 Hz	±2 dB
8000 ÷ 125 000 Hz	±5 dB
Różnica charakterystyk przenoszenia kanałów przy $f = 1000$ Hz	2 dB



## WZMACNIACZ TYPU „WST-103”

Do wzmacniania sygnałów z poszczególnych źródeł sterowania służy dwukanałowy wzmacniacz typu „WST-103”. Wzmacniacz jest wyposażony w filtr szumowy, filtr typu „Rumpel”, dwa filtry psofometryczne „kontur I” i „kontur II”. Ponadto we wzmacniaczu zastosowano szereg gniazd wejściowych dla podłączenia: gramofonu z przetwornikiem piezoelektrycznym i magnetodynamicznym, magnetofonu, mikrofonu dynamicznego i tunera odbiornika radiowego.

Wzmacniacz spełnia wymagania stawiane urządzeniom Hi-Fi.

## GRAMOFONOWY ZESTAW KWADROFONICZNY

Zestaw służy do odtwarzania płyt stereo- i kwadrofonicznych, i składa się z następujących urządzeń:

- 2 wzmacniacze typu PA-107,
- gramofonu typu G-601f,
- dekodera DSQ,
- 4 kolumn „compact”, każda o mocy 20 W.

## DANE TECHNICZNE

Czułość na wejściu przy pełnej mocy wyjściowej:

- gniazdo tunera 220 mV
- gniazdo gramofonu z przetwornikiem piezoelektrycznym 5 mV
- gniazdo gramofonu z przetwornikiem magnetodynamicznym 5 mV
- gniazdo mikrofonu dynamicznego 5 mV
- gniazdo magnetofonu 300 mV

Pasma przenoszenia 20 ÷ 20 000 Hz

Największa moc użytkowa w odniesieniu do jednego kanału

$$-20 \text{ W na } P_{\text{obc}} = 4 \Omega$$

Współczynnik zawartości harmonicznych  $\leq 1\%$  w zakresie od 40 do 12 500 Hz dla mocy wyjściowej = 10 W przy płaskiej charakterystyce przenoszenia

Poziom napięć zakłócających w odniesieniu do mocy 50 mW dla jednego kanału nie gorszy niż -50 dB przy płaskiej charakterystyce przenoszenia

Zakres regulacji tonów niskich i wysokich w granicach  $\pm 12$  dB dla  $f = 50$  Hz i  $f = 12\,000$  Hz

Zakres regulacji równoważenia kanałów

$$\geq 12 \text{ dB}$$

Tłumienie przesłuchu sygnału przy  $f = 1000$  Hz -40 dB, a w pasmie częstotliwości 250 ÷ 10 000 Hz

$$-30 \text{ dB}$$

Zasilanie

$$220 \text{ V, } 50 \text{ Hz}$$

Pobór mocy jednego kanału

$$\text{około } 80 \text{ VA}$$

Wymiary

$$400 \times 290 \times 120 \text{ mm}$$

Ciężar

$$\text{około } 150 \text{ N}$$

### **Uwaga Użytkownicy!**

W związku z ciągłym postępem technicznym zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w nowo produkowanych urządzeniach stereo- i kwadrofonicznych oraz zmian parametrów elektrycznych i elektroakustycznych.

## ANKIETA KONKURSOWA

Przekazujemy Państwu „Informator STEREO i KWADRO 1975/1976/1977” zawierający wiele wiadomości z zakresu stereofonii i nowych urządzeń stereo.

Biuro Współpracy z Konsumentem „Opinia” w porozumieniu ze Zjednoczeniem Przemysłu Elektronicznego „UNITRA” oraz Biurem Zbytu Sprzętu Teledystrybucyjnego „UNIZET” prowadzi badanie, którego celem jest uzyskanie opinii użytkowników i nabywców domowych urządzeń stereofonicznych:

- o przydatności przekazanego Państwu „Informatora STEREO i KWADRO” oraz roli jaką powinien spełniać,
- o urządzeniach stereofonicznych produkowanych obecnie, w celu dalszego doskonalenia nowych urządzeń przewidzianych do produkcji w najbliższych latach.

Wszystkich Czytelników „Informatora” zapraszamy do udziału w ankiecie konkursowej.

Każda ankieta prawidłowo wypełniona i przesłana do dnia 31 grudnia 1976 r. pod adresem Biura „Opinia” weźmie udział w losowaniu cennych nagród rzeczowych ufundowanych przez producenta urządzeń stereofonicznych.



1. Czy „Informator STEREO i KWADRO” przyczynił się do:

a) uzupełnienia wiadomości o stereofonii?

TAK	NIE
TAK	NIE
TAK	NIE

(odpowiednie podkreślić)

\_\_\_\_\_

2. Czy wiadomości przekazane w „Informatorze STEREO i KWADRO” zdaniem Pana(i) są:

a) wystarczające

b) niewystarczające

c) zbyt fachowe

(odpowiednie podkreślić)

\_\_\_\_\_

3. Jakich innych informacji poszukiwał(a) Pan(i) w „Informatorze”?

.....

.....

.....

4. Które z urządzeń wymienionych w „Informatorze STEREO i KWADRO” ma Pan(i) i od kiedy?

Nazwa urządzenia	Rok nabycia
.....	.....
.....	.....
.....	.....

\_\_\_\_\_

5. Czy zamierza Pan(i) kupić urządzenia stereofoniczne prezentowane w „Informatorze STEREO i KWADRO” – jakie i kiedy?

Nazwa urządzenia	Planowany rok zakupu
.....	.....
.....	.....
.....	.....

\_\_\_\_\_

6. Jakiego rodzaju urządzenie stereofoniczne oraz akcesoria pomocnicze nie opisane w „Informatorze STEREO i KWADRO” chciałby(aby) Pan(i) kupić? – prosimy wymienić

.....

.....

.....

7. Jaką kwotę wydał(a) Pan(i) i jaką zamierza przeznaczyć na zakup domowego urządzenia stereo? (prosimy wstawić znak X w odpowiednią rubrykę).

Wysokość kwoty	Wydana	Do wydania
do 5000 zł		
od 5000 do 10 000 zł		
od 10 000 do 15 000 zł		
Ponad 15 000 zł		

8. Czy wymieniona kwota pochodziła – pochodzi z dochodów: (prosimy wstawić znak X w odpowiednią rubrykę)

	Pochodziła	Pochodzi
a) własnych		
b) rodziców/krewnych		
c) częściowo własnych i rodziców		

#### DANE O OSOBIE WYPEŁNIAJĄCEJ ANKIETĘ

1. Płeć: kobieta, mężczyzna  
(odpowiednie podkreślić)
2. Wiek: od 15 do 20 lat;  
od 21 do 30 lat;  
od 31 do 45 lat;  
ponad 45 lat.

3. Wykształcenie: (odpowiednie podkreślić)

- a) podstawowe f) wyższe nietechniczne  
b) zasadnicze-zawodowe g) muzyczne podstawowe  
c) średnie ogólnokształcące h) muzyczne średnie  
d) średnie zawodowe i) muzyczne wyższe  
e) wyższe techniczne

4. Typ mieszkania – w tym: powierzchnia pokoju przeznaczonego do korzystania z urządzeń stereofonicznych (prosimy wpisać pod typem mieszkania m<sup>2</sup> pokoju)

M-2	M-3	M-4	M-5	M-6
..... m <sup>2</sup>	..... m <sup>2</sup>	..... m <sup>2</sup>	..... m <sup>2</sup>	..... m <sup>2</sup>

5. Miejsce zamieszkania: (odpowiednie podkreślić)

- a) wieś  
b) miasto: do 10 000 mieszkańców  
od 10 000 do 20 000 mieszkańców  
od 20 000 do 50 000 mieszkańców  
od 50 000 do 100 000 mieszkańców  
ponad 100 000 mieszkańców

6. Wypełniają osoby pragnące brać udział w losowaniu nagród:

imię i nazwisko .....

adres i nr kodu .....

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W ANKIECIE

**UWAGA.**

Wypełnioną ankietę prosimy wysłać pod adresem:  
Biuro Współpracy z Konsumentem „OPINIA”  
00-355 Warszawa, ul. Tamka 38





# CENNIK

## domowych urządzeń stereo- i kwadrofonicznych „UNITRA” na 1975/1976/1977 r.

### I. RADIOODBIORNIKI:

— produkcji

**ZAKŁADÓW RADIOWYCH**

**„DIORA”:**

Cena zł

1. „Jubilat DST-401”	2.450,—
2. „Pionier”	2.750,—
3. „Junior”	1.450,—
4. „Amor”	1.500,—
5. „Amator” bez kolumn	4.100,—
6. „Trawiata DST-302”	5.050,—
7. „Atena”	4.500,—
8. „Elizabeth”	7.700,—
9. „Elizabeth Hi-Fi” bez kolumn	6.900,—
10. „Meluzyna DST-101” (zestaw Hi-Fi)	12.000,—
11. „Kleopatra DST-102”	•
12. „Filomena”	•

— produkcji

**ZAKŁADÓW RADIOWYCH**

**„ELTRA”**

„Wanda”

2.950,—

+ przystawka PS-742

1.750,—

### II. GRAMOFONY

**I GRAMOFONY ZE WZMACNIACZAMI**

— produkcji

**ZAKŁADÓW RADIOWYCH**

**„FONICA”**

1. Gramofon typu G-560f	850,—
2. Gramofon typu G-601f	550,—

3. Gramofon ze wzmacniaczem „Stereo Hit WG-402”	1.800,—
4. Gramofon ze wzmacniaczem WG-417	2.100,—
5. Gramofon ze wzmacniaczem WG-552f	2.400,—
6. Gramofon ze zmienia- czem i wzmacniaczem WG-580f	2.750,—
7. Gramofon ze wzmacniaczem WG-581f	2.400,—
8. Gramofon Hi-Fi ze wzmacnia- czem „Fonomaster WG-610f” bez kolumn	8.700,—

### III. MAGNETOFONY

produkcji

**ZAKŁADÓW RADIOWYCH**

**im. M. KASPRZAKA**

1. Magnetofon kasetowy M-531-S	5.800,—
2. Magnetofon kasetowy M-535-S	•
3. Magnetofon szpulowy ZK-146	6.100,—
4. Magnetofon szpulowy ZK-246	8.500,—
5. Magnetofon szpulowy ZK-246-2	•
6. Magnetofon szpulowy M-2404-S	8.500,—
7. Magnetofon ZK-226-D	•
8. Magnetofon kwadrofoniczny M-2406-QD	•
9. Magnetofon M-1416-S	•
10. Magnetofon M-1417-S	•
11. Odtwarzacz kasetowy 703-SP	•

#### IV. WZMACNIACZE

1. Wzmacniacz typu W-800f (produkcji „Fonica”)	3.300,—
2. Wzmacniacz Hi-Fi „Meluzyna WST-101” (produkcji „Diora”)	3.500,—
3. Wzmacniacz Hi-Fi typu Pa-107 (produkcji „Fonica”)	*
4. Wzmacniacz kwadrofoniczny Hi-Fi typu WKT-101 (produkcji „Diora”)	*

#### V. GŁOŚNIKI I ZESPOŁY GŁOŚNIKOWE

1. Typ ZGZ-10/8-S1 (ZGZ-10/1) (produkcji „Diora”)	900,—
2. Typ ZGZ-20/4-H1 (produkcji „Diora”)	1.800,—
3. Typ ZG-10-C/1 (produkcji „Tonsil”)	775,—
4. Typ ZG-10-C/8 Ω (produkcji „Tonsil”)	900,—
5. Typ ZG-10-C 15 Ω (produkcji „Tonsil”)	1.100,—
6. Typ ZG-30 (produkcji „Tonsil”)	2.300,—
7. Typ ZG-3 (produkcji „Tonsil”)	490,—
8. Typ ZG-5 (produkcji „Tonsil”)	610,—
9. Typ ZG-5/1 (produkcji „Tonsil”)	650,—
10. Typ A-11 (produkcji „Fonica”)	650,—
11. Typ A-12 (produkcji „Fonica”)	700,—
12. Typ A-13 (produkcji „Fonica”)	3.000,—
13. Typ A-15 (produkcji „Fonica”)	900,—
14. Typ A-17 (produkcji „Fonica”)	1.800,—

#### VI. MIKROFONY STEREOFONICZNE

produkcji  
ZAKŁADÓW WYTWÓRCZYCH  
GŁOŚNIKÓW „TONSIL”

1. Typ MDU-24	880,—
2. Typ MDU-25	510,—

#### VII. SŁUCHAWKI NAGŁOWNE


produkcji  
ZAKŁADÓW WYTWÓRCZYCH  
GŁOŚNIKÓW „TONSIL”

1. Typ SN-50	od 440,— do 480,—
2. Typ SN-60	1.100,—
3. Typ SN-62	od 440,— do 480,—

#### VIII. ZESTAWY MUZYCZNE

1. Zestaw gramofonu ze wzmacniaczem WG-560f	*
2. Zestaw skoordynowany Hi-Fi	*
— tuner TST-103	*
— magnetofon ZK-246-Z	*
— gramofon G-601-fz	*
— wzmacniacz WST-103	*
3. Gramofonowy zestaw kwadrofoniczny	*







YouTube.com/AdamŚmiałek

Materiał zeskanowano w celu zachowania i promocji  
polskich dóbr kultury powstałych przed 1990 rokiem.